

---

**Figyelmeztetés!**

**Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és m kötésével kapcsolatos megkötésekr l. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!**

---

## **Programozási táblázat**

**Figyelem!**

Magyarországon az EN verziójú panelek kerülnek forgalomba. Csak az EN verziós beállítások használhatóak, értelmezhetőek!



# Tartalomjegyzék

<b>Tartalomjegyzék</b> .....	<b>2</b>	[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok.....	15
<b>1. fejezet - Programozás</b> .....	<b>3</b>	Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok, 1-16 felhasználói kód.....	15
<b>2. fejezet - Billenty zet programozása</b> .....	<b>4</b>	[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok.....	15
<b>Billenty zet hozzárendelés és funkciógombok programozása</b> .....	<b>4</b>	[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai.....	15
[000] Billenty zet Hozzárendelés.....	4	[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai ..	15
<b>3. fejezet - Alapprogramozás</b> .....	<b>5</b>	[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok.....	16
<b>Zóna programozás</b> .....	<b>5</b>	[348] Teszt átvitel üzenetkódok.....	16
[001]-[004] Zóna definíciók.....	5	[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok.....	16
<b>Rendszerid k és kódok:</b> .....	<b>5</b>	[350] Kommunikátor formátum – opciók.....	16
[005] Rendszer id k.....	5	<b>Hívásirány opciók:</b> .....	<b>16</b>
[006] Telepít i kód.....	6	Riasztás / visszaállás kommunikátor hívásirányok:.....	16
[007] Mester kód.....	6	Szabotázs / visszaállás kommunikátor hívásirányok: ..	16
[008] Szerviz kód / r kód.....	6	Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok.....	16
<b>PGM kimenetek programozása</b> .....	<b>6</b>	Karbantartási riasztások / visszaállások kommunikátor hívásirányok.....	16
Programozható kimeneti opciók.....	6	Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok.....	16
[009] PGM 1 és PGM 2 (paneli).....	6	[377] Kommunikációs változók.....	17
[010] PGM3 - PGM10 (PC1864 panel / PC5208).....	6	[378] A teszt átvitel id pontja.....	17
[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204).....	6	<b>Kommunikátor opciók:</b> .....	<b>17</b>
<b>Egyéb rendszer opciók</b> .....	<b>6</b>	[380] Els kommunikációs opciók kód.....	17
[012] Billenty zet kizárás.....	6	[381] Második kommunikációs opciók kód.....	17
[013] Els rendszer opciók kódok.....	6	[382] Harmadik kommunikációs opciók kód.....	17
[014] Második rendszer opciók kód.....	6	<b>7. fejezet - Letöltési opciók</b> .....	<b>18</b>
[015] Harmadik rendszer opciók kód.....	7	[401] Els letöltési opciók kód.....	18
[016] Negyedik rendszer opciók kód.....	7	[402] A letölt számítógép telefonszáma (32 számjegy).....	18
[017] Ötödik rendszer opciók kód.....	7	[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	18
[018] Hatodik rendszer opciók kód.....	7	[404] Letöltési panel azonosító kód.....	18
[019] Hetedik rendszer opciók kód.....	7	[405] Üzenetrögzít / kett s hívás id zít.....	18
<b>Billenty zeti zóna hozzárendelés</b> .....	<b>7</b>	[406] Csengetések száma válaszadáshoz.....	18
[020] Billenty zeti zóna kijelölés.....	7	[499][Telepít i kód][499] PC-Link kezdeményezése (helyi letöltés).....	18
[021] Nyolcadik rendszer opciók kód.....	8	<b>8. fejezet PGM kimenetek</b> .....	<b>19</b>
[022] Kilencedik rendszer opciók kód.....	8	<b>PGM kimenet attribútumok</b> .....	<b>19</b>
[023] Tizedik rendszer opciók kód.....	8	<b>PGM kimenet partícióhoz rendelése</b> .....	<b>20</b>
<b>Zóna hurokid beállítások</b> .....	<b>8</b>	<b>9. fejezet - Nemzetközi beállítások</b> .....	<b>21</b>
[030] Gyors/normál válaszüdej hurok kijelölés.....	8	[700] Óra állítás.....	21
<b>4. fejezet - B vített rendszer programozás</b> .....	<b>9</b>	[701] Els nemzetközi opciók kód.....	21
<b>Zóna attribútumok:</b> .....	<b>9</b>	[702] Második nemzetközi opciók kód.....	21
<b>Rendszer id zít k:</b> .....	<b>10</b>	[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között.....	21
[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra.....	10	<b>10. fejezet - Modul programozás</b> .....	<b>21</b>
[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál).....	10	[801] PC5400 Nyomtató modul programozása.....	21
[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra.....	10	[802] PC59XX Audio Interfész Programozás.....	21
[168] Nyári id számítás átállítás (el reállítás).....	10	[803] Alternatív kommunikáció programozása.....	21
[169] Téli id számítás átállítás (visszaállítás).....	10	[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása.....	21
[170] PGM kimenet id zítés.....	10	[805] PC5100 Címz modul programozása.....	21
[171] Szabotázs PGM kimenet id zít.....	10	[806] PC5108L videó-b vített modul programozása.....	21
[172] Settle késleltet id zít.....	10	[851] T-Link programozása.....	21
[173] Sziréna késleltetési id zít.....	10	<b>11. fejezet - Speciális Telepít i funkciók</b> .....	<b>21</b>
[175] Automata élesítés elhalasztási id zít.....	10	[900] Panel verzió kijelzése.....	21
[176] Keresztzóna / Rend rségi kód id zít.....	10	[901] Telepít i séta teszt mód engedélyezése / tiltása.....	21
<b>Automata élesítések programozása</b> .....	<b>11</b>	[902] Modul felügyelet újraindítása.....	21
[190] Nincs mozgás élesítés el riasztás id zítése (összes partícióra).....	11	[903] Modul felügyelet kijelzés.....	21
Nincs mozgás élesítés id zít k programozása.....	11	[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt.....	21
[199] Automata élesítés el riasztás id zít.....	11	[990] Telepít i kizárás engedélyezve.....	21
<b>5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés</b> .....	<b>12</b>	[991] Telepít i kizárás tiltva.....	21
[201] Partíció kiválasztási maszk.....	12	[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
<b>Zónák partícióhoz rendelése</b> .....	<b>12</b>	[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
<b>6. fejezet - Kommunikátor programozása</b> .....	<b>14</b>	[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
<b>Telefonszámok:</b> .....	<b>14</b>	[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[301] Els telefonszám (32 számjegy).....	14	[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[302] Második telefonszám (32 számjegy).....	14	[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy).....	14	<b>„A” Függelék: Az LCD5500Z billenty zet programozása</b> .....	<b>22</b>
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód (6 számjegy).....	14	<b>LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billenty zetek:</b> .....	<b>22</b>
Rendszerazonosító kód:.....	14	<b>„B” Függelék: LCD5501Z billenty zet programozása:</b> .....	<b>25</b>
Partícióazonosító kódok:.....	14	<b>LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billenty zetek:</b> .....	<b>25</b>
<b>Üzenetkódok:</b> .....	<b>14</b>	Ajtócseng funkció zóna nyitáskor és záráskor.....	25
Riasztási üzenetkódok, 1-64 zóna.....	14	<b>„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billenty zetek programozása</b> .....	<b>27</b>
Riasztás visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna.....	14	<b>PK55XX billenty zetek:</b> .....	<b>27</b>
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok.....	14	<b>RFK55XX billenty zetek:</b> .....	<b>27</b>
[329] Els bbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok.....	14	<b>Zóna programozás összefoglalása:</b> .....	<b>31</b>
Szabotázs üzenetkódok, 1-64 zóna.....	15		
Szabotázs visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna.....	15		
[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok.....	15		
Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 felhasználói kód.....	15		

# 1. fejezet - Programozás

Ügyfél: \_\_\_\_\_  
 Cím: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_ Telepítés dátuma: \_\_\_\_\_  
 Telepítési Kód: \_\_\_\_\_

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Központ	Panel	
PC5108	Zónab vít 1	
PC5108	Zónab vít 2	
PC5108	Zónab vít 3	
PC5108	Zónab vít 4	
PC5108	Zónab vít 5	
PC5108	Zónab vít 6	
PC5108	Zónab vít 7	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 1	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 2	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 3	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység/kimeneti modul	
PC5208	Kimenet b vít	
PC5400	Soros nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5900	Audio interface modul	
PC5700	T z modul	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	
.....	.....	

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

Az alábbi szimbólumok jelzik, hogy a jelölt tulajdonságok, opciók mely terjesztési piacra szánt eszközök esetén használhatóak.  
 A nem jelölt tulajdonságok, opciók minden központnál használhatóak.

				
Európai	Olasz	Amerikai	Angol	Skandináv

## 2. fejezet - Billenty zet programozása

### Billenty zet hozzárendelés és funkciógombok programozása

#### [000] Billenty zet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billenty zetnél el kell végezni!

#### [0] Hely (Bevihet értékek: els számjegy: 0 (Globális), 1-t l 8-ig a partíciók, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

A PK55XX/RFK55XX sorozatú billenty zetek közül csak a PK5500/RFK5500 programozható globális billenty zetnek. A LED/IKON billenty zeteket ne programozza globálisnak. Ha LCD billenty zet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billenty zet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

#### Funkció gomb opciók:

00 Null gomb	11 [*][5] – Kódok programozása	22 Kés bbi felhasználásra
01 Partíció 1 kiválasztása	12 [*][6] – Felhasználói funkciók	23 Kiiktatás visszahívása
02 Partíció 2 kiválasztása	13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1	24 Kiiktatási csoport visszahívása
03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2	25 Kés bbi felhasználásra
04 Away Arm – Távozó élesítés	15 Kés bbi felhasználásra	26 Id és dátum programozása
05 [*][9] – Belépési késleltetés nélküli élesítés	16 [*][0] – Gyors kilépés	27 Partíció 3 kiválasztása
06 [*][4] – Ajtócsengő	17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása	28 Partíció 4 kiválasztása
07 [*][6][Mester kód][4] – Rendszer teszt	18 Kés bbi felhasználásra	29 Partíció 5 kiválasztása
08 [*][1] – Zóna kiiktatás	19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3	30 Partíció 6 kiválasztása
09 [*][2] – Hiba kijelzés	20 Kés bbi felhasználásra	31 Partíció 7 kiválasztása
10 [*][3] – Riasztási memória	21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4	32 Partíció 8 kiválasztása

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
LED	11	03	04	06	14	16
LCD	18	03	04	06	14	16
Billenty zet 1	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 2	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 3	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 4	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 5	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 6	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 7	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]
Billenty zet 8	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]	[ ] [ ]

### 3. fejezet - Alapprogramozás

#### Zóna programozás

##### Zóna definíciók

<b>00</b> A zóna nincs használva	<b>13</b> 24 órás Gáz	<b>26</b> 24 órás nem riasztó
<b>01</b> 1. késleltetett	<b>14</b> 24 órás H	<b>27</b> Kés bbi felhasználásra
<b>02</b> 2. késleltetett	<b>15</b> 24 órás Orvosi	<b>28</b> Kés bbi felhasználásra
<b>03</b> Azonnali	<b>16</b> 24 órás Támadás (Pánik)	<b>29</b> Auto ellen rzótt t z
<b>04</b> Követ	<b>17</b> 24 órás Segélykér	<b>30</b> T z felügyeleti
<b>05</b> Követ Otthonmaradó/Távozó	<b>18</b> 24 órás Sprinkler	<b>31</b> Nappali
<b>06</b> Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	<b>19</b> 24 órás Vízömlés	<b>32</b> Azonnali Otthonmaradó/Távozó
<b>07</b> Késleltetett 24 órás T z (vezetékes)	<b>20</b> 24 órás Fagyás	<b>33</b> Push to set
<b>08</b> Normál 24 órás T z (vezetékes)	<b>21</b> 24 órás Kapcsolt szabotázs	<b>34</b> Final door set
<b>09</b> 24 órás Felügyelt	<b>22</b> Impulzusos kulcsos kapcsoló	<b>35</b> 24 órás sziréna / csipogó
<b>10</b> 24 órás Felügyelt csipogó	<b>23</b> Kétállású kulcsos kapcsoló	<b>36</b> 24 órás Szabotázs
<b>11</b> 24 órás Betörés	<b>24</b> Kés bbi felhasználásra	<b>37</b> Éjszakai
<b>12</b> 24 órás Támadás (holdup)	<b>25</b> Követ késleltetett	<b>87</b> Késleltetett 24 órás t z (vez.nélk.)
		<b>88</b> Normál 24 órás t z (vez. nélküli)

Megjegyzés: A billenty zeteket installálni kell miel tt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billenty zeti zónákat a [020]-as menüpontban kell hozzárendelni a rendszerhez. Zónatulajdonságok hozzárendelése a [101]-[164]-es menüpontban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös menüpont.

##### [001]-[004] Zóna definíciók

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[001] Zóna 1	01	[ ][ ]
Zóna 2	03	[ ][ ]
Zóna 3	03	[ ][ ]
Zóna 4	03	[ ][ ]
Zóna 5	04	[ ][ ]
Zóna 6	04	[ ][ ]
Zóna 7	04	[ ][ ]
Zóna 8	04	[ ][ ]
Zóna 9	00	[ ][ ]
Zóna 10	00	[ ][ ]
Zóna 11	00	[ ][ ]
Zóna 12	00	[ ][ ]
Zóna 13	00	[ ][ ]
Zóna 14	00	[ ][ ]
Zóna 15	00	[ ][ ]
Zóna 16	00	[ ][ ]

PC1832/PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[002] Zóna 17	00	[ ][ ]
Zóna 18	00	[ ][ ]
Zóna 19	00	[ ][ ]
Zóna 20	00	[ ][ ]
Zóna 21	00	[ ][ ]
Zóna 22	00	[ ][ ]
Zóna 23	00	[ ][ ]
Zóna 24	00	[ ][ ]
Zóna 25	00	[ ][ ]
Zóna 26	00	[ ][ ]
Zóna 27	00	[ ][ ]
Zóna 28	00	[ ][ ]
Zóna 29	00	[ ][ ]
Zóna 30	00	[ ][ ]
Zóna 31	00	[ ][ ]
Zóna 32	00	[ ][ ]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[003] Zóna 33	00	[ ][ ]
Zóna 34	00	[ ][ ]
Zóna 35	00	[ ][ ]
Zóna 36	00	[ ][ ]
Zóna 37	00	[ ][ ]
Zóna 38	00	[ ][ ]
Zóna 39	00	[ ][ ]
Zóna 40	00	[ ][ ]
Zóna 41	00	[ ][ ]
Zóna 42	00	[ ][ ]
Zóna 43	00	[ ][ ]
Zóna 44	00	[ ][ ]
Zóna 45	00	[ ][ ]
Zóna 46	00	[ ][ ]
Zóna 47	00	[ ][ ]
Zóna 48	00	[ ][ ]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[004] Zóna 49	00	[ ][ ]
Zóna 50	00	[ ][ ]
Zóna 51	00	[ ][ ]
Zóna 52	00	[ ][ ]
Zóna 53	00	[ ][ ]
Zóna 54	00	[ ][ ]
Zóna 55	00	[ ][ ]
Zóna 56	00	[ ][ ]
Zóna 57	00	[ ][ ]
Zóna 58	00	[ ][ ]
Zóna 59	00	[ ][ ]
Zóna 60	00	[ ][ ]
Zóna 61	00	[ ][ ]
Zóna 62	00	[ ][ ]
Zóna 63	00	[ ][ ]
Zóna 64	00	[ ][ ]

#### Rendszerid k és kódok:

##### [005] Rendszerid k

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési id i másodpercben	[02]Partíció 2 Belépési/Kilépési id i másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés	030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés
045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés	045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés
120 [ ][ ] Kilépési késleltetés	120 [ ][ ] Kilépési késleltetés

PC1832/PC1864 esetén:

[03]Partíció 3 Belépési/Kilépési id i másodpercben	[04]Partíció 4 Belépési/Kilépési id i másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés	030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés
045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés	045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés
120 [ ][ ] Kilépési késleltetés	120 [ ][ ] Kilépési késleltetés

PC1864 esetén:

[05]Partíció 5 Belépési/Kilépési id i másodpercben	[06]Partíció 6 Belépési/Kilépési id i másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés	030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés
045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés	045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés
120 [ ][ ] Kilépési késleltetés	120 [ ][ ] Kilépési késleltetés
[07]Partíció 7 Belépési/Kilépési id i másodpercben	[08]Partíció 8 Belépési/Kilépési id i másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés	030 [ ][ ] 1-es belépési késleltetés
045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés	045 [ ][ ] 2-es belépési késleltetés
120 [ ][ ] Kilépési késleltetés	120 [ ][ ] Kilépési késleltetés

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[09]Sziréna id percben (összes partícióra)
Gyári [001-255]
004 [ ][ ] Sziréna id

**[006] Telepítési kód**

Gyári érték [5555] [ \_ \_ \_ \_ ]

**[007] Mester kód**

Gyári érték [1234] [ \_ \_ \_ \_ ]

Megjegyzés: Az EN változatú verziók esetén a telepítési kód nem tudja megváltoztatni a Mester kódot. Ebben az esetben egy speciális telepítési funkcióval állítható vissza a mester kód a gyári alapértékre: [989][Telepítési kód][989].

**[008] Szerviz kód / r kód**

Gyári érték [AAAA] [ \_ \_ \_ \_ ]

**PGM kimenetek programozása**

Megjegyzés: PGM jellemzők: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

**Programozható kimeneti opciók**

<b>01</b> Betörés és T z sziréna	<b>12</b> TLM és riasztás	<b>23</b> 24 órás csendes bemenet
<b>02</b> Kés bbi felhasználásra	<b>13</b> Kissoff	<b>24</b> 24 órás hangos bemenet
<b>03</b> Érzékel újraindítás [*][7][2]	<b>14</b> Indító föld impulzus	<b>25</b> Késleltetett betörés és t z
<b>04</b> 2 vezetékes füstérzékel (PGM2)	<b>15</b> Távoli m ködtetés (DLS)	<b>26</b> Akkumulátor teszt
<b>05</b> Élesített rendszer állapot	<b>16</b> Kés bbi felhasználásra	<b>27</b> Rendrségi kód
<b>06</b> Élesítésre kész	<b>17</b> Távozó élesítés	<b>28</b> Támadás (Holdup)
<b>07</b> Billentyzet hangjelző jét követ	<b>18</b> Otthonmaradó élesítés	<b>29</b> Zónakövet kimenet
<b>08</b> Kisegítő impulzus	<b>19</b> Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	<b>30</b> Partíció állapot riasztási memória
<b>09</b> Rendszer hiba	<b>20</b> Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	<b>31</b> Alternatív kommunikátor
<b>10</b> Rendszer esemény	<b>21</b> Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	<b>32</b> Nyitás riasztás után
<b>11</b> Rendszer szabotázs	<b>22</b> Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

**[009] PGM 1 és PGM 2 (paneli)**

Gyári

19 [ \_ \_ ] PGM 1

Gyári

10 [ \_ \_ ] PGM 2

**[010] PGM3 - PGM10 (PC1864 panel / PC5208)**

Gyári

01 [ \_ \_ ] PGM 3 (PC1864/PC5208\*)

01 [ \_ \_ ] PGM 4 (PC1864/PC5208\*)

01 [ \_ \_ ] PGM 5

01 [ \_ \_ ] PGM 6

Gyári

01 [ \_ \_ ] PGM 7

01 [ \_ \_ ] PGM 8

01 [ \_ \_ ] PGM 9

01 [ \_ \_ ] PGM 10

Megjegyzés: \* Ez a két szakasz lehet séget ad arra, hogy programozzuk a PC1864 panel PGM 3 és PGM 4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC5208 első kimenete PGM 3-ként illetve a modul második kimenete PGM 4-ként fog m ködni.

**[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)**

Gyári

01 [ \_ \_ ] PGM 11

01 [ \_ \_ ] PGM 12

Gyári

01 [ \_ \_ ] PGM 13

01 [ \_ \_ ] PGM 14

**Egyéb rendszer opciók****[012] Billentyzet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billentyzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték

000 [ \_ \_ \_ ] Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)

000 [ \_ \_ \_ ] Kizárás időtartama (001-255 perc)

**[013] Első rendszer opciók kódok**

Opció Gyári/Állapot BE

1 KI [ \_ ] Alapállapotban zárt

2 KI [ \_ ] Kettős ellenállással lezárt

3 BE [ \_ ] Élesítés alatt hiba kijelzés

Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.

4 KI [ \_ ] Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve Szabotázs / hiba nyitottként jelezve

5 BE [ \_ ] Automata élesítési időrend [\*][6] funkcióban is Automata élesítés időrend telepítési programozásban

Megjegyzés: Minden partícióra érvényes.

6 BE [ \_ ] Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve Hangos kilépési hibajelzés tiltva

7 BE [ \_ ] Eseménytár követi a riasztás számlálót Eseménytár nem követi

8 KI [ \_ ] Hármast jelzés engedélyezve Normál szaggatott jelzés

**[014] Második rendszer opciók kód**

Opció Gyári/Állapot BE

1 KI [ \_ ] Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzés Nincs sziréna hangjelzés

2 KI [ \_ ] Sziréna hangjelzés automata élesítésnél Nincs sziréna hangjelzés

3 KI [ \_ ] Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt Nincs sziréna hangjelzés

4 KI [ \_ ] Sziréna jelzés a belépési késleltetés alatt Nincs sziréna hangjelzés

5 KI [ \_ ] Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén Nincs sziréna hangjelzés

6 BE [ \_ ] Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel Csendes kilépési késleltetés

7 KI [ \_ ] Kilépési késleltetés megszakításának engedélyezése Kilépési késleltetés megszakításának tiltása

8 KI [ \_ ] T jelzés kódbevitelig T jelzés követi a sziréna időt



**[021] Nyolcadik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	[ ]	Felhasználói kód blokkolva Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
<i>Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesítésben van, akkor nem használható a vezeték nélküli kulcs a hatástalanításra.</i>			
2	KI	[ ]	Átviteli késleltetés a belépési késleltetés alatt Átviteli késleltetés mindig (standard)
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használta.</i>			
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.</i>			
3	KI	[ ]	5 másodperc billentyűzet kikapcsolás 30 másodperc billentyűzet kikapcsolás
4	KI	[ ]	Távoli reszet engedélyezve Távoli reszet tiltva
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
5	KI	[ ]	Telepítési reszet engedélyezve Telepítési reszet engedélyezve
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
6	KI	[ ]	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor
<i>Megjegyzés: UK verziójú panel esetén használható funkció</i>			
7	KI	[ ]	Telepítési belépéshez DLS ablak eng. szükséges Telepítési bármikor beléphet
<i>Megjegyzés: A funkció m. kódéséhez a Szekció [401] Opció 2-nek BE állapotba kell lennie.</i>			
8	KI	[ ]	Minden hiba tiltja az élesítést A hibák nem tiltják az élesítést

**[022] Kilencedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	[ ]	Felhasználói kód szükséges Nem szükséges a [*][1], [*][2], [*][3] menükhöz
<i>Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billentyűzet szükséges.</i>			
<i>Megjegyzés: Nem használható a PC5400 modullal.</i>			
2	KI	[ ]	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt Billentyűzet kikapcsolás normál m. kódés szerint
<i>Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az id. zítés.</i>			
3	KI	[ ]	Auto. élesítés nyitott zónák kényszer él.-vel Auto. élesítés követi a zónák kénysz. éles. jellemz. jét
4	KI	[ ]	Csak Mester kóddal kiiktatható Bármely kóddal kiiktatható a Támadás (Holdup) zóna
5	KI	[ ]	Id. zítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz Nincs id. zítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz
6	KI	[ ]	RF mulasztás engedélyezve RF mulasztás tiltva
7	KI	[ ]	Nyitott zónák törlik az élesítést Nyitott zónák nem törlik az élesítést
8	KI	[ ]	Hallható kilépési késleltetési hang Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

**[023] Tizedik rendszer opciós kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	[ ]	[F] T z gomb csipog és sziréna [F] T z gomb csipog és sziréna
2	KI	[ ]	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló BE 200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló KI
3	KI	[ ]	Teszt átvitel csak élesített állapot mellett Teszt átvitel bármikor (élesített, hatástalanított)
4	KI	[ ]	Teszt átvitel számláló órákban Teszt átvitel számláló napban
5	KI	[ ]	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI	[ ]	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél 2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI	[ ]	Hiba hangjelzés csendes Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI	[ ]	Kés. bbi felhasználásra

**Zóna hurokid beállítások****[030] Gyors/normál válaszidej hurok kijelölés**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	[ ]	Zóna 1 gyors válaszidej hurok Zóna 1 normál válaszidej hurok
2	KI	[ ]	Zóna 2 gyors válaszidej hurok Zóna 2 normál válaszidej hurok
3	KI	[ ]	Zóna 3 gyors válaszidej hurok Zóna 3 normál válaszidej hurok
4	KI	[ ]	Zóna 4 gyors válaszidej hurok Zóna 4 normál válaszidej hurok
5	KI	[ ]	Zóna 5 gyors válaszidej hurok Zóna 5 normál válaszidej hurok
6	KI	[ ]	Zóna 6 gyors válaszidej hurok Zóna 6 normál válaszidej hurok
7	KI	[ ]	Zóna 7 gyors válaszidej hurok Zóna 7 normál válaszidej hurok
8	KI	[ ]	Zóna 8 gyors válaszidej hurok Zóna 8 normál válaszidej hurok



## 4. fejezet - B vített rendszer programozás

*Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.*

### Zóna attribútumok:

Zóna attribútum gyári értékek ( I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Jellemző	BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zónatípusa	KI	Hangos	Folyamatos	Ajtócseng	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Vez.nélküli	Kereszt-zóna
		Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használva		N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1		I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2		I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali		I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követ		I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követ Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás T z (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás T z (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt		N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás felügyelt csipogó		N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés		I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 órás támadás (holdup)		N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás h		I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos		I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás támadás (pánik)		I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet		I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler		I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz		I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás h t		I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó szabotázs		N	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.		I	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló		N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 LINKS válasz (GSM 1000)		N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követ késleltetett		I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó		N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Késleltetett 24 órás vízáramlás		I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Azonnali 24 órás vízáramlás		I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellen rzőtt t z		I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt t z		N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali		I	I	N	I	I	I	N	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	N	I	N	N	N
33 Push to Set		N	N	N	N	I	N	N	N	N
34 Final Door Set		I	I	I	I	N	I	I	N	N
35 24 órás Sziréna / csipogó		I	I	N	I	N	I	I	N	N
36 24 órás Szabotázs		N	I	N	N	N	I	I	N	N
37 Éjszakai		I	I	N	I	I	I	I	N	N
87 Késl. 24 órás T z (vez.nélk.)		I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 órás T z (vezeték nélküli)		I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakasz Zóna Zónatípus\* 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1832/PC1864 esetén:

[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szakasz Zóna Zónatípus\*  
PC1864 esetén:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: \*Ezen mező a Szekció [001]–[004]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.  
Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

### Rendszer id zít k:

#### [165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra

Gyári érték:005    Érvényes beírás 001-015-ig

#### [166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re (minden formátumnál)

Gyári érték:040    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra

Gyári érték:020    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [168] Nyári id számítás átállítás (el reállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	003	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hét	005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nap	000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Óra	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Növelés	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### [169] Téli id számítás átállítás (visszaállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	010	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hét	005	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nap	000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Óra	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Csökkenés	001	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

#### [170] PGM kimenet id zítés

Gyári érték:005    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [171] Szabotázs PGM kimenet id zítés

Gyári érték:004    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [172] Settle késleltet id zítés

Gyári érték:010    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [173] Sziréna késleltetési id zítés

Gyári érték:000    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [175] Automata élesítés elhalasztási id zítés

Gyári érték:000    Érvényes beírás 001-255 másodperc

#### [176] Keresztzóna / Rend rségi kód id zítés

Gyári érték:060    Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc

**Automata élesítések programozása**

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.  
Bevihet érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

<b>[181]</b>	Partíció 1
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]
<b>[182]</b>	Partíció 2
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]

PC1832/PC1864:

<b>[183]</b>	Partíció 3
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]
<b>[184]</b>	Partíció 4
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]

PC1864 esetén:

<b>[185]</b>	Partíció 5
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]
<b>[186]</b>	Partíció 6
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]

PC1864 esetén:

<b>[187]</b>	Partíció 7
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]
<b>[188]</b>	Partíció 8
vasárnap	[ ][ ][ ][ ]
hétf	[ ][ ][ ][ ]
kedd	[ ][ ][ ][ ]
szerda	[ ][ ][ ][ ]
csütörtök	[ ][ ][ ][ ]
péntek	[ ][ ][ ][ ]
szombat	[ ][ ][ ][ ]

**[190] Nincs mozgás élesítés el riasztás id zítése (összes partícióra)**

Gyári érték:001 [ ][ ][ ] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs el riasztás

**Nincs mozgás élesítés id zít k programozása**

PC1616/PC1832/PC1864

<b>[191]</b>	Partíció 1	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
<b>[192]</b>	Partíció 2	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1832/PC1864

<b>[193]</b>	Partíció 3	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
<b>[194]</b>	Partíció 4	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1864

<b>[195]</b>	Partíció 5	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
<b>[196]</b>	Partíció 6	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
<b>[197]</b>	Partíció 7	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
<b>[198]</b>	Partíció 8	[ ][ ][ ]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

**[199] Automata élesítés el riasztás id zít**

Gyári érték:004 [ ][ ][ ] Érvényes beírás 001-255 perc

## 5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés

### [201] Partíció kiválasztási maszk

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges! A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerben

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nem tiltható PC1616/PC1832/PC1864 esetén
2	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1616/PC1832/PC1864 esetén
3	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
4	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1832/PC1864 esetén
5	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1864 esetén
6	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1864 esetén
7	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1864 esetén
8	KI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tiltva PC1864 esetén

### Zónák partícióhoz rendelése

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Opció:	1	2	3	4	5	6	7	8
[202]	1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[203]	1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[204]	1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[205]	1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[206]	1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[207]	1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[208]	1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[209]	1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[210]	2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[211]	2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1616/PC1832/PC1864 esetén							
[212]	2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[213]	2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[214]	2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[215]	2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[216]	2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[217]	2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[218]	3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[219]	3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[220]	3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[221]	3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[222]	3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[223]	3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[224]	3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[225]	3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[226]	4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[227]	4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[228]	4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[229]	4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1832/PC1864 esetén							
[230]	4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[231]	4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[232]	4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							
[233]	4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			PC1864 esetén							

<b>[234]</b>	5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[235]</b>	5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[236]</b>	5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[237]</b>	5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[238]</b>	5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[239]</b>	5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[240]</b>	5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[241]</b>	5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[243]</b>	6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[243]</b>	6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[244]</b>	6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[245]</b>	6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[246]</b>	6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[247]</b>	6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[248]</b>	6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[249]</b>	6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[250]</b>	7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[251]</b>	7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[252]</b>	7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[253]</b>	7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[254]</b>	7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[255]</b>	7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[256]</b>	7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[257]</b>	7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[258]</b>	8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[259]</b>	8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[260]</b>	8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[261]</b>	8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[262]</b>	8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[263]</b>	8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[264]</b>	8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>[265]</b>	8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Szabotázs üzenetkódok, 1-64 zóna**

<b>[330]</b>	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[331]</b>	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1832	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PC1864 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[332]</b>	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[333]</b>	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**Szabotázs visszaállási üzenetkódok, 1-64 zóna**

<b>[334]</b>	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[335]</b>	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1832	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
PC1864 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[336]</b>	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[337]</b>	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok**

[ ]	1. Általános rendszer szabotázs	[ ]	3. Billentyzet kizárás
[ ]	2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás		

**Zárási (élesítési) üzenetkódok, 1-32 felhasználói kód**

<b>[339]</b>	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[340]</b>	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok**

[ ]	1. Zárás a 33. Kényszerített kóddal	[ ]	6. Részleges zárás
[ ]	2. Zárás a 34. Kényszerített kóddal	[ ]	7. Speciális zárás
[ ]	3. Zárás a 40. Mester kóddal	[ ]	8. Kés i zárás
[ ]	4. Zárás a 41. Felügyel i kóddal	[ ]	9. Kilépési hiba
[ ]	5. Zárás a 42. Felügyel i kóddal		

**Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok, 1-16 felhasználói kód**

<b>[342]</b>	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>[343]</b>	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok**

[ ]	1. Nyitás a 33. Kényszerített kóddal	[ ]	5. Nyitás a 42. Felügyel i kóddal
[ ]	2. Nyitás a 34. Kényszerített kóddal	[ ]	6. Automata élesítés törlése
[ ]	3. Nyitás a 40. Mester kóddal	[ ]	7. Speciális nyitás
[ ]	4. Nyitás a 41. Felügyel i kóddal		

**[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai**

[ ]	1. Akkumulátor hiba riasztás	[ ]	5. Segéd tápegység hiba riasztás
[ ]	2. AC hiba riasztás	[ ]	6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
[ ]	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	[ ]	7. Általános rendszer hiba
[ ]	4. T zóna hiba riasztás	[ ]	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

**[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai**

[ ]	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	[ ]	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
[ ]	2. AC hiba visszaállítás	[ ]	6. TLM hiba kód visszaállítás
[ ]	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	[ ]	7. Általános rendszer hiba visszaállítás
[ ]	4. T zóna hiba visszaállítás	[ ]	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás

**[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok**

<input type="checkbox"/>	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	7. Általános zóna hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	8. Rendellenesség Kód
<input type="checkbox"/>	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód	<input type="checkbox"/>	9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
<input type="checkbox"/>	4. DLS kapcsolódás BE	<input type="checkbox"/>	10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll
<input type="checkbox"/>	5. DLS kapcsolódás KI	<input type="checkbox"/>	11. Telepít i kilépés
<input type="checkbox"/>	6. Általános zóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	12. Telepít i belépés

**[348] Teszt átvitel üzenetkódok**

<input type="checkbox"/>	1. Séta teszt vége kód	<input type="checkbox"/>	4. Periodikus teszt átviteli kód
<input type="checkbox"/>	2. Séta teszt kód	<input type="checkbox"/>	5. Rendszer teszt kód
<input type="checkbox"/>	3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén	<input type="checkbox"/>	6. Kés bbi felhasználásra

**[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok**

<input type="checkbox"/>	1. PC5700 Föld hiba	<input type="checkbox"/>	4. PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. PC5700 Föld hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. PC5700 TLM vonal 2 hiba
<input type="checkbox"/>	3. PC5700 TLM vonal 1 hiba	<input type="checkbox"/>	6. PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

**[350] Kommunikátor formátum – opciók**

*Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az els telefonszám kommunikációs formátumát.*

<input type="checkbox"/>	Gyári: 04 1. telefonszám	<input type="checkbox"/>	Gyári: 04 2. telefonszám
<b>01</b>	20BPS, 1400Hz handshake	<b>05</b>	Személyhívó, Pager
<b>02</b>	20BPS, 2300Hz handshake	<b>06</b>	Residential
<b>03</b>	DTMF CONTACT ID	<b>07</b>	10BPS, 1400Hz handshake
<b>04</b>	SIA FSK	<b>08</b>	10BPS, 2300Hz handshake
		<b>09</b>	Private line
		<b>10</b>	Scantronics
		<b>12</b>	Robofon
		<b>13</b>	Cesa 200

**Hívásirány opciók:****Riasztás / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2.Tel. szám	3	4	5	6	7	8
		Gyári	BE	KI	KI	KI	Kiegészít kommunikátor			Kés bbi felhasználásra
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE			
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

**Szabotázs / visszaállítás kommunikátor hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2.Tel. szám	3	4	5	6	7	8
		Gyári	BE	KI	KI	KI	Kiegészít kommunikátor			Kés bbi felhasználásra
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE			
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

**Nyitás / zárás kommunikátor hívásirányok – Gyári beállítás esetén ki vannak kapcsolva!**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2.Tel. szám	3	4	5	6	7	8
		Gyári	KI	KI	KI	KI	Kiegészít kommunikátor			Kés bbi felhasználásra
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KI			
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

**Karbantartási riasztások / visszaállások kommunikátor hívásirányok**

Szekció	Opció	1. Tel szám	2.Tel. szám	3	4	5	6	7	8
	Gyári	BE	KI	KI	KI	Kiegészít kommunikátor			
[375]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE			

**Rendszer teszt átvitel kommunikátor hívásirányok**

Szekció	Opció	1. Tel szám	2.Tel. szám	3	4	5	6	7	8
	Gyári	BE	KI	KI	KI	Kiegészít kommunikátor			
[376]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BE			



**[377] Kommunikációs változók**

Gyári

003	[ ][ ]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[ ][ ]	Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[ ][ ]	Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[ ][ ]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	[ ][ ]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc)
010	[ ][ ]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[ ][ ]	Teszt átvitel id köz (vezetékes)	(001-255 perc / nap*)
030	[ ][ ]	Nem használt	
007	[ ][ ]	Zóna alacsony akkumulátor átviteli késleltetés	(000-255 nap)
030	[ ][ ]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	[ ][ ]	Kommunikáció törlési id ablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

Adásid zítés nem m kódik DOWNLOOK üzemmódban.

\* Függs a [702] Opció 3-as pontjától

**[378] A teszt átvitel id pontja**

Gyári érték

9999 [ ][ ][ ][ ] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

**Kommunikátor opciók:****[380] Els kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ ][ ]	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI [ ][ ]	Visszaállítás sziréna kikapcsolási id után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI [ ][ ]	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI [ ][ ]	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI [ ][ ]	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
6	KI [ ][ ]	Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	1.szám után, 3. szám hívása
7	KI [ ][ ]	Kés bbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

**[381] Második kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Billenty zeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
2	KI [ ][ ]	Szirénajelzés riasztás utáni nyitásnál	Sziréna jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
3	KI [ ][ ]	Az SIA programozott jelentéskódot küld	Az SIA automatikus jelentéskódot küld
4	KI [ ][ ]	Zárás meger sítés engedélyezett	Zárás meger sít tiltva
5	BE [ ][ ]	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás tiltva
6	BE [ ][ ]	Telefonszám 2 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonszám 2 Behallgatás tiltva
7	KI [ ][ ]	Contact ID programozott jelentéskódot küld	Contact ID automatikus jelentéskódot küld
8	KI [ ][ ]	Lokális üzemmód engedélyezve	Lokális üzemmód tiltva

**[382] Harmadik kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
2	KI [ ][ ]	Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt	Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt
3	KI [ ][ ]	Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng.	Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva
4	KI [ ][ ]	Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
5	KI [ ][ ]	T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
6	KI [ ][ ]	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
7	KI [ ][ ]	Kés bbi felhasználásra	
8	KI [ ][ ]	Szabotázsok komm. tiltva hatást. állapotban	Szabotázs riasztások kommunikálása mindig



## 8. fejezet PGM kimenetek

### PGM kimenet attribútumok

Csak a PGM opciók listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve.

A PGM opciók a [009], [010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

**PGM attribútumok gyári beállításai** (I = attribútum BEkapcsolva; N = attribútum Kikapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
<b>BE</b>	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Id zít	Követés
<b>KI</b>	-	-	Invertált	BE KI	Kód szükséges Nem szüks.kód
<b>PGM opció</b>					
[01] Betörés / T z sziréna					
[03] Érzékel újra indítás					N
[04] 2 vezetékes füstérzékel (PGM2)					
[05] Élesített állapot					
[06] Üzemkész állapot					
[07] Billentyűzet csipogó követ					
[08] Kisegítő impulzus					
[09] Külön táblázatban					
[10] Külön táblázatban					
[11] Rendszer szabotázs					
[12] TLM és Riasztás					
[13] Kisoff					
[14] Indító föld impulzus					
[15] Távvezérelhető kimenet (DLS)					
[17] Távozó élesítés					
[18] Otthonmaradó élesítés					
[19] Kimeneti parancs #1					I
[20] Kimeneti parancs #2					N
[21] Kimeneti parancs #3					N
[22] Kimeneti parancs #4					N
[23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2)					
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)					
[25] Késleltetett riasztás és T z sziréna					
[26] Akkumulátor teszt kimenet					
[27] Rendelési kód kimenet					
[28] Holdup (támadás) kimenet					
[29] Külön táblázatban					
[30] Partíció állapot riasztási memória					
[31] Külön táblázatban					
[32] Külön táblázatban					

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PGM opció</b>	Szervíz	TLM	TLM	Orvos	Zóna	Zóna	Zóna	Óra elvesztése
<b>BE</b>	Szükség	AC hiba	Hiba	FTC	Hiba	Szabotázs	akku hiba	tétele
<b>KI</b>	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[09] Rendszer hiba	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>PGM opció</b>	Betörés	T z	Pánik	Orvos	Felügy.	Első bbség	Feltart.	Id zítés
<b>BE</b>	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	követése*
<b>KI</b>	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
[10] Rendszer esemény	I	I	I	I	I	I	I	N
<b>PGM opció</b>	1. zóna	2. zóna	3. zóna	4. zóna	5. zóna	6. zóna	7. zóna	8. zóna
<b>BE</b>								
<b>KI</b>								
[29] Zónakövet	N	N	N	N	N	N	N	N
<b>PGM opció</b>	T z	Pánik	Betörés	Nyitás/	Zóna auto	Orvosi	Rend r-	Impulzus
<b>BE</b>	Esemény	Esemény	Esemény	Zárás	kiiktatás	Esemény	ségi kód	
<b>KI</b>	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[31] Alt. kommunikátor	N	N	N	N	N	N	N	N
<b>PGM opció</b>								5 mp im-
<b>BE</b>								pulzus
<b>KI</b>								Kapcsolt
[32] Nyitás riasztás után	N	N	N	N	N	N	N	I

\* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Központ</b>											
[501]	1	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[502]	2	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>PC5208/Központ*</b>											
[503]*	3	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[504]*	4	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
<b>PC5208</b>											
[505]	5	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[506]	6	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[507]	7	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[508]	8	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[509]	9	( )		[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

[510] 10 ( )

Megjegyzés: \* ha használják a b vlt és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyez en fognak m ködni

**PC5204**

[511]	11	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	( )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**PGM kimenet partícióhoz rendelése**

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Központ</b>											
[551]	1	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5208/Központ*</b>											
[553]*	3	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5208</b>											
[555]	5	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>PC5204</b>											
[561]	11	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	( )		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 9. fejezet - Nemzetközi beállítások

### [700] Óra állítás

Gyári: 60 [ ][ ] (érvényes bevitel:01-99 másodperc)

### [701] Els nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ ][ ]	50Hz AC	60Hz AC
2	KI [ ][ ]	Id alap bels kristály	Id alap az AC hálózat
3	KI [ ][ ]	AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva
4	KI [ ][ ]	Minden szabotázs telepít i újraindítást igényel	Minden szabotázs követi a visszaállást
5	KI [ ][ ]	6 számjegy felhasználói kód	4 számjegy felhasználói kód
6	KI [ ][ ]	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva
7	KI [ ][ ]	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
8	BE [ ][ ]	Normál kommunikációs prioritás	UL kommunikációs prioritás

### [702] Második nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ][ ]	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60
2	BE [ ][ ]	Er ltegett tárcsázás engedélyezve	Er ltegett tárcsázás tiltva
3	KI [ ][ ]	Vez. vonal teszt átvitel id köz percben	Vez. vonal teszt átvitel id köz napban
4	KI [ ][ ]	1600 Hz Handshake	Normál handshake
5	KI [ ][ ]	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
6	KI [ ][ ]	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang
7	KI [ ][ ]	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer	DLS ablak 6 órán át engedélyezve
8	KI [ ][ ]	Szirénajelzés FTC esetén, ha éles	FTC csak hibajelzés éles állapotban

### [703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

Gyári:003 [ ][ ][ ] (Értéke: 000-255 másodperc)

## 10. fejezet - Modul programozás

### [801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Telepítése és programozása a PC5400 Telepít i kézikönyvben.

### [802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Telepítése és programozása a PC59XX Telepít i kézikönyvben.

### [803] Alternatív kommunikáció programozása

Telepítése és programozása a LINKS2x50 Telepít i kézikönyvben.

### [804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Telepítése és programozása a PC5132 Telepít i kézikönyvben.

### [805] PC5100 Címz modul programozása

Telepítése és programozása a PC5100 Telepít i kézikönyvben.

### [806] PC5108L videó-b vít modul programozása

Telepítése és programozása a PC5108L Telepít i kézikönyvben.

### [851] T-Link programozása

Telepítése és programozása a T-Link Telepít i kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]- es szekcióban

## 11. fejezet - Speciális Telepít i funkciók

### [900] Panel verzió kijelzése

### [901] Telepít i séta teszt mód engedélyezése / tiltása

### [902] Modul felügyelet újraindítása

### [903] Modul felügyelet kijelzés

### [904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 Telepít i kézikönyvben

Adó / modul választás (zóna 01-32).

[#] kilép.

Elhelyezés	LED billenty zet	LCD billenty zet	Cseng / Csipogó
jó	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
megfelel	2. fény világít	„FAIR” („MEGFEELEL ”)	kett hangjelzés
rossz	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

### [989] Mester kód gyári visszaállítása

### [990] Telepít i kizárás engedélyezve

### [991] Telepít i kizárás tiltva

### [993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása

### [995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása

### [996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása

### [997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása

### [998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása

### [999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása

## „A” Függlék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

### LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

#### A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [\*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

#### Belépés LCD5500 programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [\*][8][Telepít i kód]-ot. Nyomja le a [\*] billentyűt. Űsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

#### Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Űsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betűt írja fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1    [2] - D, E, F, 2    [3] - G, H, I, 3    [4] - J, K, L, 4    [5] - M, N, O, 5  
[6] - P, Q, R, 6    [7] - S, T, U, 7    [8] - V, W, X, 8    [9] - Y, Z, 9, 0    [0] - szóköz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [\*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [\*]-ot. A nyilakkal kiválaszhatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [\*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [\*] billentyűt. Folytassa a 2. lépést, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

#### [001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”    [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

#### [065] Tűzriasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”    [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

#### [066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”    [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

#### [067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”    [ \_ \_ \_ \_ \_ ]

#### [070] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ _ ]	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE [ _ ]	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
3	BE [ _ ]	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
4	BE [ _ ]	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
5	BE [ _ ]	Ajtócsengő vezérlés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő vezérlés kikapcsolva
6	BE [ _ ]	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva
7	BE [ _ ]	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
8	BE [ _ ]	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

#### [071] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ _ ]	Telepít i prog. kijelzés bekapcsolva	Telepít i prog. kijelzés kikapcsolva
2	BE [ _ ]	Otthonmaradó élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthonmaradó élesítés kijelzés kikapcsolva
3	BE [ _ ]	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE [ _ ]	Követ élesítés kijelzés bekapcsolva	Követ élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI [ _ ]	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	BE [ _ ]	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
7	KI [ _ ]	Késbő felhasználásra	
8	KI [ _ ]	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

#### [072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [ _ ]	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
2	BE [ _ ]	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
3	BE [ _ ]	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
4	BE [ _ ]	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
5	BE [ _ ]	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
6	BE [ _ ]	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
7	BE [ _ ]	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
8	BE [ _ ]	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

#### [073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003    [ \_ \_ ]    (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)







## „B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása:

### LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek:

Az LCD5501Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

#### Belépés LCD5501Z programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [\*][8][Telepítési kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba a billentyűzet programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A szekció programozása végén nyomjon #-et a kilépéshez. Majd a billentyűzet programozásból való kilépéshez ismét nyomja meg a #-et. A programozói módból szintén a # billentyűvel léphet ki.

#### Id opció

Az LCD5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [6] Opciót 1-3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincsen kijelezve.

#### Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [6] Opciót 5 segítségével.

#### Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központi programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [7] Opciót 1-3 segítségével történhet.

#### Ajtócseng funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az LCD5501Z billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengés. Programozása a Szekció [6] Opció 6-7 segítségével.

#### Ajtócseng hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

#### Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bemenetként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [6] Opció 8 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [8]-ban adható meg.

#### [6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
2	KI [ ]	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
3	KI [ ]	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
4	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	
5	KI [ ]	Riasztás nincs kijelezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
6	KI [ ]	Ajtócseng engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócseng tiltva zónák nyitásánál
7	KI [ ]	Ajtócseng engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócseng tiltva zónák zárásánál
8	KI [ ]	"Z/P" csatlakozó: zóna bemenet	"Z/P" csatlakozó: PGM kimenet

#### [7] Segély gomb opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [ ]	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb engedélyezve tiltva
2	KI [ ]	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
3	KI [ ]	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
4	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	
5	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	
6	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	
7	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	
8	KI [ ]	Kés bbi felhasználásra	

#### [8] követendő PGM

Gyári: 01 [ ] [ ] [ ] Értéke: 01-14

**Ajtócseng funkció programozás:**

Az LCD5501Z billentyűzet különböző ajtócseng hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

**Programozás menete:**

1. Üsse be: [\*][8][Telepítési kód] Üsse be: [\*] (Ezzel belépett az ajtócseng programozásba)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Kapcsoljon be egyet az opció 1-4 (kiválasztott hang) közül., Majd a # lenyomásával lépjen ki.

*Megjegyzés: Csak egy opció lehet bekapcsolva. Ha több van bekapcsolva, akkor az első fog működni. Ha egyik sincs engedélyezve, akkor nem lesz hangjelzés.*

5. Programozza fel a többi zónát. 3. 4. lépés ismétlésével.
6. Ha kész lépjen ki a # gomb lenyomásával.

**Ajtócseng hang programozás:**

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[01]					
[02]					
[03]					
[04]					
[05]					
[06]					
[07]					
[08]					
[09]					
[10]					
[11]					
[12]					
[13]					
[14]					
[15]					
[16]					
[17]					
[18]					
[19]					
[20]					
[21]					
[22]					
[23]					
[24]					
[25]					
[26]					
[27]					
[28]					
[29]					
[30]					
[31]					
[32]					
[33]					
[34]					
[35]					
[36]					
[37]					
[38]					
[39]					
[40]					
[41]					
[42]					
[43]					
[44]					
[45]					
[46]					
[47]					
[48]					
[49]					
[50]					
[51]					
[52]					
[53]					
[54]					
[55]					
[56]					
[57]					
[58]					
[59]					
[60]					
[61]					
[62]					
[63]					
[64]					

## „C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billenty zetek programozása

### PK55XX billenty zetek:

- PK5500 LCD billenty zet
- PK5501 IKON billenty zet
- PK5508 LED billenty zet
- PK5516 LED billenty zet

### RFK55XX billenty zetek:

- RFK5500 LCD billenty zet
- RFK5501 IKON billenty zet
- RFK5508 LED billenty zet
- RFK5516 LED billenty zet

Az RFK jelzés billenty zetek vezeték nélküli vev egységgel vannak egybeépítve.

### A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billenty ket folyamatosan nyomva tartva el jön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [\*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

### Fényer szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billenty zeten a [\*][6] menüb l elérhet a háttér világítási fényer opció. A billenty zetr l lehet ség nyílik 10 különféle háttér-világítási opció átlapozására. Használja a (< >) billenty ket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billenty t. Ezzel kilép.

### Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billenty zetekben a [\*][6] menüb en a (>) segítségével lehet ség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billenty t a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billenty t. Ezzel kilép.

### Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billenty zeten a [\*][6] menüb l elérhet a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billenty zetr l lehet ség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billenty ket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billenty t. Ezzel kilép.

### Billenty zet csipogó szabályozása

LCD billenty zeten a [\*][6] menüb l is elérhet a zummer opció. Ezzel az opcióval a billenty zetr l lehet ség nyílik 21 különféle billenty zet hang opció beállítására. Használja a (< >) billenty ket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billenty zetekben a [\*][6] menüb en a (<) segítségével lehet ség nyílik 21 különféle billenty zet hang opció beállítására. Használja a (<) billenty t a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billenty zetek használata esetén a kifogástalan m kódés érdekében kiegészít programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

### Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [\*][8][Telepít i kód]-ot. Nyomja le a [\*] billenty t. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

### Id opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális id t amennyiben a billenty zeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az id beállítás a felhasználói üzletében található. A megfelel kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelel menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az id nincs kijelvezve.

### Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

### Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a t z, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói üzletét. A segélykér gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

### Ajtócseng funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billenty zetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócseng . Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

### Ajtócseng hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

### Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billenty zet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. a követend PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg.

### Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelz n megjelen feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjön be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billenty kkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt bet alá.

Nyomja le valamelyik billenty t [1]-t l [9]-ig a kívánt bet nek megfelel en. A szám els lenyomásakor az els bet t nik fel. A számbillenty újbóli lenyomásakor a következ bet jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - szóköz

A kívánt bet , vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billenty ket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [\*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [\*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelel karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billenty t.

A címke programozásának végén nyomja le a [\*] billenty t és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [\*] billenty t. Folytassa a 2. lépést l, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

*Megjegyzés: A címkék programozása rész a [\*][6][Mester kód] Felhasználói funkció részben l is elérhet , így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*



**Partíció címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Szekció	Partíció	Címke	Gyári:		
[101]	1	<input type="text"/>	Gyári:	System	Rendszer
[102]	2	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 2	Partíció 2
[103]	3	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 3	Partíció 3
[104]	4	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 4	Partíció 4
[105]	5	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 5	Partíció 5
[106]	6	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 6	Partíció 6
[107]	7	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 7	Partíció 7
[108]	8	<input type="text"/>	Gyári:	Partition 8	Partíció 8

**Kimeneti parancs címke (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Gyári: „Command\_O/P\_1” – „Command\_O/P\_4”

Szekció	Partíció	Kimeneti parancs címke
[120]	1	#1 <input type="text"/>
[121]	1	#2 <input type="text"/>
[122]	1	#3 <input type="text"/>
[123]	1	#4 <input type="text"/>
[124]	2	#1 <input type="text"/>
[125]	2	#2 <input type="text"/>
[126]	2	#3 <input type="text"/>
[127]	2	#4 <input type="text"/>
[128]	3	#1 <input type="text"/>
[129]	3	#2 <input type="text"/>
[130]	3	#3 <input type="text"/>
[131]	3	#4 <input type="text"/>
[132]	4	#1 <input type="text"/>
[133]	4	#2 <input type="text"/>
[134]	4	#3 <input type="text"/>
[135]	4	#4 <input type="text"/>
[136]	5	#1 <input type="text"/>
[137]	5	#2 <input type="text"/>
[138]	5	#3 <input type="text"/>
[139]	5	#4 <input type="text"/>
[140]	6	#1 <input type="text"/>
[141]	6	#2 <input type="text"/>
[142]	6	#3 <input type="text"/>
[143]	6	#4 <input type="text"/>
[144]	7	#1 <input type="text"/>
[145]	7	#2 <input type="text"/>
[146]	7	#3 <input type="text"/>
[147]	7	#4 <input type="text"/>
[148]	8	#1 <input type="text"/>
[149]	8	#2 <input type="text"/>
[150]	8	#3 <input type="text"/>
[151]	8	#4 <input type="text"/>

**Ajtócsengő hang programozás:**

Zóna	Megnevezés	[1]	[2]	[3]	[4]
		4 gyors	Bing-Bing	Ding-Dong	Sziréna
[201]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[202]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[203]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[204]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[205]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[206]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[207]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[208]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[209]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[210]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[211]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[212]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[213]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[214]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[215]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[216]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[217]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[218]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[219]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[220]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[221]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[222]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[223]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[224]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[225]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[226]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[227]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[228]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[229]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[230]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[231]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[232]	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[233]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[234]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[235]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[236]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[237]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[238]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[239]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[240]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[241]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[242]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[243]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[244]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[245]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[246]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[247]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[248]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[249]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[250]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[251]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[252]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[253]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[254]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[255]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[256]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[257]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[258]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[259]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[260]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[261]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[262]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[263]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
[264]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

**[995][\*] Billenty zet opciók gyári alapértékre állítása**

**[996][\*] Billenty zet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

**[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

**[998][\*] Globális Címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billenty zet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billenty zet van, szükséges telen mindet egyenként programoznunk. Az egy billenty zeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billenty zethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billenty zet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billenty zet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepít i programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billenty zeten. A billenty - zet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billenty zetéhez.
4. lépés - A m velet végén nyomja le a [\*] billenty t a kilépéshez.

**[999][\*] Billenty zet EEPROM gyári alapértékre állítása**







PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z33	[LCD 033]	[003] 01	[206] 1	[214] 1	[222] 1	[230] 1	[238] 1	[246] 1	[254] 1	[262] 1	[322] 01	[326] 01	[332] 01	[334] 01
		Zóna attribútum	[133]											
Z34	[LCD 034]	[003] 02	[206] 2	[214] 2	[222] 2	[230] 2	[238] 2	[246] 2	[254] 2	[262] 2	[322] 02	[326] 02	[332] 02	[336] 02
		Zóna attribútum	[134]											
Z35	[LCD 035]	[003] 03	[206] 3	[214] 3	[222] 3	[230] 3	[238] 3	[246] 3	[254] 3	[262] 3	[322] 03	[326] 03	[332] 03	[336] 03
		Zóna attribútum	[135]											
Z36	[LCD 036]	[003] 04	[206] 4	[214] 4	[222] 4	[230] 4	[238] 4	[246] 4	[254] 4	[262] 4	[322] 04	[326] 04	[332] 04	[336] 04
		Zóna attribútum	[136]											
Z37	[LCD 037]	[003] 05	[206] 5	[214] 5	[222] 5	[230] 5	[238] 5	[246] 5	[254] 5	[262] 5	[322] 05	[326] 05	[332] 05	[336] 05
		Zóna attribútum	[137]											
Z38	[LCD 038]	[003] 06	[206] 6	[214] 6	[222] 6	[230] 6	[238] 6	[246] 6	[254] 6	[262] 6	[322] 06	[326] 06	[332] 06	[336] 06
		Zóna attribútum	[138]											
Z39	[LCD 039]	[003] 07	[206] 7	[214] 7	[222] 7	[230] 7	[238] 7	[246] 7	[254] 7	[262] 7	[322] 07	[326] 07	[332] 07	[336] 07
		Zóna attribútum	[139]											
Z40	[LCD 040]	[003] 08	[206] 8	[214] 8	[222] 8	[230] 8	[238] 8	[246] 8	[254] 8	[262] 8	[322] 08	[326] 08	[332] 08	[336] 08
		Zóna attribútum	[140]											
Z41	[LCD 041]	[003] 01	[207] 1	[215] 1	[223] 1	[231] 1	[239] 1	[247] 1	[255] 1	[263] 1	[322] 09	[326] 09	[332] 09	[336] 09
		Zóna attribútum	[141]											
Z42	[LCD 042]	[003] 02	[207] 2	[215] 2	[223] 2	[231] 2	[239] 2	[247] 2	[255] 2	[263] 2	[322] 10	[326] 10	[332] 10	[336] 10
		Zóna attribútum	[142]											
Z43	[LCD 043]	[003] 03	[207] 3	[215] 3	[223] 3	[231] 3	[239] 3	[247] 3	[255] 3	[263] 3	[322] 11	[326] 11	[332] 11	[336] 11
		Zóna attribútum	[143]											
Z44	[LCD 044]	[003] 04	[207] 4	[215] 4	[223] 4	[231] 4	[239] 4	[247] 4	[255] 4	[263] 4	[322] 12	[326] 12	[332] 12	[336] 12
		Zóna attribútum	[144]											
Z45	[LCD 045]	[003] 05	[207] 5	[215] 5	[223] 5	[231] 5	[239] 5	[247] 5	[255] 5	[263] 5	[322] 13	[326] 13	[332] 13	[336] 13
		Zóna attribútum	[145]											
Z46	[LCD 046]	[003] 06	[207] 6	[215] 6	[223] 6	[231] 6	[239] 6	[247] 6	[255] 6	[263] 6	[322] 14	[326] 14	[332] 14	[336] 14
		Zóna attribútum	[146]											
Z47	[LCD 047]	[003] 07	[207] 7	[215] 7	[223] 7	[231] 7	[239] 7	[247] 7	[255] 7	[263] 7	[322] 15	[326] 15	[332] 15	[336] 15
		Zóna attribútum	[147]											
Z48	[LCD 048]	[003] 08	[207] 8	[215] 8	[223] 8	[231] 8	[239] 8	[247] 8	[255] 8	[263] 8	[322] 16	[326] 16	[332] 16	[336] 16
		Zóna attribútum	[148]											

**\*Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes  
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott  
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócseng  
Opció 8: Vezeték nélküliOpció 4: Kiiktatható  
Opció 9: Keresztzóna

Opció 5: Kényszerített élesítés

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z49	[LCD 049]	[004] 01	[208] 1	[216] 1	[224] 1	[232] 1	[240] 1	[248] 1	[256] 1	[264] 1	[323] 01	[327] 01	[333] 01	[337] 01
		Zóna attribútum	[149]											
Z50	[LCD 050]	[004] 02	[208] 2	[216] 2	[224] 2	[232] 2	[240] 2	[248] 2	[256] 2	[264] 2	[323] 02	[327] 02	[333] 02	[337] 02
		Zóna attribútum	[150]											
Z51	[LCD 051]	[004] 03	[208] 3	[216] 3	[224] 3	[232] 3	[240] 3	[248] 3	[256] 3	[264] 3	[323] 03	[327] 03	[333] 03	[337] 03
		Zóna attribútum	[151]											
Z52	[LCD 052]	[004] 04	[208] 4	[216] 4	[224] 4	[232] 4	[240] 4	[248] 4	[256] 4	[264] 4	[323] 04	[327] 04	[333] 04	[337] 04
		Zóna attribútum	[152]											
Z53	[LCD 053]	[004] 05	[208] 5	[216] 5	[224] 5	[232] 5	[240] 5	[248] 5	[256] 5	[264] 5	[323] 05	[327] 05	[333] 05	[337] 05
		Zóna attribútum	[153]											
Z54	[LCD 054]	[004] 06	[208] 6	[216] 6	[224] 6	[232] 6	[240] 6	[248] 6	[256] 6	[264] 6	[323] 06	[327] 06	[333] 06	[337] 06
		Zóna attribútum	[154]											
Z55	[LCD 055]	[004] 07	[208] 7	[216] 7	[224] 7	[232] 7	[240] 7	[248] 7	[256] 7	[264] 7	[323] 07	[327] 07	[333] 07	[337] 07
		Zóna attribútum	[155]											
Z56	[LCD 056]	[004] 08	[208] 8	[216] 8	[224] 8	[232] 8	[240] 8	[248] 8	[256] 8	[264] 8	[323] 08	[327] 08	[333] 08	[337] 08
		Zóna attribútum	[156]											
Z57	[LCD 057]	[004] 09	[209] 1	[217] 1	[225] 1	[233] 1	[241] 1	[249] 1	[257] 1	[265] 1	[323] 09	[327] 09	[333] 09	[337] 09
		Zóna attribútum	[157]											
Z58	[LCD 058]	[004] 10	[209] 2	[217] 2	[225] 2	[233] 2	[241] 2	[249] 2	[257] 2	[265] 2	[323] 10	[327] 10	[333] 10	[337] 10
		Zóna attribútum	[158]											
Z59	[LCD 059]	[004] 11	[209] 3	[217] 3	[225] 3	[233] 3	[241] 3	[249] 3	[257] 3	[265] 3	[323] 11	[327] 11	[333] 11	[337] 11
		Zóna attribútum	[159]											
Z60	[LCD 060]	[004] 12	[209] 4	[217] 4	[225] 4	[233] 4	[241] 4	[249] 4	[257] 4	[265] 4	[323] 12	[327] 12	[333] 12	[337] 12
		Zóna attribútum	[160]											
Z61	[LCD 061]	[004] 13	[209] 5	[217] 5	[225] 5	[233] 5	[241] 5	[249] 5	[257] 5	[265] 5	[323] 13	[327] 13	[333] 13	[337] 13
		Zóna attribútum	[161]											
Z62	[LCD 062]	[004] 14	[209] 6	[217] 6	[225] 6	[233] 6	[241] 6	[249] 6	[257] 6	[265] 6	[323] 14	[327] 14	[333] 14	[337] 14
		Zóna attribútum	[162]											
Z63	[LCD 063]	[004] 15	[209] 7	[217] 7	[225] 7	[233] 7	[241] 7	[249] 7	[257] 7	[265] 7	[323] 15	[327] 15	[333] 15	[337] 15
		Zóna attribútum	[163]											
Z64	[LCD 064]	[004] 16	[209] 8	[217] 8	[225] 8	[233] 8	[241] 8	[249] 8	[257] 8	[265] 8	[323] 16	[327] 16	[333] 16	[337] 16
		Zóna attribútum	[164]											

**\*Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes  
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott  
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócseng  
Opció 8: Vezeték nélküliOpció 4: Kiiktatható  
Opció 9: Keresztzóna

Opció 5: Kényszerített élesítés



## Garanciális feltételek:

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időszerűségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

**Figyelem!** A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bármilyen célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizet. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszervizellen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről és valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

Importőr: DSC Hungária Kft.  
1083 Budapest  
Fűvészkert u. 3.  
Tel: 213-33-59  
Tech-info: 30/279-0882

Szakszervizeink:	DSC Hungária Kft. 1083 Budapest Fűvészkert u. 3. Tel: 213-33-59	Alarmtechnika Rt. 3529 Miskolc Bocskai u. 11. Tel: 46/411-745
------------------	--	--