

# DSC MAXSYS M6000™ Security System



## 16-256 Zónás Vezetékes, 32 Partíciós Biztonsági Rendszer

### 256 vezetékes zóna

- 16 alaplapi vezetékes zóna
- 8 zónás modulokkal 256 zónáig bővíthető

### EEPROM memória

- Nem veszti el az adatokat teljes AC táp - és akkufeszültség kimaradáskor sem

### Továbbfejlesztett Kommunikációk

- Automata formátumok támogatása (SIA és Contact ID)
- 3 telefonszám
- 33 (1 rendszer + 32 partíció) Ügyfél azonosító szám

### Könnyű Üzembe Helyezés

- 4 vezetékes kommunikációs busz (COMBUS)
  - billentyűzetek és bővítő modulok felfűzése 330m-es távolságig
  - az 1km-es távolság 2db PC6204CX modulval érhető el
- Segéd táp kimenet
  - AUX:...776mA@12V<sub>DC</sub>
  - SAUX+:...200mA@12V<sub>DC</sub>

### PC6010 Felügyeleti Központ

- 256 szabadon programozható zóna
  - 16 vezetékes zóna a központi panelen
  - maximum 256 zónáig bővíthető PC6108 bővítő modulval
  - minden zóna programozható betörési, vagy tűzzónaként
  - EOL, DEOL hurok ellenállásos zóna lezárási opciók
  - 19 programozható zóna típus, 5 programozható zóna attribútum
- 32 szabadon programozható partíció

- 3000 esemény tárolása
  - minden esemény automatikus idő, dátum és partíciós bélyeggel van ellátva
  - az eseménytár online kinyomtatható, vagy offline LCD kezelőn 2800 jeleníthető meg, illetve DLS szoftverrel letölthető
- Riasztási kimenet
  - sziréna kimenet - 700mA@12V<sub>DC</sub>, PTC elemmel rövidzár védett
- Programozható kimenetek
  - PGM1, 2 alaplapon: kis áramú, 50mA@ 12VDC
  - 64 nagy áramú kimenet a 16db PC6204 modulval, 1A@12V<sub>DC</sub>
  - 144 kis áramú kimenet a 9db PC6216 modulval, 50mA@12V<sub>DC</sub>
  - 56 különféle programozási lehetőség
- Helyi PC-LINK és távoli fel/letöltési lehetőség
  - A PC-LINK csatlakozó lehetőséget biztosít a PC-hez soros porton való kapcsolódáshoz
  - Rendszer felprogramozása DLS szoftveren keresztül
  - Az eseménytár feltöltése számítógépre
- 2,2A-es felügyelt tápegység
  - segéd táp...12V<sub>DC</sub>@776mA
  - PTC-s segéd táp (AUX) és sziréna (Bell) kimeneti védelem
  - COMBUS hibák elektronikus védelme
  - AC táp - és akkufeszültség felügyelete
- Akkumulátor szükséglet
  - 12V, min. 15Ah, tölthető zselés akku
- Transzformátor szükséglet
  - 16,5V<sub>AC</sub>@75VA

### Rendszer Működés

- 1000 különféle 4 vagy 6 digités hozzáférési kód
  - Kódok 4 különböző szintre oszthatók: Alap, Magas, Mester, Felügyelői
  - Partícióhoz rendelhető kódok
- 1 telepítői kód
  - automatikus élesítés
  - Különböző automatikus élesítési idők partícióként a hét minden napjára

- Automatikus élesítés elhalasztási időzítő
  - Nincs mozgásélesedés
- Ajtócsengő funkció
  - zónánként programozható
  - a billentyűzet hangjelzést ad akkor, amikor egy zónát megsértenek, (ajtót kinyitják), majd amikor az helyreáll (ajtót becsukják)

## Téves riasztást megelőző tulajdonságok

- Hangos kilépési késleltetés
- Élesítésnél/hatástalanításnál szirénahang
- Zónánként programozható átviteli késleltetés
- Hangos belépési késleltetés
- AC hiba, TLM és Alacsony akkuhiba átvitelkésleltetés
- Részleges zárasi kód átvitel
- Riasztás utáni nyitás kód átvitel

## Teljes felügyelet

*A hibajelenségek teljes megjelenítése a billentyűzeteken és a hibakódok elküldése a felügyeleti állomásra*

- Akku hiba
- AC hiba
- Alacsony zóna akku
- Segédtáp hiba
- Zóna tamper
- Zóna rövidzár hiba
- Rendszer tamper
- Tűzzóna hiba
- Sziréna áramkör hiba
- Kommunikációs hiba
- Általános rendszer hiba
- Rendszeridő hiba
- Esemény memória 75%-os telítettség
- Telefonvonal hiba (TLM)
- Általános rendszer felügyeleti hiba

## LCD Billentyűzetek

- A rendszerbe 64 db LCD billentyűzet illeszthető
- LCD6501 szöveges billentyűzet
  - Nagy 32 karakteres kijelző
  - Zónacímke
  - Rendszer instrukciók
  - Rendszer állapot
  - 3000 eseménylista
  - Hibaesemények
  - A PC6010 biztonsági rendszer minden funkciója programozható a jó megjelenésű, könnyű kezelhetőség, többnyelvű LCD6501 billentyűzetről
- Háttérvilágításos kijelző
  - a kijelző és a billentyűk megvilágítása, hogy a rossz fényviszonyok között is egyszerűen kezelhető legyen
  - állítható fényerő és kontraszt
- Piezo hangjelzés
  - visszajelzi a billentyűk megnyomását, jelzi a rendszer hibaállapotát
- 4 vezetékkel lehet csatlakoztatni a COMBUS-ra max. 330m-es távolságból

- Egyszerű működtetési utasítások
  - felhasználói funkció menü
  - programozási funkciók

## PC6400 - RS232 Soros nyomtató modul

- A PC6010-es panel eseménytárában megjelenő eseményeket soros nyomtatóra online nyomtatja
- Alkalmazható bármely 4800 BPS-es soros nyomtatóhoz
- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- Áramfelvétele: 35 mA
- Rendszerenként egy modul kapcsolható

## Kimeneti / tápegység modul - PC6204

- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- 4 db 1A-es terhelhető kimenet
- 16 modul / rendszer
- Az AUX kimenet 2,2A-rel terhelhető
- Teljesen programozható kimenetek, melyek PTC védettek
- 56 programozási opció
- Felügyelt AC és akkumulátor csatlakozók
- Áramfelvétel: 30mA@12V<sub>DC</sub>
- Akkumulátor: 12V<sub>DC</sub>/7Ah
- Transzformátor: 16,5V<sub>AC</sub>/75VA

## Kimeneti modul - PC6216

- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- 16 alacsony áramú kimenet, 50 mA terhelhetőség
- 56 programozási opció
- 9 modul / rendszer
- Tamper védelem
- Áramfelvétel: 20mA@12V<sub>DC</sub>

## Beléptető modul - PC6820

- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- Rendszerenként 16 darab modul
- Modulonként 2 ajtó egy irányú, 1 ajtó kétirányú vezérlése biztosított
- 1000 kártya használatát teszi lehetővé

Importőr: **DSC Hungária**

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

Tel.: (1) 210-3359 • Fax: (1) 210-3389

Tech-Info: (30) 279-0882 • E-mail: [info@dschungaria.hu](mailto:info@dschungaria.hu)

Webáruház: [www.dsc.hu](http://www.dsc.hu) • Web: [www.dschungaria.hu](http://www.dschungaria.hu)

Az Ön forgalmazója:

