

PGM TIMER időzítő modul

A PGM TIMER modul egy időzítő áramkör, mely a bemenetére kerülő indítójellel vezérelhető. Relés kimenetén NO, NC kontaktust ad a trimmer segítségével beállított időtartamra.

Felhasználási terület:


- Riasztóközpontok PGM kimeneteinek megrelézésére
- Riasztóközpontok PGM kimeneteinek időzíthetővé tételére
- Bármilyen indító impulzus (+ vagy -) megrelézésére
- Bármilyen indító impulzus időzítésére (beléptetőrendszerek, kapuvezérlők)

Műszaki jellemzők:

- Névleges tápfeszültség: 13,8VDC
- Névleges áramfelvétel: 55mA
- Beállítható időzítési tartomány: 0-120 másodperc
- Terhelhetőség: 10A (a beépített relétől függ)
 - Indítás: + vagy - impulzussal
- Kimenet típusa: Normál nyitott, vagy normál zárt
 - Aktív állapot kijelzés LED-del

Üzembe helyezés:

Csatlakoztassa a tápfeszültséget (13,8V) az AUX IN pontokra, majd a riasztóközpont PGM kimenetét, vagy bármilyen indító kimenetet a PGM IN bemenetre. A jumperek megfelelő beállítása után (táblázat) az áramkör üzemkész. A relé NO és NC kimenetét tetszőleges vezérlésre használhatja fel. Az időzítés mértékét a potencióméter segítségével két fokozatban állíthatjuk be. Az áramkör műanyag tüskével (nem tartozék) és ragasztószalaggal egyaránt rögzíthető. A panel furatainak pozíciója megegyezik a DSC PC5108 bővítőmodul furataival.



| | J1 | J2 | J3 |
|-------------------|----|----|-----|
| +Trigger | X | • | X |
| -Trigger | X | • | X |
| PGM követő | • | X | X |
| Késlelt. 0-1 perc | X | X | On |
| Késlelt. 1-2 perc | X | X | Off |



Forgalmazó:

DSC Hungária Kft.
1083. Budapest, Fűvészkert u. 3.
Tel:210-33-59; Fax:210-33-89
Tech info:30-279-08-82
Tech info:30-279-08-82