
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

**Programozási
táblázat**



PowerSeries Pro



DSC HS3032/HS3128 v1.0

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Készült:2019.09.

Tartalomjegyzék

[000] Címke programozás	7	[013] Első rendszer opciós kódok	26
[000]> [000] Nyelvválasztás	7	[014] Második rendszer opciós kód	26
[000]> [001] Zóna címkék	7	[015] Harmadik rendszer opciós kód	26
[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)	7	[016] Negyedik rendszer opciós kód	26
[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)	7	[017] Ötödik rendszer opciós kód	26
[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)	7	[018] Hatodik rendszer opciós kód	26
[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)	7	[019] Hetedik rendszer opciós kód	26
[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)	7	[020] Nyolcadik rendszer opciós kód	26
[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)	7	[021] Kilencedik rendszer opciós kód	27
[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)	7	[022] Tizedik rendszer opciós kód	27
[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)	7	[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód	27
[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)	7	[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód	27
[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)	7	[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód	27
[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)	7	[040] Felhasználó azonosítás	27
[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)	7	[041] Felhasználó kód hossz	27
[000]> [108] Partíció 8 címke (14 karakter)	7	[042] Esemény ellenőrzés	27
[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs	7	Betörés ellenőrzés számláló	27
[000]> [202] Partíció 2 kimeneti parancs	8	Támadás ellenőrzés számláló	27
[000]> [203] Partíció 3 kimeneti parancs	8	Betörés ellenőrzés működés	27
[000]> [204] Partíció 4 kimeneti parancs	8	[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések	28
[000]> [205] Partíció 5 kimeneti parancs	8	[15x]> [001] Automata élesítés	28
[000]> [206] Partíció 6 kimeneti parancs	8	[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő	28
[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs	9	[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat28	
[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs	9	[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése	28
[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)	9	[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő	28
[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)	9	[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő	28
[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)	9	[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése28	
[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)	9	[200] Partíció kiválasztási maszk	29
[000]> [801] Billentyűzet címkék	10	[200]> [001] Partíció kiválasztási maszk	29
[000]> [802] HSM2108 Zónabővítő címkék	10	[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partíciók 1..8 -hoz 29	
[000]> [803] HSM2208 címkék	11	[201]> [001]..[016] Zónák Partíció 1-hez	29
[000]> [804] HSM3408 Zónabővítő címkék	11	[202]> [001]..[016] Zónák Partíció 2-höz	29
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)	12	[203]> [001]..[016] Zónák Partíció 3-hoz	30
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)	12	[204]> [001]..[016] Zónák Partíció 4-hez	30
[000]> [809] HSM2300 címkék	12	[205]> [001]..[016] Zónák Partíció 5-höz	30
[000]> [810] HSM2204 címkék	12	[206]> [001]..[016] Zónák Partíció 6-hoz	31
[000]> [811] HSM3350 címkék	12	[207]> [001]..[016] Zónák Partíció 7-hez	31
[000]> [812] HSM3204CX címkék	12	[208]> [001]..[016] Zónák Partíció 8-hoz	31
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke (14 karakter)	12	[300] Panel / Vevőegység Kommunikációs hívásirány	32
[000]> [820] Hangjelző címkék	12	[300]> [001] Távfelügyeleti vevőegység1	32
[000]> [821] Repeater címkék	13	[300]> [002] Távfelügyeleti vevőegység2	32
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása	13	[300]> [003] Távfelügyeleti vevőegység3	32
[001] Zóna típusok	14	[300]> [004] Távfelügyeleti vevőegység4	32
[001]> [001]-[128] Zóna 1..128 típusa	14	[301] Telefonszámok programozás	32
[002] Zóna attribútumok:	15	[301]> [001] Távfelügyelet1 telefonszáma (DFFF.. 32 számjegy)	32
[002]> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma	15	[301]> [002] Távfelügyelet2 telefonszáma (DFFF.. 32 számjegy)	32
[004] Lezáró ellenállások	17	[301]> [003] Távfelügyelet3 telefonszáma (DFFF.. 32 számjegy)	32
[004]> [001] Egy lezáró ellenállásos mód - EOL	17	[301]> [004] Távfelügyelet4 telefonszáma (DFFF.. 32 számjegy)	32
[004]> [002] Két lezáró ellenállásos mód - DEOL	17	[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód	32
[004]> [003] Három lezáró ellenállásos mód - TEOL	17	Üzenetkódok	32
[005] Rendszer idők	17	[307] Zóna üzenetkódok	32
[005]> [000] Rendszer idők	17	[307]> [001]..[128] Zóna üzenetkódok	32
[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők	17	[308] Esemény üzenetkódok	34
[005]> [900] Bell sziréna kimenet késleltetés partícióhoz rendelése	17	[308]> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1	34
[005]> [901]/ [902] Nyári/Téli időszámítás átállítás	17	[308]> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2	34
[006] Hozzáférési kódok	17	[308]> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok	34
[006]> [001] Telepítői kód	17	[308]> [021] Tűz riasztások 1	34
[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	17	[308]> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok	34
[006]> [003] Szerviz kód	17	[308]> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1	34
[006]> [004] Ór kód	17	[308]> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2	34
[006]> [005] Kód verzió	17	[308]> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események	34
[007] PGM partícióhoz rendelés	18	[308]> [221] Kiiktatási események	34
[007]> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése18		[308]> [301] Panel események 1	34
[007]> [001]..[324] PGM kimenetek partícióhoz rendelése18		[308]> [302] Panel események 2	35
[008] PGM időzítés	20	[308]> [305] Panel események 5	35
[008]> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc	20	[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1	35
[008]> [001]..[324] PGM kimenetek időzítése	20	[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2	35
[009] PGM típusok	21	[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3	35
[009]> [001]..[324] PGM típusok	21	[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4	35
[010] PGM attribútumok	22	[308]> [321] Vevőegység események	35
[010]> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok	22	[308]> [331] Modul események 1	35
[010]> [001]..[324] PGM kimenet attribútum	22		
[011] PGM Opciók	25		
[011]> [001]..[324] PGM opció	25		
[012] Billentyűzet kizárás	26		

[308]> [332] Modul események 2.....	35	[560]> [001]..[032] Virtuális bemenet zónaszáma.....	39
[308]> [335] Modul események 5.....	35	[601] Napirend1 programozás	40
[308]> [351] Alternatív kommunikátor 1	36	[601]> [10x] Intervallum 1.....	40
[308]> [352] Alternatív kommunikátor 2	36	[601]> [20x] Intervallum 2.....	40
[308]> [353] Alternatív kommunikátor 3	36	[601]> [30x] Intervallum 3.....	40
[308]> [354] Alternatív kommunikátor 4	36	[601]> [40x] Intervallum 4.....	40
[308]> [355] Alternatív kommunikátor 5	36	[602] Napirend2 programozás	41
[308]> [356] Alternatív kommunikátor 6	36	[602]> [10x] Intervallum 1.....	41
[308]> [361] Vezeték nélküli eszköz események.....	36	[602]> [20x] Intervallum 2.....	41
[308]> [401] Teszt átvitel üzenetkódok.....	36	[602]> [30x] Intervallum 3.....	41
Hívási opciók.....	37	[602]> [40x] Intervallum 4.....	41
[309] Rendszer hívásirány opciók.....	37	[603] Napirend3 programozás	42
[309]> [001] Karbantartási események	37	[603]> [10x] Intervallum 1.....	42
[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok.....	37	[603]> [20x] Intervallum 2.....	42
[310] Azonosító	37	[603]> [30x] Intervallum 3.....	42
[311] Partíció 1 hívásirány opciók.....	37	[603]> [40x] Intervallum 4.....	42
[311]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[604] Napirend4 programozás	43
[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[604]> [10x] Intervallum 1.....	43
[311]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[604]> [20x] Intervallum 2.....	43
[312] Partíció 2 hívásirány opciók.....	37	[604]> [30x] Intervallum 3.....	43
[312]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[604]> [40x] Intervallum 4.....	43
[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[711] Ünnepnep táblázat 1.....	44
[312]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[711]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	44
[313] Partíció 3 hívásirány opciók.....	37	[712] Ünnepnep táblázat 2.....	45
[313]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[712]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	45
[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[713] Ünnepnep táblázat 3.....	46
[313]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[713]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	46
[314] Partíció 4 hívásirány opciók.....	37	[714] Ünnepnep táblázat 4.....	47
[314]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[714]> [001]..[099] Ünnepnep dátum 1..99.....	47
[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[802] Audio programozás	48
[314]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állomás	
[315] Partíció 5 hívásirány opciók.....	37	hozzárendelés	48
[315]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[802]> [600] 2 irányú audio indítás	48
[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[802]> [603] Audio opció1	48
[315]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[802]> [605] Felvétel opció	48
[316] Partíció 6 hívásirány opciók.....	37	[802]> [606] Audio felvétel 1.....	48
[316]> [001] Betörés/visszaállítás események	37	[802]> [610] Visszahívás felv	48
[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	37	[802]> [611] Visszahívás nyugta	48
[316]> [003] Nyitás/Zárás események.....	37	[802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés.....	48
[317] Partíció 7 hívásirány opciók.....	38	[802]> [613] Kettős hívás időzítő	48
[317]> [001] Betörés/visszaállítás események	38	[802]> [614] Csengetések száma a válaszdához.....	48
[317]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	38	[802]> [615] Audio időtartam	48
[317]> [003] Nyitás/Zárás események.....	38	[802]> [616] Felvétel idő	48
[318] Partíció 8 hívásirány opciók.....	38	[802]> [617] Időzítő törlése.....	48
[318]> [001] Betörés/visszaállítás események	38	[802]> [620] Audio szabotázs.....	48
[318]> [002] Szabotázs/visszaállítás események	38	[802]> [999] Modul alapa állítása	48
[318]> [003] Nyitás/Zárás események.....	38	[804] Vezeték nélküli programozás	48
[350] Kommunikációs formátumok.....	38	[804]> [000] - WLS eszköz beállítás.....	48
[350]> [001] Távfelügyeleti vevőegység1	38	[804]> [001]..[128] Zónák 1..128	48
[350]> [002] Távfelügyeleti vevőegység2.....	38	[804]> [551]..[566] Sziréna 1..16	48
[350]> [003] Távfelügyeleti vevőegység3.....	38	[804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32	48
[350]> [004] Távfelügyeleti vevőegység4.....	38	[804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16	48
[377] Kommunikációs változók.....	38	[804]> [801] Zavarérzékelés.....	48
[377]> [001] Riasztás számláló	38	[804]> [802] Felügyeleti idő.....	48
[377]> [002] Átviteli késleltetés	38	[804]> [810] Vezeték nélküli opciók.....	48
[377]> [003] Teszt átvitel időköz	38	[804]> [841] Vizuális ellenőrzés	48
[377]> [004] Teszt átvitel időpontja	38	[804]> [901] Zóna törlés	48
[377]> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma	38	[804]> [902] WLS kulcs törlés	48
[377]> [012] PSTN késleltetés	38	[804]> [903] Sziréna törlés	48
[377]> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között	38	[804]> [904] Repeater törlés.....	48
[377]> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re.....	38	[804]> [905] Billentyűzet törlés.....	48
[377]> [015] T-Link várakozás a nyugtára	38	[804]> [921] Eszköz csere.....	48
[377]> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló.....	38	[804]> [922] WLSkulcs csere	48
[380] Kommunikációs opciók 1.....	38	[804]> [923] Sziréna csere.....	48
[381] Kommunikációs opciók 2.....	38	[804]> [924] Repeater csere.....	48
[382] Kommunikátor opciók 3.....	38	[804]> [925] Billentyűzet csere.....	48
[383] Kommunikátor opciók 4.....	39	[804]> [990] Minden eszköz mutatása.....	48
[384] Kommunikátor tartalék opciók.....	39	[804]> [999] Modul alapa állítása	48
[385] Audio modul behallgatási opciók.....	39	[850] GSM térerősség	49
[401] Első letöltési opciók kód.....	39	[851] Alternatív kommunikátor	49
[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy).....	39	[851]> [001]..[010] Helyi IP beállítások	49
[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	39	[851]> [012]..[020] DLS IP beállítások	49
[404] Letöltési panel azonosító kód.....	39	[851]> [025]..[030] Helyi IP beállítások	49
[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő	39	[851]> [095]..[096] DLS SA beállítások.....	50
[406] Csengetések száma válaszdához	39	[851]> [101]..[106] Ethernet vevő1 beállítások	50
[407] SA letöltés hozzáférési kód.....	39	[851]> [111]..[125] Ethernet vevő2 beállítások	50
[410] Automatikus DLS opciók	39	[851]> [201]..[206] GPRS vevő3 beállítások	50
[410]> [001] Automata DLS kapcsolós opciók.....	39	[851]> [211]..[216] GPRS vevő4 beállítások	51
[410]> [002] Periodikus DLS napok.....	39	[851]> [221]..[226] GPRS beállítások	51
[410]> [003] Periodikus DLS idő	39	[851]> [227]..[229] 2 irányú hanghívás mobilhálózaton	
[410]> [007] Késleltetési időablak	39	keresztül opciók	51
[560] Virtuális bemenetek.....	39		

[851]> [229] Hanghívás visszahívás telefonszám (DFFF..32 számjegy)	51	[902] > [111] HSM3350 törlése	59
[851]> [422] Integrációs azonosító	51	[902] > [112] HSM3204CX törlése.....	59
[851]> [423]..[433] Integrációs kapcsolat 1.....	51	[903] Modulok lekérdezése	59
[851]> [450]..[460] Integrációs kapcsolat 2.....	52	[903] > [000] Minden modul megnézés	59
[851]> [477]..[487] Integrációs kapcsolat 3.....	52	[903] > [101] Billentyűzet.....	59
[851]> [504]..[514] Integrációs kapcsolat 4.....	53	[903] > [102] HSM2108	59
[851]> [691]..[694] Integrációs figyelmeztetési opciók ..	53	[903] > [103] HSM2208	59
[851]> [901] Vevőegység teszt opciók	54	[903] > [104] HSM3408	59
[851]> [976]..[986] Rádió diagnosztika.....	54	[903] > [106] HSM2HOST	59
[851]> [987]..[998] Kommunikátor információk	54	[903] > [108] HSM2955	59
[860] Billentyűzet sorszámanak lekérdezése	55	[903] > [109] HSM2300	59
[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás	55	[903] > [110] HSM2204	59
[861]..[876] > [000] Partíció maszk	55	[903] > [111] HSM3350	59
[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna).....	55	[903] > [112] HSM3204CX	59
[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő	55	[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje	59
[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1.....	56	[904] > [001]..[128] Zóna 1..128	59
[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 156	56	[904] > [521]..[528] Repeater 1..8.....	59
[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2.....	56	[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16	59
[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3.....	56	[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32.....	59
[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet.....	56	[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16...59	59
[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése	57	[912] Zóna betanulási teszt.....	60
[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna	57	[912] > [000] Betanulási teszt idő	60
[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna	57	[912] > [001] Zóna 1-8.....	60
[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..12857	57	[912] > [002] Zóna 9-16.....	60
[861]..[876] > [999] Alapra állítás	58	[912] > [003] Zóna 17-24.....	60
[899] Minta programozás.....	59	[912] > [004] Zóna 25-32.....	60
[900] Rendszer információ	59	[912] > [005] Zóna 33-40.....	60
[900] > [000] Központ verzió	59	[912] > [006] Zóna 41-48.....	60
[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió	59	[912] > [007] Zóna 49-56.....	60
[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió	59	[912] > [008] Zóna 57-64.....	60
[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió	59	[912] > [009] Zóna 65-72.....	60
[900] > [301]..[315] HSM3408 1..15 verzió	59	[912] > [010] Zóna 73-80.....	60
[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió	59	[912] > [011] Zóna 81-88.....	60
[900] > [461] HSM2HOST verzió	59	[912] > [012] Zóna 89-96.....	60
[900] > [481] HSM2955 verzió	59	[912] > [013] Zóna 97-104.....	60
[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió.....	59	[912] > [014] Zóna 105-112.....	60
[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió.....	59	[912] > [015] Zóna 113-120.....	60
[900] > [551]..[554] HSM3350 1..4 verzió.....	59	[912] > [015] Zóna 121-128.....	60
[900] > [601]..[608] HSM3204CX 1..8 verzió.....	59	[982] Akkumulátor beállítás.....	60
[901] Séta teszt.....	59	[982] > [000] Panel akkumulátor.....	60
[902] Modul beléptetés/törlés.....	59	[982] > [010] HSM2204 akkumulátor	60
[902] > [000] Modulok automata beléptetés	59	[982] > [020] HSM2300 akkumulátor	60
[902] > [001] Modulok beléptetése	59	[982] > [030] HSM3204CX akkumulátor	60
[902] > [002] Slot hozzárendelése	59	[982] > [040] > [001]..[004] HSM3350 1..4 akkumulátor61	61
[902] > [003] Slot módosítása	59	[989] Mester kód visszaállítás	61
[902] > [101] Billentyűzet törlése	59	[990] Telepítői kizárás	61
[902] > [102] HSM2108 törlése	59	[991] Billentyűzet.....	61
[902] > [103] HSM2208 törlése	59	[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16	61
[902] > [104] HSM3408 törlése	59	[991] > [999] Minden billentyűzet.....	61
[902] > [106] HSM2HOST törlése	59	[996] HSM2HOST.....	61
[902] > [108] HSM2955.....	59	[998] HSM2955.....	61
[902] > [109] HSM2300 törlése	59	[999] Rendszer.....	61
[902] > [110] HSM2204 törlése	59		

Adatok

Ügyfél: _____
 Cím: _____
 Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____
 Telepítési Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Központ	Panel	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM2108	Zónabővítő 1	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 2	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 3	[_____]
HS3128:		
HSM2108	Zónabővítő 4	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 5	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 6	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 7	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 8	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 9	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 10	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 11	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 12	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 13	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 14	[_____]
HSM2108	Zónabővítő 15	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM3408	Zónabővítő 1	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 2	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 3	[_____]
HS3128:		
HSM3408	Zónabővítő 4	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 5	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 6	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 7	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 8	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 9	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 10	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 11	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 12	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 13	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 14	[_____]
HSM3408	Zónabővítő 15	[_____]

1 zónabővítő helyre vagy 1 db HS2108 vagy 1 db HS3408 modul léptethető csak be!

HS3032/HS3128:		
HSM2HOSTx *	Vezeték nélküli bővítő *	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM2300	Tápegység modul 1	[_____]
HSM2300	Tápegység modul 2	[_____]
HSM2300	Tápegység modul 3	[_____]
HS3128:		
HSM2300	Tápegység modul 4	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM3350	Tápegység modul 1	[_____]
HSM3350	Tápegység modul 2	[_____]
HSM3350	Tápegység modul 3	[_____]
HS3128:		
HSM3350	Tápegység modul 4	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 1	[_____]
HS3128:		
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 2	[_____]
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 3	[_____]
HSM2204	Tápegység/kimeneti modul 4	[_____]
HS3032/HS3128:		
HSM3204	Tápegység/kimeneti modul 1	[_____]
HS3128:		
HSM3204	Tápegység/kimeneti modul 2	[_____]
HSM3204	Tápegység/kimeneti modul 3	[_____]
HSM3204	Tápegység/kimeneti modul 4	[_____]

HS3032/HS3128:

HSM2208	Kimenet bővítő 1	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 2	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 3	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 4	[]

HS3128:

HSM2208	Kimenet bővítő 5	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 6	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 7	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 8	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 9	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 10	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 11	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 12	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 13	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 14	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 15	[]
HSM2208	Kimenet bővítő 16	[]

HS3032/HS3128:

HSM2295	Audio interface modul	[]
---------	-----------------------	-----

HS3032/HS3128:

XX9080	Integrálható GPRS modul	[]
.....	[]
.....	[]
.....	[]
.....	[]
.....	[]
.....	[]
.....	[]

Billentyűzetek:

Billentyűzet típusa:

Elhelyezése:

HS3032/HS3128:

Billentyűzet 1	[]	[]
Billentyűzet 2	[]	[]
Billentyűzet 3	[]	[]
Billentyűzet 4	[]	[]
Billentyűzet 5	[]	[]
Billentyűzet 6	[]	[]
Billentyűzet 7	[]	[]
Billentyűzet 8	[]	[]

HS3128:

Billentyűzet 9	[]	[]
Billentyűzet 10	[]	[]
Billentyűzet 11	[]	[]
Billentyűzet 12	[]	[]
Billentyűzet 13	[]	[]
Billentyűzet 14	[]	[]
Billentyűzet 15	[]	[]
Billentyűzet 16	[]	[]

Kompatibilis billentyűzetek:

- HS2LCD - LCD szöveges billentyűzet
- HS2LCDP - LCD szöveges billentyűzet proxival
- HS2LCDRF - LCD szöveges billentyűzet rádiós vevőegységgel
- HS2LCDRFP - LCD szöveges billentyűzet rádiós vevőegységgel, proxival
- HS2TCHP - Érintőképernyős billentyűzet
- HS2LCDWF - Vezeték nélküli LCD szöveges billentyűzet
- HS2LCDWFP - Vezeték nélküli LCD szöveges billentyűzet proxival
- HS2LCDWFPV - Vezeték nélküli LCD szöveges billentyűzet proxival, hangmodullal

* Egy központra 1 darab HSM2HOSTx rádiós vevőegységet, vagy 1 darab HS2LDRFx lehet kötni!

1. fejezet - Billentyűzeti címkék programozása

[000] Címke programozás

[000]> [000] Nyelvválasztás

Gyári érték: 01 A beállítható érték: 01-29. A jellemző értékek: 01 - Angol; 10 - Német; 19 - Magyar
Egyéb értékek megtekinthetők az eredeti leírásban.

Megjegyzés: Miután megváltoztatta a nyelvet, azonnal lépjen be a címkék gyári alapra állításába a Szekció [999]-be és írja a telepítési kódot, majd ismét a [999]-et, így minden címke gyári alapra áll az adott nyelven. Érvénytelen szám programozása az alapértelmezett 01 - Angol nyelv kerül betöltésre.

[000]> [001] Zóna címkék

[000]> [001]> [001]..[128] Zóna címke 1..128 zóna (2x14 karakter)

Gyári érték: „Zone 1” – „Zone 128”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Zóna 1” – „Zóna 128”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [064] CO riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „CO alarm”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „CO riasztás”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter)

Gyári érték: „Fire Alarm”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Tűz riasztás”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „System Has”
„Failed to Arm”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „A rendszer”
„nem élesíthető”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter)

Gyári érték: „Alarm Occurred”
„While Armed <>”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Riasztás történt”
„élesítés alatt”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [100] Rendszer címke (14 karakter)

Gyári érték: „System Area”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Rendsz terület”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [101] Partíció 1 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 1”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [102] Partíció 2 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 2”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 2”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [103] Partíció 3 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 3”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 3”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [104] Partíció 4 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 4”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 4”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [105] Partíció 5 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 5”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 5”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [106] Partíció 6 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 6”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 6”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [107] Partíció 7 címke (14 karakter)

Gyári érték: „Partition 7”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 7”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [108] Partíció 8 címke(14 karakter)

Gyári érték: „Partition 8”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Gyári érték: „Partíció 8”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[000]> [201] Partíció 1 kimeneti parancs

[000]> [201]> [001] Partíció 1 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”
„Command O/P 1”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Partíció 1”
„Parancs kimen1”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [201]> [002] Partíció 1 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”
„Command O/P 2”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Partíció 1”
„Parancs kimen2”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [201]> [003] Partíció 1 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”
„Command O/P 3”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Partíció 1”
„Parancs kimen3”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]> [201]> [004] Partíció 1 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték: „Partition 1”
„Command O/P 4”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Gyári érték: „Partíció 1”
„Parancs kimen4”

[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[000]-> [202] Partió 2 kimeneti parancs

[000]-> [202]-> [001] Partió 2 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”															
„Command O/P 1”															
Gyári érték:„Partió 2”															
„Parancs kimen1”															

[000]-> [202]-> [002] Partió 2 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”															
„Command O/P 2”															
Gyári érték:„Partió 2”															
„Parancs kimen2”															

[000]-> [202]-> [003] Partió 2 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”															
„Command O/P 3”															
Gyári érték:„Partió 2”															
„Parancs kimen3”															

[000]-> [202]-> [004] Partió 2 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 2”															
„Command O/P 4”															
Gyári érték:„Partió 2”															
„Parancs kimen4”															

[000]-> [203] Partió 3 kimeneti parancs

[000]-> [203]-> [001] Partió 3 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”															
„Command O/P 1”															
Gyári érték:„Partió 3”															
„Parancs kimen1”															

[000]-> [203]-> [002] Partió 3 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”															
„Command O/P 2”															
Gyári érték:„Partió 3”															
„Parancs kimen2”															

[000]-> [203]-> [003] Partió 3 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”															
„Command O/P 3”															
Gyári érték:„Partió 3”															
„Parancs kimen3”															

[000]-> [203]-> [004] Partió 3 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 3”															
„Command O/P 4”															
Gyári érték:„Partió 3”															
„Parancs kimen4”															

[000]-> [204] Partió 4 kimeneti parancs

[000]-> [204]-> [001] Partió 4 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”															
„Command O/P 1”															
Gyári érték:„Partió 4”															
„Parancs kimen1”															

[000]-> [204]-> [002] Partió 4 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”															
„Command O/P 2”															
Gyári érték:„Partió 4”															
„Parancs kimen2”															

[000]-> [204]-> [003] Partió 4 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”															
„Command O/P 3”															
Gyári érték:„Partió 4”															
„Parancs kimen3”															

[000]-> [204]-> [004] Partió 4 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 4”															
„Command O/P 4”															
Gyári érték:„Partió 4”															
„Parancs kimen4”															

[000]-> [205] Partió 5 kimeneti parancs

[000]-> [205]-> [001] Partió 5 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”															
„Command O/P 1”															
Gyári érték:„Partió 5”															
„Parancs kimen1”															

[000]-> [205]-> [002] Partió 5 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”															
„Command O/P 2”															
Gyári érték:„Partió 5”															
„Parancs kimen2”															

[000]-> [205]-> [003] Partió 5 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”															
„Command O/P 3”															
Gyári érték:„Partió 5”															
„Parancs kimen3”															

[000]-> [205]-> [004] Partió 5 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 5”															
„Command O/P 4”															
Gyári érték:„Partió 5”															
„Parancs kimen4”															

[000]-> [206] Partió 6 kimeneti parancs

[000]-> [206]-> [001] Partió 6 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”															
„Command O/P 1”															
Gyári érték:„Partió 6”															
„Parancs kimen1”															

[000]-> [206]-> [002] Partió 6 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”															
„Command O/P 2”															
Gyári érték:„Partió 6”															
„Parancs kimen2”															

[000]> [206]> [003] Partíció 6 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 6”
 „Parancs kimen3”

[000]> [206]> [004] Partíció 6 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 6”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 6”
 „Parancs kimen4”

[000]> [207] Partíció 7 kimeneti parancs

[000]> [207]> [001] Partíció 7 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen1”

[000]> [207]> [002] Partíció 7 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen2”

[000]> [207]> [003] Partíció 7 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen3”

[000]> [207]> [004] Partíció 7 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 7”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 7”
 „Parancs kimen4”

[000]> [208] Partíció 8 kimeneti parancs

[000]> [208]> [001] Partíció 8 Kimeneti parancs #1 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 1”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen1”

[000]> [208]> [002] Partíció 8 Kimeneti parancs #2 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 2”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen2”

[000]> [208]> [003] Partíció 8 Kimeneti parancs #3 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 3”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen3”

[000]> [208]> [004] Partíció 8 Kimeneti parancs #4 (2x14 karakter)

Gyári érték:„Partition 8”
 „Command O/P 4”
 Gyári érték:„Partíció 8”
 „Parancs kimen4”

[000]> [601] Napirend 1 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 1”
 Gyári érték:„Napirend 1”

[000]> [602] Napirend 2 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 2”
 Gyári érték:„Napirend 2”

[000]> [603] Napirend 3 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 3”
 Gyári érték:„Napirend 3”

[000]> [604] Napirend 4 címke (16 karakter)

Gyári érték:„Schedule 4”
 Gyári érték:„Napirend 4”

[000]> [801] Billentyűzet címkék**[000]> [801]> [001] Billentyűzet 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Keypad 1"

Gyári érték:,Kezelő 1"

[000]> [801]> [002] Billentyűzet 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 2"

Gyári érték:,Kezelő 2"

[000]> [801]> [003] Billentyűzet 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 3"

Gyári érték:,Kezelő 3"

[000]> [801]> [004] Billentyűzet 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 4"

Gyári érték:,Kezelő 4"

[000]> [801]> [005] Billentyűzet 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 5"

Gyári érték:,Kezelő 5"

[000]> [801]> [006] Billentyűzet 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 6"

Gyári érték:,Kezelő 6"

[000]> [801]> [007] Billentyűzet 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 7"

Gyári érték:,Kezelő 7"

[000]> [801]> [008] Billentyűzet 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 8"

Gyári érték:,Kezelő 8"

[000]> [801]> [009] Billentyűzet 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 9"

Gyári érték:,Kezelő 9"

[000]> [801]> [010] Billentyűzet 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 10"

Gyári érték:,Kezelő 10"

[000]> [801]> [011] Billentyűzet 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 11"

Gyári érték:,Kezelő 11"

[000]> [801]> [012] Billentyűzet 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 12"

Gyári érték:,Kezelő 12"

[000]> [801]> [013] Billentyűzet 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 13"

Gyári érték:,Kezelő 13"

[000]> [801]> [014] Billentyűzet 14 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 14"

Gyári érték:,Kezelő 14"

[000]> [801]> [015] Billentyűzet 15 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 15"

Gyári érték:,Kezelő 15"

[000]> [801]> [016] Billentyűzet 16 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Keypad 16"

Gyári érték:,Kezelő 16"

[000]> [802] HSM2108 Zónabővítő címkék**[000]> [802]> [001] Zónabővítő 1 címke (14 karakter)**

Gyári érték:,Zone Exp. 1"

Gyári érték:,Zónabővítő1"

[000]> [802]> [002] Zónabővítő 2 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 2"

Gyári érték:,Zónabővítő2"

[000]> [802]> [003] Zónabővítő 3 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 3"

Gyári érték:,Zónabővítő3"

[000]> [802]> [004] Zónabővítő 4 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 4"

Gyári érték:,Zónabővítő4"

[000]> [802]> [005] Zónabővítő 5 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 5"

Gyári érték:,Zónabővítő5"

[000]> [802]> [006] Zónabővítő 6 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 6"

Gyári érték:,Zónabővítő6"

[000]> [802]> [007] Zónabővítő 7 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 7"

Gyári érték:,Zónabővítő7"

[000]> [802]> [008] Zónabővítő 8 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 8"

Gyári érték:,Zónabővítő8"

[000]> [802]> [009] Zónabővítő 9 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 9"

Gyári érték:,Zónabővítő9"

[000]> [802]> [010] Zónabővítő 10 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 10"

Gyári érték:,Zónabővítő10"

[000]> [802]> [011] Zónabővítő 11 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 11"

Gyári érték:,Zónabővítő11"

[000]> [802]> [012] Zónabővítő 12 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 12"

Gyári érték:,Zónabővítő12"

[000]> [802]> [013] Zónabővítő 13 címke (14 karakter)

Gyári érték:,Zone Exp. 13"

Gyári érték:,Zónabővítő13"

[000]> [804]> [012] Zónabővítő 12 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Zone Exp. 12”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Zónabővítő12”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [804]> [013] Zónabővítő 13 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Zone Exp. 13”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Zónabővítő13”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [804]> [014] Zónabővítő 14 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Zone Exp. 14”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Zónabővítő14”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [804]> [015] Zónabővítő 15 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Zone Exp. 15”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Zónabővítő15”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [806] HSM2HOSTx címke (14 karakter)	
Gyári érték:„PowerG Host”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„PowerG Host”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [808] HSM2955 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Audio module”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Audio modul”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [809] HSM2300 címkék	
[000]> [809]> [001] HSM2300 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Power Supply 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Tápegység 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [809]> [002] HSM2300 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Power Supply 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Tápegység 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [809]> [003] HSM2300 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Power Supply 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Tápegység 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [809]> [004] HSM2300 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Power Supply 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Tápegység 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [810] HSM2204 címkék	
[000]> [810]> [001] HSM2204 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„4 O/P Exp. 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„4 Kim.böv. 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [810]> [002] HSM2204 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„4 O/P Exp. 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„4 Kim.böv. 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [810]> [003] HSM2204 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„4 O/P Exp. 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„4 Kim.böv. 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [810]> [004] HSM2204 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„4 O/P Exp. 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„4 Kim.böv. 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [811] HSM3350 címkék	
[000]> [811]> [001] HSM3350 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [811]> [002] HSM3350 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [811]> [003] HSM3350 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [811]> [004] HSM3350 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [812] HSM3204CX címkék	
[000]> [812]> [001] HSM3204CX 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [812]> [002] HSM3204CX 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [812]> [003] HSM3204CX 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [812]> [004] HSM3204CX 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték: „ 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték: „ 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [815] Alternatív kommunikátor címke(14 karakter)	
Gyári érték:„Alternate Comm”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Alt. Komm”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [820] Hangjelző címkék	
[000]> [820]> [001] Hangjelző 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Siren 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Sziréna 1”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [820]> [002] Hangjelző 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Siren 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Sziréna 2”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [820]> [003] Hangjelző 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Siren 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Sziréna 3”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [820]> [004] Hangjelző 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Siren 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Sziréna 4”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
[000]> [820]> [005] Hangjelző 5 címke (14 karakter)	
Gyári érték:„Siren 5”	[][][][][][][][][][][][][][][][]
Gyári érték:„Sziréna 5”	[][][][][][][][][][][][][][][][]

[000]> [820]> [006] Hangjelző 6 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 6"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 6"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [007] Hangjelző 7 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 7"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 7"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [008] Hangjelző 8 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 8"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 8"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [009] Hangjelző 9 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 9"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 9"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [010] Hangjelző 10 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 10"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 10"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [011] Hangjelző 11 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 11"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 11"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [012] Hangjelző 12 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 12"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 12"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [013] Hangjelző 13 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 13"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 13"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [014] Hangjelző 14 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 14"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 14"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [015] Hangjelző 15 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 15"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 15"	<input type="text"/>
[000]> [820]> [016] Hangjelző 16 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Siren 16"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Sziréna 16"	<input type="text"/>
[000]> [821] Repeater címkék	
[000]> [821]> [001] Repeater 1 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 1"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 1"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [002] Repeater 2 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 2"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 2"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [003] Repeater 3 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 3"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 3"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [004] Repeater 4 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 4"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 4"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [005] Repeater 5 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 5"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 5"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [006] Repeater 6 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 6"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 6"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [007] Repeater 7 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 7"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 7"	<input type="text"/>
[000]> [821]> [008] Repeater 8 címke (14 karakter)	
Gyári érték:,Repeater 8"	<input type="text"/>
Gyári érték:,Repeater 8"	<input type="text"/>
[000]> [999] Címkék gyári alapra állítása	
Ismét adja meg a [Telepítői kód][999]-et.	

2. fejezet - Zóna programozás

[001] Zóna típusok

000 A zóna nincs használva
 001 1. késleltetett
 002 2. késleltetett
 003 Azonnali
 004 Követő
 005 Követő Otthonmaradó/Távozó
 006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó
 007 Késleltetett 24 órás Tűz
 008 Normál 24 órás Tűz
 009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó
 010 Követő késleltetett
 011 Nappali
 012 Éjszakai
 016 Utolsó ajtó

017 24 órás Behatolás
 018 24 órás sziréna / csipogó
 023 24 órás Felügyelt
 024 24 órás Felügyelt csipogó
 025 Auto ellenőrzött tűz
 027 Tűz felügyeleti
 040 24 órás Gáz
 041 24 órás CO (vezetékes)
 042 24 órás Támadás (holdup)
 043 24 órás Támadás (Pánik)
 045 24 órás Hő
 046 24 órás Orvosi
 047 24 órás Segélykérő
 048 24 órás Sprinkler

049 24 órás Vízőmlés
 051 24 órás Kapcsolt szabatázs
 052 24 órás nem riasztó
 056 24 órás magas hőmérséklet
 057 24 órás alacsony hőmérséklet
 060 24 órás Szabatázs
 061 24 órás anti-maszk
 066 Impulzusos kulcsos kapcsoló
 067 Kétállású kulcsos kapcsoló
 068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló
 069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló
 071 Ajtócsengő
 072 Élesítési zóna

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [001]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [201]-[208]-ös szekcióban.

[001]-[128] Zóna 1..128 típusa

Gyári érték: 000

HS3032/HS3128	HS3128	HS3128	HS3128
Zóna 001 [][][]	Zóna 033 [][][]	Zóna 065 [][][]	Zóna 097 [][][]
Zóna 002 [][][]	Zóna 034 [][][]	Zóna 066 [][][]	Zóna 098 [][][]
Zóna 003 [][][]	Zóna 035 [][][]	Zóna 067 [][][]	Zóna 099 [][][]
Zóna 004 [][][]	Zóna 036 [][][]	Zóna 068 [][][]	Zóna 100 [][][]
Zóna 005 [][][]	Zóna 037 [][][]	Zóna 069 [][][]	Zóna 101 [][][]
Zóna 006 [][][]	Zóna 038 [][][]	Zóna 070 [][][]	Zóna 102 [][][]
Zóna 007 [][][]	Zóna 039 [][][]	Zóna 071 [][][]	Zóna 103 [][][]
Zóna 008 [][][]	Zóna 040 [][][]	Zóna 072 [][][]	Zóna 104 [][][]
Zóna 009 [][][]	Zóna 041 [][][]	Zóna 073 [][][]	Zóna 105 [][][]
Zóna 010 [][][]	Zóna 042 [][][]	Zóna 074 [][][]	Zóna 106 [][][]
Zóna 011 [][][]	Zóna 043 [][][]	Zóna 075 [][][]	Zóna 107 [][][]
Zóna 012 [][][]	Zóna 044 [][][]	Zóna 076 [][][]	Zóna 108 [][][]
Zóna 013 [][][]	Zóna 045 [][][]	Zóna 077 [][][]	Zóna 109 [][][]
Zóna 014 [][][]	Zóna 046 [][][]	Zóna 078 [][][]	Zóna 110 [][][]
Zóna 015 [][][]	Zóna 047 [][][]	Zóna 079 [][][]	Zóna 111 [][][]
Zóna 016 [][][]	Zóna 048 [][][]	Zóna 080 [][][]	Zóna 112 [][][]
HS3032/HS3128	HS3128	HS3128	HS3128
Zóna 017 [][][]	Zóna 049 [][][]	Zóna 081 [][][]	Zóna 113 [][][]
Zóna 018 [][][]	Zóna 050 [][][]	Zóna 082 [][][]	Zóna 114 [][][]
Zóna 019 [][][]	Zóna 051 [][][]	Zóna 083 [][][]	Zóna 115 [][][]
Zóna 020 [][][]	Zóna 052 [][][]	Zóna 084 [][][]	Zóna 116 [][][]
Zóna 021 [][][]	Zóna 053 [][][]	Zóna 085 [][][]	Zóna 117 [][][]
Zóna 022 [][][]	Zóna 054 [][][]	Zóna 086 [][][]	Zóna 118 [][][]
Zóna 023 [][][]	Zóna 055 [][][]	Zóna 087 [][][]	Zóna 119 [][][]
Zóna 024 [][][]	Zóna 056 [][][]	Zóna 088 [][][]	Zóna 120 [][][]
Zóna 025 [][][]	Zóna 057 [][][]	Zóna 089 [][][]	Zóna 121 [][][]
Zóna 026 [][][]	Zóna 058 [][][]	Zóna 090 [][][]	Zóna 122 [][][]
Zóna 027 [][][]	Zóna 059 [][][]	Zóna 091 [][][]	Zóna 123 [][][]
Zóna 028 [][][]	Zóna 060 [][][]	Zóna 092 [][][]	Zóna 124 [][][]
Zóna 029 [][][]	Zóna 061 [][][]	Zóna 093 [][][]	Zóna 125 [][][]
Zóna 030 [][][]	Zóna 062 [][][]	Zóna 094 [][][]	Zóna 126 [][][]
Zóna 031 [][][]	Zóna 063 [][][]	Zóna 095 [][][]	Zóna 127 [][][]
Zóna 032 [][][]	Zóna 064 [][][]	Zóna 096 [][][]	Zóna 128 [][][]

[002] Zóna attribútumok:

[002]-> [001]-[128] Zóna 1..128 attribútuma

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Attribútum:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I: Hangos H: Csendes	I: Folyamatos H: Szaggatott	I: Ajtócsengő H: Nem	I: Kiküldhető H: Nem	I: Kényszerített H: Nem	I: Riasztás számláló H: Nem	I: Átviteli késleltetés H: Nem	I: Betörés ellenőrzés H: Nem	I: NC lezárás H: Nem	I: EOL lezárás H: Nem	I: DEOL lezárás H: Nem	I: Gyors hurok idő H: Normál	I: 2 irányú audió inci. H: Nem	I: Támadás ellenőrz. H: Nem	I: TEOL lezárás H: Nem
Zóna típus															
000 A zóna nincs használva	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
001 1. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
002 2. késleltetett	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
003 Azonnali	I	I	I	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
004 Követő	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
005 Követő Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
006 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
007 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
008 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
009 Azonnali Otthonmaradó/Távozó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
010 Követő késleltetett	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
011 Nappali	I	I	H	I	I	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H
012 Éjszakai	I	I	I	I	I	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H
016 Utolsó ajtó	I	I	H	I	I	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
017 24 órás behatolás	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
018 24 órás sziréna / csipogó	I	I	H	I	H	I	I	I	H	H	H	H	H	H	H
023 24 órás Felügyelt	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
024 24 órás Felügyelt csipogó	H	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
025 Auto ellenőrzött tűz	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
027 Tűz felügyeleti	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
040 24 órás Gáz	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
041 24 órás CO (vezetékes)	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
042 24 órás Támadás (holdup)	H	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	I	H
043 24 órás Támadás (Pánik)	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
045 24 órás Hő	I	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H
046 24 órás Orvosi	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
047 24 órás Segélykérő	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
048 24 órás Sprinkler	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
049 24 órás Vízőmlés	I	H	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
051 24 órás Kapcsolt szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
052 24 órás nem riasztó	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
056 24 órás magas hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
057 24 órás alacsony hőmérséklet	I	I	H	I	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
060 24 órás Szabotázs	I	I	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H
061 24 órás anti-maszk	H	H	H	I	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
066 Impulzusos kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
067 Kétállású kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
068 Imp. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
069 Kétáll. hatást. kulcsos kapcsoló	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
071 Ajtócsengő	H	H	I	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
072 Élesítési zóna	H	H	H	H	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HS3032/HS3128:																
[002]-> [001]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [002]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [003]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [004]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [005]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [006]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [007]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [008]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [009]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [010]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [011]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [012]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [013]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [014]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [015]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [016]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [017]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [018]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [019]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [020]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [021]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [022]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [023]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [024]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [025]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [026]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [027]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [028]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [029]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [030]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [031]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[002]-> [032]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. fejezet - Lezáró ellenállások

[004] Lezáró ellenállások

[004]> [001] Egy lezáró ellenállásos mód - EOL

Riasztás:

Gyári érték: 5.6 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..28 kOhm Érvényes beírás 005-280

[004]> [002] Két lezáró ellenállásos mód - DEOL

Riasztás:

Gyári érték: 5.6 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..15 kOhm Érvényes beírás 005-150

Szabotázs:

Gyári érték: 5.6 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..15 kOhm Érvényes beírás 005-150

[004]> [003] Három lezáró ellenállásos mód - TEOL

Riasztás:

Gyári érték: 5.6 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..7.5 kOhm Érvényes beírás 005-075

Szabotázs:

Gyári érték: 5.6 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..7.5 kOhm Érvényes beírás 005-075

Hiba/Maszok:

Gyári érték: 10 kOhm [] [] [] [] Értéke:0.5 kOhm..15 kOhm Érvényes beírás 005-150

4. fejezet - Rendszer idők

[005] Rendszer idők

[005]> [000] Rendszer idők

Sziréna idő percben (összes partícióra)

Gyári érték: 004 [] [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték: 000 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Betörés ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 másodperc/perc

Támadás ellenőrzési időzítő

Gyári érték: 008 [] [] [] [] Érvényes beírás 000-255 óra

Zóna hurokidő

Gyári érték: 025 [] [] [] [] Érvényes beírás 003-255 (X10 ms, gyári 250 ms)

Óra állítás

Gyári érték: 060 [] [] [] [] Érvényes érték: 000-120 másodperc

[005]> [001]..[008] Partíció 1..8 idők

HS3032/HS328:

[005]> [001] Partíció 1 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 3 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

HS3128:

[005]> [005] Partíció 5 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [003] Partíció 7 idők másodpercben

Gyári érték

030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés (001-255)

045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés (001-255)

120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés (001-255)

010 [] [] [] [] Végleges késleltetés (001-010)

[005]> [900] Bell sziréna kimenet késleltetés partícióhoz rendelése

Bell késleltetés

Partíció

1

2

3

4

5

6

7

8

[BE]

[BE]

[BE]

[BE]

[BE]

[BE]

[BE]

[BE]

[005]> [901]/ [902] Nyári/Téli időszámítás átállás

[005]> [901] Nyári időszámítás átállás (előreállítás)

Gyári Beállított

003 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

00 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Növelés

[005]> [902] Téli időszámítás átállás (visszaállítás)

Gyári Beállított

010 [] [] [] [] Hónap

005 [] [] [] [] Hét

000 [] [] [] [] Nap

003 [] [] [] [] Óra

001 [] [] [] [] Csökkentés

5. fejezet - Hozzáférési kódok

[006] Hozzáférési kódok

[006]> [001] Telepítői kód

Gyári érték: 5555(5555)

[] [] [] [] [] [] [] []

[006]> [002] Mesterkód Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték: 1234(5678)

[] [] [] [] [] [] [] []

Megjegyzés: Az EN változatú verziók a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre:

[989][Telepítői kód][989].

[006]> [003] Szerviz kód

Gyári érték: AAAA(0000)

[] [] [] [] [] [] [] []

[006]> [004] Ór kód

Gyári érték: AAAA(0000)

[] [] [] [] [] [] [] []

[006]> [005] Kód verzió

Gyári érték: 000

[] [] [] (000-255)

6.fejezet - PGM kimenetek programozása

[007] PGM partícióhoz rendelés

[007]-> [000] Bell sziréna kimenet partícióhoz rendelése

Partíció:	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM000	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]

[007]-> [001]..[324] PGM kimenetek partícióhoz rendelése

Partíció:	1	2	3	4	5	6	7	8
HS3032/HS3128 panelen:	PGM001 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM002 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 panelen:	PGM003 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM004 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3032/HS3128 HSM2204#1:	PGM005 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM006 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM007 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM008 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2204#2:	PGM009 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM010 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM011 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM012 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2204#3:	PGM013 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM014 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM015 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM016 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2204#4:	PGM017 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM018 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM019 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM020 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PGM021..PGM036 NEM HASZNÁLT								
HS3032/HS3128 HSM2208#1:	PGM037 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM038 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM039 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM040 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM041 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM042 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM043 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM044 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3032/HS3128 HSM2208#2:	PGM045 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM046 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM047 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM048 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM049 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM050 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM051 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM052 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3032/HS3128 HSM2208#3:	PGM053 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM054 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM055 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM056 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM057 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM058 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM059 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3032/HS3128 HSM2208#4:	PGM060 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM061 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM062 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM063 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM064 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM065 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM066 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM067 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM068 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#5:	PGM069 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM070 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM071 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM072 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM073 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM074 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM075 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM076 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#6:	PGM077 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM078 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM079 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM080 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM081 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM082 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM083 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM084 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2204#7:	PGM085 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM086 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM087 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM088 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM089 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM090 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM091 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM092 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#8:	PGM093 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM094 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM095 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM096 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM097 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM098 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM099 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#9:	PGM100 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM101 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM102 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM103 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM104 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM105 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM106 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM107 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM108 [BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Partíció:	1	2	3	4	5	6	7	8
HS3128 HSM2208#10:	PGM109	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM110	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM111	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM112	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM113	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM114	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM115	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#11:	PGM116	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM117	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM118	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM119	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM120	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM121	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM122	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#12:	PGM123	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM124	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM125	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM126	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM127	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM128	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM129	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#13:	PGM130	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM131	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM132	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM133	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM134	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM135	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM136	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#14:	PGM137	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM138	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM139	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM140	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM141	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM142	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM143	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#15:	PGM144	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM145	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM146	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM147	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM148	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM149	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM150	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM2208#16:	PGM151	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM152	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM153	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM154	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM155	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM156	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM157	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PGM165..PGM292 NEM HASZNÁLT HS3032/HS3128 HSM3204CX#1:	PGM158	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM159	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM160	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM161	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM162	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM163	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM164	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3032/HS3128 HSM3204CX#2:	PGM293	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM294	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM295	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX #3:	PGM296	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM297	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM298	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX #4:	PGM299	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM300	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM301	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX#5:	PGM302	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM303	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM304	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX#6:	PGM305	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM306	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM307	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX#7:	PGM308	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM309	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM310	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HS3128 HSM3204CX #8:	PGM311	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM312	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM313	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM314	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM315	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM316	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM317	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM318	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM319	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM320	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM321	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM322	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM323	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	PGM324	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[008] PGM időzítés

[008]-> [000] PGM időzítés perc vagy másodperc

Opció	Gyári/Allapot	BE	KI	
1	KI [] [] []	Perc	Másodperc	

[008]-> [001]..[324] PGM kimenetek időzítése

Gyári érték: 005 Érvényes beírás 001-255 perc

HS3032/HS3128 panelen:	PGM 001	[] [] []	PGM 002	[] [] []				
HS3128 panelen:	PGM 003	[] [] []	PGM 004	[] [] []				
HS3032/HS3128 HSM2204#1:	PGM 005	[] [] []	PGM 006	[] [] []	PGM 007	[] [] []	PGM 008	[] [] []
HS3128 HSM2204#2:	PGM 009	[] [] []	PGM 010	[] [] []	PGM 011	[] [] []	PGM 012	[] [] []
HS3128 HSM2204#3:	PGM 013	[] [] []	PGM 014	[] [] []	PGM 015	[] [] []	PGM 016	[] [] []
HS3128 HSM2204#4:	PGM 017	[] [] []	PGM 018	[] [] []	PGM 019	[] [] []	PGM 020	[] [] []
PGM021..PGM036 NEM HASZNÁLT								
HS3032/HS3128 HSM2208#1:	PGM 037	[] [] []	PGM 038	[] [] []	PGM 039	[] [] []	PGM 040	[] [] []
	PGM 041	[] [] []	PGM 042	[] [] []	PGM 043	[] [] []	PGM 044	[] [] []
HS3032/HS3128 HSM2208#2:	PGM 045	[] [] []	PGM 046	[] [] []	PGM 047	[] [] []	PGM 048	[] [] []
	PGM 049	[] [] []	PGM 050	[] [] []	PGM 051	[] [] []	PGM 052	[] [] []
HS3032/HS3128 HSM2204#3:	PGM 053	[] [] []	PGM 054	[] [] []	PGM 055	[] [] []	PGM 056	[] [] []
	PGM 057	[] [] []	PGM 058	[] [] []	PGM 059	[] [] []	PGM 060	[] [] []
HS3032/HS3128 HSM2204#4:	PGM 061	[] [] []	PGM 062	[] [] []	PGM 063	[] [] []	PGM 064	[] [] []
	PGM 065	[] [] []	PGM 066	[] [] []	PGM 067	[] [] []	PGM 068	[] [] []
HS3128 HSM2204#5:	PGM 069	[] [] []	PGM 070	[] [] []	PGM 071	[] [] []	PGM 072	[] [] []
	PGM 073	[] [] []	PGM 074	[] [] []	PGM 075	[] [] []	PGM 076	[] [] []
HS3128 HSM2204#6:	PGM 077	[] [] []	PGM 078	[] [] []	PGM 079	[] [] []	PGM 080	[] [] []
	PGM 081	[] [] []	PGM 082	[] [] []	PGM 083	[] [] []	PGM 084	[] [] []
HS3128 HSM2204#7:	PGM 085	[] [] []	PGM 086	[] [] []	PGM 087	[] [] []	PGM 088	[] [] []
	PGM 089	[] [] []	PGM 090	[] [] []	PGM 091	[] [] []	PGM 092	[] [] []
HS3128 HSM2204#8:	PGM 093	[] [] []	PGM 094	[] [] []	PGM 095	[] [] []	PGM 096	[] [] []
	PGM 097	[] [] []	PGM 098	[] [] []	PGM 099	[] [] []	PGM 100	[] [] []
HS3128 HSM2204#9:	PGM 101	[] [] []	PGM 102	[] [] []	PGM 103	[] [] []	PGM 104	[] [] []
	PGM 105	[] [] []	PGM 106	[] [] []	PGM 107	[] [] []	PGM 108	[] [] []
HS3128 HSM2204#10:	PGM 109	[] [] []	PGM 110	[] [] []	PGM 111	[] [] []	PGM 112	[] [] []
	PGM 113	[] [] []	PGM 114	[] [] []	PGM 115	[] [] []	PGM 116	[] [] []
HS3128 HSM2204#11:	PGM 117	[] [] []	PGM 118	[] [] []	PGM 119	[] [] []	PGM 120	[] [] []
	PGM 121	[] [] []	PGM 122	[] [] []	PGM 123	[] [] []	PGM 124	[] [] []
HS3128 HSM2204#12:	PGM 125	[] [] []	PGM 126	[] [] []	PGM 127	[] [] []	PGM 128	[] [] []
	PGM 129	[] [] []	PGM 130	[] [] []	PGM 131	[] [] []	PGM 132	[] [] []
HS3128 HSM2204#12:	PGM 133	[] [] []	PGM 134	[] [] []	PGM 135	[] [] []	PGM 136	[] [] []
	PGM 137	[] [] []	PGM 138	[] [] []	PGM 139	[] [] []	PGM 140	[] [] []
HS3128 HSM2204#14:	PGM 141	[] [] []	PGM 142	[] [] []	PGM 143	[] [] []	PGM 144	[] [] []
	PGM 145	[] [] []	PGM 146	[] [] []	PGM 147	[] [] []	PGM 148	[] [] []
HS3128 HSM2204#15:	PGM 149	[] [] []	PGM 150	[] [] []	PGM 151	[] [] []	PGM 152	[] [] []
	PGM 153	[] [] []	PGM 154	[] [] []	PGM 155	[] [] []	PGM 156	[] [] []
HS3128 HSM2204#16:	PGM 157	[] [] []	PGM 158	[] [] []	PGM 159	[] [] []	PGM 160	[] [] []
	PGM 161	[] [] []	PGM 162	[] [] []	PGM 163	[] [] []	PGM 164	[] [] []
PGM165..PGM292 NEM HASZNÁLT								
HS3032/HS3128 HSM3204CX#1:	PGM 293	[] [] []	PGM 294	[] [] []	PGM 295	[] [] []	PGM 296	[] [] []
HS3032/HS3128 HSM3204CX #2:	PGM 297	[] [] []	PGM 298	[] [] []	PGM 299	[] [] []	PGM 300	[] [] []
HS3128 HSM3204CX #3:	PGM 301	[] [] []	PGM 302	[] [] []	PGM 303	[] [] []	PGM 304	[] [] []
HS3128 HSM3204CX #4:	PGM 305	[] [] []	PGM 306	[] [] []	PGM 307	[] [] []	PGM 308	[] [] []
HS3128 HSM3204CX#5:	PGM 309	[] [] []	PGM 310	[] [] []	PGM 311	[] [] []	PGM 312	[] [] []
HS3128 HSM3204CX #6:	PGM 313	[] [] []	PGM 314	[] [] []	PGM 315	[] [] []	PGM 316	[] [] []
HS3128 HSM3204CX #7:	PGM 317	[] [] []	PGM 318	[] [] []	PGM 319	[] [] []	PGM 320	[] [] []
HS3128 HSM3204CX #8:	PGM 321	[] [] []	PGM 322	[] [] []	PGM 323	[] [] []	PGM 324	[] [] []

[009] PGM típusok

[009]- [001]-[324] PGM típusok

- 100 Nem használt
- 101 Betörés és Tűz sziréna
- 102 Késleltetett betörés és tűz
- 103 Érzékelő újraindítás [*][7][2]
- 104 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)
- 107 Kültéri sziréna
- 109 Kisegítő impulzus
- 111 Billentyűzet hangjelzőjét követő
- 114 Élesítésre kész/Üzemkész
- 115 Élesített állapot
- 116 Távozó élesítés
- 117 Otthonmaradó élesítés
- 120 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül
- 121 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])
- 122 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])
- 123 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])
- 124 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])

Gyári érték: PGM 1: 121 PGM 2: 156
HS3032/HS3128 panelen:

PGM 001	[] [] [] []
HS3128 panelen:	
PGM 003	[] [] [] []
HS3032/HS3128 HSM2204#1:	
PGM 005	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#2:	
PGM 009	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#3:	
PGM 013	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#4:	
PGM 017	[] [] [] []
PGM021..PGM036 NEM HASZNÁLT	
HS3032/HS3128 HSM2208#1:	
PGM 037	[] [] [] []
PGM 041	[] [] [] []
HS3032/HS3128 HSM2208#2:	
PGM 045	[] [] [] []
PGM 049	[] [] [] []
HS3032/HS3128 HSM2204#3:	
PGM 053	[] [] [] []
PGM 057	[] [] [] []
HS3032/HS3128 HSM2204#4:	
PGM 061	[] [] [] []
PGM 065	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#5:	
PGM 069	[] [] [] []
PGM 073	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#6:	
PGM 077	[] [] [] []
PGM 081	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#7:	
PGM 085	[] [] [] []
PGM 089	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#8:	
PGM 093	[] [] [] []
PGM 097	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#9:	
PGM 101	[] [] [] []
PGM 105	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#10:	
PGM 109	[] [] [] []
PGM 113	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#11:	
PGM 117	[] [] [] []
PGM 121	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#12:	
PGM 125	[] [] [] []
PGM 129	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#12:	
PGM 133	[] [] [] []
PGM 137	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#14:	
PGM 141	[] [] [] []
PGM 145	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#15:	
PGM 149	[] [] [] []
PGM 153	[] [] [] []
HS3128 HSM2204#16:	
PGM 157	[] [] [] []
PGM 161	[] [] [] []
PGM165..PGM292 NEM HASZNÁLT	
HS3032/HS3128 HSM3204CX#1:	
PGM 293	[] [] [] []
HS3032/HS3128 HSM3204CX #2:	
PGM 297	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX #3:	
PGM 301	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX #4:	
PGM 305	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX#5:	
PGM 309	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX #6:	
PGM 313	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX #7:	
PGM 317	[] [] [] []
HS3128 HSM3204CX #8:	
PGM 321	[] [] [] []

- 129 Partíció állapot riasztási memória
- 132 Támadás (Holdup)
- 134 24 órás csendes bemenet (PGM2)
- 135 24 órás hangos bemenet (PGM2)
- 146 TLM és riasztás
- 147 Kisoff
- 148 Indító föld impulzus
- 149 Alternatív kommunikátor
- 155 Rendszer hiba
- 156 Rendszer esemény
- 157 Rendszer szabotázs
- 161 DC hiba
- 165 Proximity tag használat
- 166 Partíció Proximity tag használat
- 175 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés
- 176 Távoli működtetés (DLS)
- 184 Nyitás riasztás után

PGM 3 ..324: 101

PGM 002	[] [] [] []				
PGM 004	[] [] [] []				
PGM 006	[] [] [] []	PGM 007	[] [] [] []	PGM 008	[] [] [] []
PGM 010	[] [] [] []	PGM 011	[] [] [] []	PGM 012	[] [] [] []
PGM 014	[] [] [] []	PGM 015	[] [] [] []	PGM 016	[] [] [] []
PGM 018	[] [] [] []	PGM 019	[] [] [] []	PGM 020	[] [] [] []
PGM 038	[] [] [] []	PGM 039	[] [] [] []	PGM 040	[] [] [] []
PGM 042	[] [] [] []	PGM 043	[] [] [] []	PGM 044	[] [] [] []
PGM 046	[] [] [] []	PGM 047	[] [] [] []	PGM 048	[] [] [] []
PGM 050	[] [] [] []	PGM 051	[] [] [] []	PGM 052	[] [] [] []
PGM 054	[] [] [] []	PGM 055	[] [] [] []	PGM 056	[] [] [] []
PGM 058	[] [] [] []	PGM 059	[] [] [] []	PGM 060	[] [] [] []
PGM 062	[] [] [] []	PGM 063	[] [] [] []	PGM 064	[] [] [] []
PGM 066	[] [] [] []	PGM 067	[] [] [] []	PGM 068	[] [] [] []
PGM 070	[] [] [] []	PGM 071	[] [] [] []	PGM 072	[] [] [] []
PGM 074	[] [] [] []	PGM 075	[] [] [] []	PGM 076	[] [] [] []
PGM 078	[] [] [] []	PGM 079	[] [] [] []	PGM 080	[] [] [] []
PGM 082	[] [] [] []	PGM 083	[] [] [] []	PGM 084	[] [] [] []
PGM 086	[] [] [] []	PGM 087	[] [] [] []	PGM 088	[] [] [] []
PGM 090	[] [] [] []	PGM 091	[] [] [] []	PGM 092	[] [] [] []
PGM 094	[] [] [] []	PGM 095	[] [] [] []	PGM 096	[] [] [] []
PGM 098	[] [] [] []	PGM 099	[] [] [] []	PGM 100	[] [] [] []
PGM 102	[] [] [] []	PGM 103	[] [] [] []	PGM 104	[] [] [] []
PGM 106	[] [] [] []	PGM 107	[] [] [] []	PGM 108	[] [] [] []
PGM 110	[] [] [] []	PGM 111	[] [] [] []	PGM 112	[] [] [] []
PGM 114	[] [] [] []	PGM 115	[] [] [] []	PGM 116	[] [] [] []
PGM 118	[] [] [] []	PGM 119	[] [] [] []	PGM 120	[] [] [] []
PGM 122	[] [] [] []	PGM 123	[] [] [] []	PGM 124	[] [] [] []
PGM 126	[] [] [] []	PGM 127	[] [] [] []	PGM 128	[] [] [] []
PGM 130	[] [] [] []	PGM 131	[] [] [] []	PGM 132	[] [] [] []
PGM 134	[] [] [] []	PGM 135	[] [] [] []	PGM 136	[] [] [] []
PGM 138	[] [] [] []	PGM 139	[] [] [] []	PGM 140	[] [] [] []
PGM 142	[] [] [] []	PGM 143	[] [] [] []	PGM 144	[] [] [] []
PGM 146	[] [] [] []	PGM 147	[] [] [] []	PGM 148	[] [] [] []
PGM 150	[] [] [] []	PGM 151	[] [] [] []	PGM 152	[] [] [] []
PGM 154	[] [] [] []	PGM 155	[] [] [] []	PGM 156	[] [] [] []
PGM 158	[] [] [] []	PGM 159	[] [] [] []	PGM 160	[] [] [] []
PGM 162	[] [] [] []	PGM 163	[] [] [] []	PGM 164	[] [] [] []
PGM 294	[] [] [] []	PGM 295	[] [] [] []	PGM 296	[] [] [] []
PGM 298	[] [] [] []	PGM 299	[] [] [] []	PGM 300	[] [] [] []
PGM 302	[] [] [] []	PGM 303	[] [] [] []	PGM 304	[] [] [] []
PGM 306	[] [] [] []	PGM 307	[] [] [] []	PGM 308	[] [] [] []
PGM 310	[] [] [] []	PGM 311	[] [] [] []	PGM 312	[] [] [] []
PGM 314	[] [] [] []	PGM 315	[] [] [] []	PGM 316	[] [] [] []
PGM 318	[] [] [] []	PGM 319	[] [] [] []	PGM 320	[] [] [] []
PGM 322	[] [] [] []	PGM 323	[] [] [] []	PGM 324	[] [] [] []

[010] PGM attribútumok**[010]-> [000] Bell sziréna kimenet attribútumok**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Tűz riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
2	BE []	CO riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
3	BE []	Betörés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
4	BE []	24 órás vízömlés riasztás	Nem aktiválja a kimenetet
5	BE []	Sziréna hangjelzések - csippantások	Nem aktiválja a kimenetet
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[010]-> [001]-[324] PGM kimenet attribútum

Az attribútumok két csoportba vannak bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

PGM típus	Megnevezés	Gyári	Attribútum
100	Nem használt	--	--
101	Betörés és Tűz sziréna	BE	1 Valós kimenet
102	Késleltetett betörés és tűz	BE	1 Valós kimenet
103	Érzékelő újraindítás [*][7][2]	BE	1 Valós kimenet
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
107	Kültéri sziréna	BE	1 Valós kimenet
109	Kisegítő impulzus	BE	1 Valós kimenet
111	Billentyűzet hangjelzőjét követő	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	9 Belépési késleltetés
		BE	10 Kilépési késleltetés
		BE	11 Ajtócsengő
		BE	12 Billentyűzet csipogó zóna riasztás
		BE	13 Hangos kilépési hiba
		BE	14 Automata élesítés előriasztás
114	Élesítésre kész/Üzemkész	BE	1 Valós kimenet
115	Élesített állapot	BE	1 Valós kimenet
116	Távozó élesítés	BE	1 Valós kimenet
117	Otthonmaradó élesítés	BE	1 Valós kimenet
120	Távozó élesítés kiiktatott zóna nélkül	BE	1 Valós kimenet
121	Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
122	Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
123	Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
124	Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		KI	3 Felhasználói kód szükséges
		BE	Napirend 1
129	Partíció állapot riasztási memória	BE	1 Valós kimenet
132	Támadás (Holdup)	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
146	TLM és riasztás	BE	1 Valós kimenet
147	Kissoff	BE	1 Valós kimenet
148	Indító föld impulzus	BE	1 Valós kimenet
149	Alternatív kommunikátor	BE	1 Valós kimenet
		BE	2 Időzített
		KI	4 Tűz esemény
		KI	5 Pánik esemény
		KI	6 Betörés esemény
		KI	7 Nyitás / zárás esemény
		KI	8 Zóna automata kiiktatás
		KI	9 Orvosi esemény
		KI	10 Betörés ellenőrzött
		KI	11 Nyitás riasztás után
		KI	12 Vészhelyzeti esemény
		KI	13 Kényszerített esemény
		KI	14 Támadás ellenőrzött
155	Rendszer hiba	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	4 Szerviz szükséges hibák
		BE	5 Idő elvesztése
		BE	6 DC hiba
		BE	7 Busz feszültség
		BE	8 AC hiba
		BE	9 Eszköz hiba
		BE	10 Eszköz alacsony elem
		BE	11 Eszköz szabotázs
		BE	12 RF ütközés
		BE	13 Modul felügyelet
		BE	14 Modul szabotázs
		BE	15 Kommunikációs hiba
		BE	16 Nincs PowerG hálózat hiba
156	Rendszer esemény	BE	1 Valós kimenet
		KI	2 Időzített
		BE	4 Tűz esemény
		BE	5 Pánik esemény
		BE	6 Betörés esemény
		BE	7 Orvosi esemény
		BE	8 Felügyeleti esemény
		BE	9 Elsőbbség esemény (Gáz, hő, stb.)
		BE	10 Támadás (Holdup) esemény
		BE	11 Kényszerített kód használat
		BE	12 Vészhelyzeti esemény
		BE	13 Tűz felügyelet esemény
		BE	14 Tűz hiba esemény
		BE	15 CO riasztás esemény

[011] PGM Opciók

[011]> [001]-[324] PGM opció

PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend	PGM	Zóna	Felhasználó	Napirend
[011]> [001]	1			[011]> [002]	2		
[011]> [003]	3			[011]> [004]	4		
[011]> [005]	5			[011]> [006]	6		
[011]> [007]	7			[011]> [008]	8		
[011]> [009]	9			[011]> [010]	10		
[011]> [011]	11			[011]> [012]	12		
[011]> [013]	13			[011]> [014]	14		
[011]> [015]	15			[011]> [016]	16		
[011]> [017]	17			[011]> [018]	18		
[011]> [019]	19			[011]> [020]	20		
PGM021..PGM036 NEM HASZNÁLT							
[011]> [037]	37			[011]> [038]	38		
[011]> [039]	39			[011]> [040]	40		
[011]> [041]	41			[011]> [042]	42		
[011]> [043]	43			[011]> [044]	44		
[011]> [045]	45			[011]> [046]	46		
[011]> [047]	47			[011]> [048]	48		
[011]> [049]	49			[011]> [050]	50		
[011]> [051]	51			[011]> [052]	52		
[011]> [053]	53			[011]> [054]	54		
[011]> [055]	55			[011]> [056]	56		
[011]> [057]	57			[011]> [058]	58		
[011]> [059]	59			[011]> [060]	60		
[011]> [061]	61			[011]> [062]	62		
[011]> [063]	63			[011]> [064]	64		
[011]> [065]	65			[011]> [066]	66		
[011]> [067]	67			[011]> [068]	68		
[011]> [069]	69			[011]> [070]	70		
[011]> [071]	71			[011]> [072]	72		
[011]> [073]	73			[011]> [074]	74		
[011]> [075]	75			[011]> [076]	76		
[011]> [077]	77			[011]> [078]	78		
[011]> [079]	79			[011]> [080]	80		
[011]> [081]	81			[011]> [082]	82		
[011]> [083]	83			[011]> [084]	84		
[011]> [085]	85			[011]> [086]	86		
[011]> [087]	87			[011]> [088]	88		
[011]> [089]	89			[011]> [090]	90		
[011]> [091]	91			[011]> [092]	92		
[011]> [093]	93			[011]> [094]	94		
[011]> [095]	95			[011]> [096]	96		
[011]> [097]	97			[011]> [098]	98		
[011]> [099]	99			[011]> [100]	100		
[011]> [101]	101			[011]> [102]	102		
[011]> [103]	103			[011]> [104]	104		
[011]> [105]	105			[011]> [106]	106		
[011]> [107]	107			[011]> [108]	108		
[011]> [109]	109			[011]> [110]	110		
[011]> [111]	111			[011]> [112]	112		
[011]> [113]	113			[011]> [114]	114		
[011]> [115]	115			[011]> [116]	116		
[011]> [117]	117			[011]> [118]	118		
[011]> [119]	119			[011]> [120]	120		
[011]> [121]	121			[011]> [122]	122		
[011]> [123]	123			[011]> [124]	124		
[011]> [125]	125			[011]> [126]	126		
[011]> [127]	127			[011]> [128]	128		
[011]> [129]	128			[011]> [130]	130		
[011]> [131]	131			[011]> [132]	132		
[011]> [133]	133			[011]> [134]	134		
[011]> [135]	135			[011]> [136]	136		
[011]> [137]	137			[011]> [138]	138		
[011]> [139]	138			[011]> [140]	140		
[011]> [141]	141			[011]> [142]	142		
[011]> [143]	143			[011]> [144]	144		
[011]> [145]	145			[011]> [146]	146		
[011]> [147]	147			[011]> [148]	148		
[011]> [149]	148			[011]> [150]	150		
[011]> [151]	151			[011]> [152]	152		
[011]> [153]	153			[011]> [154]	154		
[011]> [155]	155			[011]> [156]	156		
[011]> [157]	157			[011]> [158]	158		
[011]> [159]	158			[011]> [160]	160		
[011]> [161]	161			[011]> [162]	162		
[011]> [163]	163			[011]> [164]	164		
PGM165..PGM292 NEM HASZNÁLT							
[011]> [293]	293			[011]> [294]	294		
[011]> [295]	295			[011]> [296]	296		
[011]> [297]	297			[011]> [298]	298		
[011]> [299]	299			[011]> [300]	300		
[011]> [301]	301			[011]> [302]	302		
[011]> [303]	303			[011]> [304]	304		
[011]> [305]	305			[011]> [306]	306		
[011]> [307]	307			[011]> [308]	308		
[011]> [309]	309			[011]> [310]	310		
[011]> [311]	311			[011]> [312]	312		
[011]> [313]	313			[011]> [314]	314		
[011]> [315]	315			[011]> [316]	316		
[011]> [317]	317			[011]> [318]	318		
[011]> [319]	319			[011]> [320]	320		
[011]> [321]	321			[011]> [322]	322		
[011]> [323]	323			[011]> [324]	324		

7. fejezet - Egyéb rendszer opciók

[012] Billentyűzet kizárás

Kizárásig bevihető hibás kódok száma

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 próbálkozás
Kizárás időtartama

Gyári érték: 000 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 perc

Kizárásig bevihető hibás kódok száma távoli hozzáférésnél

Gyári érték: 006 [] [] [] Érvényes beírás 003-255 próbálkozás

Távoli hozzáférés kizárás időtartama

Gyári érték: 060 [] [] [] Érvényes beírás 001-255 perc

[013] Első rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Alapállapotban zárt
2	KI [] []	Kettős ellenállással lezárt
3	BE [] []	Élesítés alatt hiba kijelzés
4	KI [] []	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve
5	BE [] []	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is
6	BE [] []	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve
7	BE [] []	Eseménytár követi a riasztás számlálót
8	KI [] []	Hármas tűzjelzés engedélyezve

KI
Ellenállással lezárt
Egy ellenállással lezárt hurok
Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
Csak telepítői programozásban
Hangos kilépési hibajelzés tiltva
Eseménytár nem követi
Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel
2	KI [] []	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél
3	KI [] []	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt
4	KI [] []	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt
5	KI [] []	Sziréna hangjelzés üzemszavar
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra
7	KI [] []	Kilépési késleltetés megszakításának eng.
8	KI [] []	Tűzjelzés kódbevitelig

KI
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Nincs sziréna hangjelzés
Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	[F] Tűz gomb engedélyezve
2	KI [] []	[P] Pánik gomb hangos
3	KI [] []	Gyors kilépés engedélyezve
4	KI [] []	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra
6	KI [] []	Mesterkód nem változtatható
7	BE [] []	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve
8	KI [] []	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés

KI
[F] Tűz gomb tiltva
[P] Pánik gomb csendes
Gyors kilépés tiltva
Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz

Mesterkód megváltoztatható
TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
Csak billentyűzet hangjelzés van, ha TLM hiba van

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések a Partió1 riasztás / visszaállítás hívásirányát követik.

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segítség és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	AC hiba kijelzése
2	KI [] []	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van
3	KI [] []	Billentyűzet elsötétítés, ha nincs használva
4	KI [] []	Kód kell a Billentyűzet elsötétítés visszaáll-hoz
5	BE [] []	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve
6	KI [] []	Energiatakarékos mód engedélyezve
7	KI [] []	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

KI
AC hiba nincs kijelvezve
"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
Mindig aktív billentyűzet kijelző
Nem szükséges kód
Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
Energiatakarékos mód tiltva
Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Billentyűzet szabotázs tiltva

[017] Ötödik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	BE [] []	Ajtócsengő zóna nyitáskor engedélyezve
2	KI [] []	Ajtócsengő zóna zárásakor engedélyezve
3	KI [] []	Hangos RF ütközés hibajelzés
4	KI [] []	Többszörös zóna jelzés (Multi hit)

Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó, Késleltetett otthonmaradó, vagy Éjszakai.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

KI
Ajtócsengő zóna nyitáskor tiltva
Ajtócsengő zóna zárásakor tiltva
Csendes RF ütközés hibajelzés
Többszörös zóna jelzés tiltva
Késői zárás tiltva
Téli-nyári időszámításra átállítás tiltva

Gyors kilépési idő alatt van ajtócsengő
Sziréna hangjelzés minden élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve
2	KI [] []	Kiiktatás jelentése valós időben
3	BE [] []	Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés végén
4	KI [] []	Auto kiiktatás jelentés engedélyezve
5	KI [] []	Billentyűzeti csipogó sziréna követő
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra
7	KI [] []	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

Megjegyzés: AC hiba hangjelzés engedélyezve

KI
Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
Kiiktatás jelentése élesítéskor
Élesített állapot PGM-en a kilépési késleltetés elején
Auto kiiktatás tiltva
Nem sziréna követő

Újraindítás tiltva

AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt
2	KI [] []	Hibák tárolása
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra
4	KI [] []	Későbbi felhasználásra
5	KI [] []	CORBUS hiba jelez a szirénán
6	KI [] []	Kényszerített kód a [*][5] menüben állítható
7	BE [] []	Hőmérséklet kijelzés Celsiusban
8	KI [] []	Csak Rendőrségi kód/többszörös riasztás után szükséges távoli törlés

KI
Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt csendes
Hiba kijelzés követi a visszaállást

CORBUS hiba nem jelez a szirénán
Kényszerített kód nem állítható
Hőmérséklet kijelzés Fahrenheitben
Bármely zóna jelzés után távoli törlés szükséges

[020] Nyolcadik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI [] []	Felhasználói kód blokkolva
2	KI [] []	EN belépési eljárás

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetésnek.

KI
Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
Normál belépési eljárás

[*][8] belépés élesítés alatt tiltva
Távoli törlés nem szükséges
Mérnöki törlés nem szükséges
Kulcsos kapcsolós hatást. csak a belép. késl. alatt
Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges
A hibák nem tiltják az élesítést

[021] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Hiba kijelzés tiltva
2	KI []	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt
<i>Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.</i>		
3	KI []	Későbbi felhasználásra
4	KI []	Üzemkész jelzés folyamatos
5	KI []	A PGM követi a lekapcsolást
6	KI []	Élesítve jelzés folyamatos
7	KI []	Nyitott zónák törlik az élesítést
8	KI []	Hallható kilépési késleltetési hang

KI
Hiba kijelzés engedélyezve
Billentyűzet kikapcsolás normál működés szerint

Üzemkész jelzés követő
A PGM nem követi a lekapcsolást
Élesítve jelzés követő
Nyitott zónák nem törlik az élesítést
Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

[022] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	[F] Tűz gomb csak csipog
2	KI []	Későbbi felhasználásra
3	KI []	Későbbi felhasználásra
4	KI []	Teszt átvitel számláló órában
5	KI []	Távozó módból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva
6	BE []	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél
7	KI []	Hiba hangjelzés csendes
8	BE []	Kulcsos kapcsolós /Tag élesítés Távozó módban

KI
[F] Tűz gomb csipog és sziréna

Teszt átvitel számláló napban
Távozó módból Otthonmaradóba való kapcs. eng.
2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
Kulcsos kapcsolós /Tag élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

[023] Tizenegyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Üzemkész fény villog kényszer. élesíthetőségnél
2	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][*] menühöz
3	KI []	Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés engedélyezve
4	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
5	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
6	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
7	KI []	Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
8	KI []	[*][6] hozzáférhető minden kód számára

KI
Üzemkész fény folyamatos
Felhasználói kód szükséges a [*][*] menühöz
Szabotázs/Rövidzár hiba érzékelés tiltva
Felhasználói kód szükséges a [*][1] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][2] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][3] menühöz
Felhasználói kód szükséges a [*][4] menühöz
[*][6] hozzáférhető csak a Mesterkód számára

[024] Tizenkettedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Későbbi felhasználásra
2	KI []	Későbbi felhasználásra
3	KI []	AC/DC hiba élesítés tiltása engedélyezve
4	KI []	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel
5	KI []	Óra lekérdezés
6	KI []	Későbbi felhasználásra
7	KI []	Későbbi felhasználásra
8	KI []	Prioritásos DLS bontás

KI
AC/DC hiba élesítés tiltása tiltva
Minden szabotázs követi a visszaállást
Rendszer óra

Normál DLS bontás

[025] Tizenharmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	33 / 67 Impulzus tárcsázás arány
2	BE []	Erőltetett tárcsázás engedélyezve
3	KI []	Vezetékes vonal teszt átvitel időköz percben
4	KI []	Melegindítás kijelzés engedélyezve
5	KI []	Azonosító (ID) hang engedélyezve
6	KI []	2100 Hz
7	KI []	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer
8	KI []	Szirénajelzés FTC, ha éles

KI
40 / 60 Impulzus tárcsázás arány
Erőltetett tárcsázás tiltva
Vezetékes vonal teszt átvitel időköz napban
Melegindítás kijelzés tiltva
Azonosító (ID) hang tiltva
1300 Hz
DLS ablak 6 órán át engedélyezve
FTC csak hibajelzés éles állapotban is

[040] Felhasználó azonosítás

01 - Felhasználói kód VAGY Proximity tag

02 - Felhasználói kód ÉS Proximity tag

[041] Felhasználó kód hossz

00 - Felhasználói kód 4 számjegy

01 - Felhasználói kód 6 számjegy

02 - Felhasználói kód 8 számjegy

[042] Esemény ellenőrzés**Betörés ellenőrzés számláló**

Gyári érték: 002 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 jelzés

Támadás ellenőrzés számláló

Gyári érték: 002 [] [] [] Érvényes beírás 000-255 jelzés

Betörés ellenőrzés működés

Gyári érték: 003 [] [] [] Érvényes beírás: 001 Rendőrségi kód; 002 Kereszt zóna; 003 Sorozatos érzékelés

8. fejezet - Partíció programozás

[151]..[158] Partíció 1..8 (P1..8) időzítések

[15x]> [001] Automata élesítés

NAP	[151]> [001] P1	[152]> [001] P2	[153]> [001] P3	[154]> [001] P4	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]> [001] P5	[156]> [001] P6	[157]> [001] P7	[158]> [001] P8	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [002] Automata hatástalanítási idő

NAP	[151]> [002] P1	[152]> [002] P2	[153]> [002] P3	[154]> [002] P4	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

NAP	[155]> [002] P5	[156]> [002] P6	[157]> [002] P7	[158]> [002] P8	
vasárnap	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
hétfő	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
kedd	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szerda	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
csütörtök	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
péntek	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás
szombat	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	00:00-23:59, 99:99 a tiltás

[15x]> [003] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Ünnepnap1 engedélyezve	Tiltva
2	KI [] []	Ünnepnap2 engedélyezve	Tiltva
3	KI [] []	Ünnepnap3 engedélyezve	Tiltva
4	KI [] []	Ünnepnap4 engedélyezve	Tiltva
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
8	KI [] []	Későbbi felhasználásra	

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[151]> [003] Partíció 1 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[152]> [003] Partíció 2 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[153]> [003] Partíció 3 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[154]> [003] Partíció 4 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[155]> [003] Partíció 5 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[156]> [003] Partíció 6 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[157]> [003] Partíció 7 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[158]> [003] Partíció 8 Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[15x]> [004] Automata élesítés előjelzés időzítése

[151]> [004] P1	[152]> [004] P2	[153]> [004] P3	[154]> [004] P4	Gyári érték: 004
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [004] P5	[156]> [004] P6	[157]> [004] P7	[158]> [004] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [005] Automata élesítés elhalasztási idő

[151]> [005] P1	[152]> [005] P2	[153]> [005] P3	[154]> [005] P4	Gyári érték: 000
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [005] P5	[156]> [005] P6	[157]> [005] P7	[158]> [005] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [006] Nincs mozgás élesedés idő

[151]> [006] P1	[152]> [006] P2	[153]> [006] P3	[154]> [006] P4	Gyári érték: 000
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [006] P5	[156]> [006] P6	[157]> [006] P7	[158]> [006] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[15x]> [007] Nincs mozgás élesedés előjelzés időzítése

[151]> [007] P1	[152]> [007] P2	[153]> [007] P3	[154]> [007] P4	Gyári érték: 001
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	Érvényes beírás 001-255 perc
[155]> [007] P5	[156]> [007] P6	[157]> [007] P7	[158]> [007] P8	
[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	[] [] [] []	

[200] Partióció kiválasztási maszk

A partióció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi a Partióció 1 (a rendszer) mindig engedélyezett, míg a Partióció 2..8 engedélyezhető/tiltható.
A panelek több partiócióra oszthatóak: HS3032: 4, HS3128: 8.

[200]> [001] Partióció kiválasztási maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Nem tiltható
2	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3032/HS3128
3	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3032/HS3128
4	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3032/HS3128
5	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3128
6	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3128
7	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3128
8	KI	<input type="checkbox"/>	Tiltva HS3128

[201]..[208] Zónák hozzárendelése a Partióciók 1..8 -hoz

Ha több partióció van, akkor a Szekeció [200][001]-ben engedélyezni kell azokat.
Bármely zóna hozzárendelhető bármely partiócióhoz. A több partiócióhoz hozzárendelt zónák a **közös zónák** (globális zónák). Közös zóna csak akkor élesedik, ha minden partióció (melybe beletartozik a zóna) élesítve van, s bármely partióció hatástalanítása hatástalanításra kerül.
Alapértelmezés szerint az alaplap (HS3032/HS3128: 1-8) és 9-16 zónák az 1. partiócióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása, vagy ha több partiócióra van szükség, akkor a zónák megfelelő partióciókhoz történő hozzárendelését be kell állítani. A szekeciókon belül [001]..[016] alszekeciókban választhatóak ki a zónák 8-as csoportokban:

- | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| [20x]> [001] 1-8 zóna, | [20x]> [002] 9-16 zóna, | [20x]> [003] 17-24 zóna, | [20x]> [004] 25-32 zóna, |
| [20x]> [005] 33-40 zóna, | [20x]> [006] 41-48 zóna, | [20x]> [007] 49-56 zóna, | [20x]> [008] 57-64 zóna, |
| [20x]> [009] 65-72 zóna, | [20x]> [010] 73-80 zóna, | [20x]> [011] 81-88 zóna, | [20x]> [012] 89-96 zóna, |
| [20x]> [013] 97-104 zóna, | [20x]> [014] 105-112 zóna, | [20x]> [015] 113-120 zóna, | [20x]> [016] 121-128 zóna |

[201]> [001]..[016] Zónák Partióció 1-hez

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
[201]> [001]Partióció 1 HS3032/HS3128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
Alapértelmezés szerint az alaplap (HS3032/HS3128 : 1-8) és 9-16 zónák az 1. partiócióhoz tartoznak								
[201]> [002]Partióció 1 HS3032/HS3128	09	10	11	12	13	14	15	16
[201]> [003]Partióció 1 HS3032/HS3128	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]
[201]> [004]Partióció 1 HS3032/HS3128	17	18	19	20	21	22	23	24
[201]> [005]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [006]Partióció 1 HS3128	25	26	27	28	29	30	31	32
[201]> [007]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [008]Partióció 1 HS3128	33	34	35	36	37	38	39	40
[201]> [009]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [010]Partióció 1 HS3128	41	42	43	44	45	46	47	48
[201]> [011]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [012]Partióció 1 HS3128	49	50	51	52	53	54	55	56
[201]> [013]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [014]Partióció 1 HS3128	57	58	59	60	61	62	63	64
[201]> [015]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [016]Partióció 1 HS3128	65	66	67	68	69	70	71	72
[201]> [017]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [018]Partióció 1 HS3128	73	74	75	76	77	78	79	80
[201]> [019]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [020]Partióció 1 HS3128	81	82	83	84	85	86	87	88
[201]> [021]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [022]Partióció 1 HS3128	89	90	91	92	93	94	95	96
[201]> [023]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [024]Partióció 1 HS3128	97	98	99	100	101	102	103	104
[201]> [025]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [026]Partióció 1 HS3128	105	106	107	108	109	110	111	112
[201]> [027]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [028]Partióció 1 HS3128	113	114	115	116	117	118	119	120
[201]> [029]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[201]> [030]Partióció 1 HS3128	121	122	123	124	125	126	127	128
[201]> [031]Partióció 1 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[202]> [001]..[016] Zónák Partióció 2-höz

Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
[202]> [001]Partióció 2 HS3032/HS3128	01	02	03	04	05	06	07	08
[202]> [002]Partióció 2 HS3032/HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [003]Partióció 2 HS3032/HS3128	09	10	11	12	13	14	15	16
[202]> [004]Partióció 2 HS3032/HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [005]Partióció 2 HS3032/HS3128	17	18	19	20	21	22	23	24
[202]> [006]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [007]Partióció 2 HS3128	25	26	27	28	29	30	31	32
[202]> [008]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [009]Partióció 2 HS3128	33	34	35	36	37	38	39	40
[202]> [010]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [011]Partióció 2 HS3128	41	42	43	44	45	46	47	48
[202]> [012]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [013]Partióció 2 HS3128	49	50	51	52	53	54	55	56
[202]> [014]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [015]Partióció 2 HS3128	57	58	59	60	61	62	63	64
[202]> [016]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [017]Partióció 2 HS3128	65	66	67	68	69	70	71	72
[202]> [018]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [019]Partióció 2 HS3128	73	74	75	76	77	78	79	80
[202]> [020]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [021]Partióció 2 HS3128	81	82	83	84	85	86	87	88
[202]> [022]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [023]Partióció 2 HS3128	89	90	91	92	93	94	95	96
[202]> [024]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [025]Partióció 2 HS3128	97	98	99	100	101	102	103	104
[202]> [026]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [027]Partióció 2 HS3128	105	106	107	108	109	110	111	112
[202]> [028]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [029]Partióció 2 HS3128	113	114	115	116	117	118	119	120
[202]> [030]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[202]> [031]Partióció 2 HS3128	121	122	123	124	125	126	127	128
[202]> [032]Partióció 2 HS3128	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[308] Esemény üzenetkódok**[308]-> [001] Egyéb riasztási üzenetkódok 1**

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Kényszerített riasztás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztás utáni nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Rontott zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügyelet riasztás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Zónabővítő felügy. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Betörés nem ellenőrzött üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztási komm. törölve üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [002] Egyéb riasztási üzenetkódok 2

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Támadás (holdup) ellenőrzött üzenet küldés van	KI Nincs
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [011] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz riasztás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [M] Segélykérés visszaáll üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik riasztás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet riasztás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Kiegészítő bemenet visszaállítás üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [021] Tűz riasztások 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzjelző riasztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűzj. visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [101] Egyéb szabotázs üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul szabotázs visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet kizárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Távoli hozzáférés kizárás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [201] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói zárás üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Felhasználói nyitás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális zárás üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Speciális nyitás üzenet küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcsolós élesítés üzenet küldés van	Nincs

[308]-> [202] Zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Automata hatástalanítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Automata élesítés törlés / elhalsztás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [211] Egyéb zárás (élesítés) / nyitás (hatástalanítás) események

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a záráshoz üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Késő a nyitáshoz üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Kilépési hiba küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [221] Kiiktatási események

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás üzenet küldés van	KI Nincs
2	KI	<input type="checkbox"/>	Automata zóna kiiktatás törlés üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Részleges zárás üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[308]-> [301] Panel események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba üzenet küldés van	KI Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	AC hiba visszaállítás üzenet küldés van	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van	Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van	Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alacsony akkumulátor hiányzik vissza üz. küldés van	Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Panel tápegység hiba küldés van	Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Panel tápegység hiba visszaállítás küldés van	Nincs

[308]> [302] Panel események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Sziréna áramkör hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Sziréna áramkör hiba visszaállítás üz. küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	TLM Telefonvonal hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	TLM Telefonvonal hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	AUX tápegység hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Túláram hiba üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Túláram hiba visszaállítás üzenet küldés van

[308]> [305] Panel események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
2	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
3	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	PGM2 2 vezetékes tűz hiba visszaállítás üz. küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [311] Karbantartási üzenetek 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	RF ütközés üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	RF ütközés megszűnt üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Tűz hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Tűz hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Hideg indítás üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Rendellenesség üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Ön teszt hiba rádiós kültéri érzékelőnél visszaállítás üzenet küldés van

[308]> [312] Karbantartási üzenetek 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Telepítői belépés üzenet küldés van
2	KI	<input type="checkbox"/>	Telepítői kilépés üzenet küldés van
3	KI	<input type="checkbox"/>	DLS kapcsolat kezdete üzenet küldés van
4	KI	<input type="checkbox"/>	DLS kapcsolat vége üzenet küldés van
5	KI	<input type="checkbox"/>	SA kapcsolat kezdete üzenet küldés van
6	KI	<input type="checkbox"/>	SA kapcsolat vége üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Az eseménytár 75%-ig megtelt üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [313] Karbantartási üzenetek 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update kezdete üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update sikeres üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Firmware update sikertelen üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [314] Karbantartási üzenetek 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Gáz zóna hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Gáz zóna hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Hő érzékelő hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Hő érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Fagyás érzékelő hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Fagyás érzékelő hiba visszaállítás üzenet küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Szonda lecsatlakoztatva üzenet küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Szonda visszacsatlakoztatva üzenet küldés van

[308]> [321] Vevőegység események

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
2	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 1 hibás komm. vissza. üz.küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 2 hibás komm. vissza. üz.küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 3 hibás komm. vissza. üz.küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Vevőegység 4 hibás komm. vissza. üz.küldés van

[308]> [331] Modul események 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AC hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AC hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony akkumulátor fesz. hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony akkumulátor fesz. hiba vissza. üz. küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony akkumulátor hiányzik hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony akkumulátor hiányzik vissza. üz. küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Modul tápegység hiba küldés van
8	BE	<input type="checkbox"/>	Modul tápegység hiba visszaállítás küldés van

[308]> [332] Modul események 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony feszültség hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Modul alacsony feszültség hiba vissza. üz. küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Modul felügyelet hiba üzenet küldés van
4	BE	<input type="checkbox"/>	Modul felügyelet hiba visszaállítás üzenet küldés van
5	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AUX tápegység hiba üzenet küldés van
6	BE	<input type="checkbox"/>	Modul AUX tápegység hiba visszaállítás üz. küldés van
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]> [335] Modul események 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Kimenet 1 hiba üzenet küldés van
2	BE	<input type="checkbox"/>	Kimenet 1 hiba visszaállítás üzenet küldés van
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]-> [351] Alternatív kommunikátor 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba üzenet küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. rádió/SIM hiba visszaállítás üz. küldés van Nincs

[308]-> [352] Alternatív kommunikátor 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba üzenet küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. hálózat hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. Ethernet hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]-> [353] Alternatív kommunikátor 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]-> [354] Alternatív kommunikátor 4

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba üzenet küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba vissza.üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 hiba vissza. üz. küldés van Nincs

[308]-> [355] Alternatív kommunikátor 5

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba üz. küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 1 felügyelet hiba vissza. üz.t küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 2 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 3 hiba felügyelet vissza. üz. küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba üzenet küldés van Nincs
8	BE	<input type="checkbox"/>	Alt. komm. vevő 4 felügyelet hiba vissza. üz. küldés van Nincs

[308]-> [356] Alternatív kommunikátor 6

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
3	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
4	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]-> [361] Vezeték nélküli eszköz események

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba üzenet küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz AC hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz alacsony elem fesz. hiba vissza. üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Eszköz hiba visszaállítás üzenet küldés van Nincs
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[308]-> [401] Teszt átvitel üzenetkódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt kezdete üzenet küldés van KI
2	BE	<input type="checkbox"/>	Séta teszt vége üzenet küldés van Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Periodikus teszt üzenet küldés van Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Per. teszt átviteli kód hibajelzés üz. küldés van Nincs
5	BE	<input type="checkbox"/>	Rendszer teszt üzenet küldés van Nincs
6	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

[309] Rendszer hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	
6	KI	<input type="checkbox"/>	
7	KI	<input type="checkbox"/>	
8	KI	<input type="checkbox"/>	

[309]> [001] Karbantartási események

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[309]> [002] Teszt átvitel üzenetkódok

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[310] Azonosító

[310]> [000] Rendszerazonosító kód

Megjegyzés: Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

Szekció	Partíció	Kód
[310]> [001]	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3032/HS3128
[310]> [002]	2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3032/HS3128
[310]> [003]	3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3032/HS3128
[310]> [004]	4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3032/HS3128
[310]> [005]	5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3128
[310]> [006]	6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3128
[310]> [007]	7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3128
[310]> [008]	8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HS3128

Megjegyzés: Minden engedélyezett partíció esetén be kell állítani a partíció azonosító kódot! Ha nincs, akkor "Azonosító nem programozott" üzenet jelenik meg a billentyűzet a programozásból való kilépéskor, és nem kerülnek átküldésre az események egyik partíció esetén sem.

[311] Partíció 1 hívásirány opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
2	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
3	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
4	BE	<input type="checkbox"/>	Nincs
5	KI	<input type="checkbox"/>	
6	KI	<input type="checkbox"/>	
7	KI	<input type="checkbox"/>	
8	KI	<input type="checkbox"/>	

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[311]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[311]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[311]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[312] Partíció 2 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[312]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[312]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[312]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[313] Partíció 3 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[313]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[313]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[313]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[314] Partíció 4 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[314]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[314]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[314]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[315] Partíció 5 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[315]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[315]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[315]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[316] Partíció 6 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

[316]> [001] Betörés/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[316]> [002] Szabotázs/visszaállítás események

	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	------	------	------	------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[316]> [003] Nyitás/Zárás események

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

[317] Partió 7 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[317]-> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[]	[]	[]	[]
[317]-> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[]	[]	[]	[]
[317]-> [003] Nyitás/Zárás események								
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[318] Partió 8 hívásirány opciók

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[318]-> [001] Betörés/visszaállítás események								
[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[]	[]	[]	[]
[318]-> [002] Szabotázs/visszaállítás események								
[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[BE]	[]	[]	[]	[]
[318]-> [003] Nyitás/Zárás események								
[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[350] Kommunikációs formátumok

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

[350]-> [001] Távfelügyeleti vevőegység1

Gyári érték: 04 [] []

[350]-> [002] Távfelügyeleti vevőegység2

Gyári érték: 04 [] []

[350]-> [003] Távfelügyeleti vevőegység3

Gyári érték: 04 [] []

[350]-> [004] Távfelügyeleti vevőegység4

Gyári érték: 04 [] []

[377] Kommunikációs változók**[377]-> [001] Riasztás számláló**

Gyári érték:

003	[] []	Riasztás / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[] []	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[] []	Szabotázs / visszaállítás	(000-014 átvitel, 000 = tiltva)

[377]-> [002] Átviteli késleltetés

Gyári érték:

000	[] []	Zóna késleltetés	(000-255 másodperc)
030	[] []	AC hiba kommunikáció késleltetés	(000-255 perc / óra)
010	[] []	TLM hiba késleltetés	(X 3 másodperc, 000-255)
000	[] []	Zóna alacsony akkumulátor átv. késl.	(000-255 nap)
030	[] []	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra)
000	[] []	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

[377]-> [003] Teszt átvitel időköz

Gyári érték: 030 [] []

(000-255 perc / óra / nap)

[377]-> [004] Teszt átvitel időpontja

Gyári érték: 99:99 [] [] [] []

(Érvényes értékek: 00:00-23:59, 99:99 nincs átvitel)

[377]-> [011] Tárcsázási kísérletek maximuma

Gyári érték: 005 [] []

(001-005 próbálkozás)

[377]-> [012] PSTN késleltetés

Gyári érték: 003 [] []

(000-255 másodperc)

[377]-> [013] Késleltetés a tárcsázási kísérletek között

Gyári érték: 020 [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [014] Tárcsázás utáni várakozás a handshake-re

Gyári érték: 040 [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [015] T-Link várakozás a nyugtára

Gyári érték: 060 [] []

(001-255 másodperc)

[377]-> [016] IP/GSM hiba ellenőrzési számláló

Gyári érték: 010 [] []

(003-255)

[380] Kommunikációs opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI []	Visszaállítás sziréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI []	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI []	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI []	Párhuzamos kommunikáció	Párhuzamos tárcsázás tiltva
6	BE []	Felváltott tárcsázás	Fő szám után, tartalék szám hívása
7	KI []	Hívási kísérletek csökkentése	Marad a hívási kísérletek száma
8	KI []	Rendellenesség követi a zónaaktivitást (órák)	Rendellenesség (mulasztás) élesítést követ (napok)

[381] Kommunikációs opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Billentyűzet jelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
2	KI []	Szirénajelzés riasztás utáni nyitáskor	Tiltva
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Zárás megerősítés	Tiltva
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Prioritás engedélyezve	Tiltva

[382] Kommunikátor opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Teszt átvitel vevőegységre	Tiltva
2	KI []	Riasztási kommunikáció engedélyezve séta teszt alatt	Tiltva
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Hívásvárakoztatás törles	Tiltva
5	KI []	Alternatív kommunikátor	Tiltva
6	KI []	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percben
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Szabotázs korlátozás	Nincs szabotázs korlátozás

12. fejezet - Napirend programozás

[601] Napirend1 programozás**[601]> [10x] Intervallum 1****[601]> [101] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [20x] Intervallum 2**[601]> [201] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [30x] Intervallum 3**[601]> [301] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [40x] Intervallum 4**[601]> [401] Kezdeté**

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [] : [] : [] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[601]> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	KI Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[601]> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[602] Napirend2 programozás**[602]-> [10x] Intervallum 1****[602]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [20x] Intervallum 2**[602]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [30x] Intervallum 3**[602]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [40x] Intervallum 4**[602]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[602]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[602]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603] Napirend3 programozás**[603]-> [10x] Intervallum 1****[603]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [20x] Intervallum 2**[603]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [30x] Intervallum 3**[603]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [40x] Intervallum 4**[603]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[603]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[603]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604] Napirend4 programozás**[604]-> [10x] Intervallum 1****[604]-> [101] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [102] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [103] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [104] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [20x] Intervallum 2**[604]-> [201] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [202] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [203] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [204] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [30x] Intervallum 3**[604]-> [301] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [302] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [303] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [304] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [40x] Intervallum 4**[604]-> [401] Kezdet**

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [402] Vége

Gyári érték: 00:00 [_ : _ : _] (00:00-23:59, 00:00 nincs)

[604]-> [403] Napok hozzárendelése

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Vasárnap hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Hétfő hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Kedd hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Szerda hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Csütörtök hozzárendelve	Nincs
6	KI []	Péntek hozzárendelve	Nincs
7	KI []	Szombat hozzárendelve	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

[604]-> [404] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

1	KI []	Ünnep1 hozzárendelve	Nincs
2	KI []	Ünnep2 hozzárendelve	Nincs
3	KI []	Ünnep3 hozzárendelve	Nincs
4	KI []	Ünnep4 hozzárendelve	Nincs
5	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
6	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
7	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs
8	KI []	Későbbi felhasználásra	Nincs

13. fejezet - Audio programozás

A kétirányú audio kommunikáció programozása. További tájékoztató a külön leírásában található.

[802] Audio programozás

- [802]> [001]..[128] Zóna 1..128 Audio állomás hozzárendelés
- [802]> [600] 2 irányú audio indítás
- [802]> [603] Audio opció1
- [802]> [605] Felvétel opció
- [802]> [606] Audio felvétel 1
- [802]> [610] Visszahívás felv
- [802]> [611] Visszahívás nyugta
- [802]> [612] Üzenet rögzítő megkerülés
- [802]> [613] Kettős hívás időzítő
- [802]> [614] Csengetések száma a válaszadáshoz
- [802]> [615] Audio időtartam
- [802]> [616] Felvétel idő
- [802]> [617] Időzítő törlése
- [802]> [620] Audio szabotázs
- [802]> [999] Modul alapra állítása

14. fejezet - Vezeték nélküli programozás

[804] Vezeték nélküli programozás

- [804]> [000] - WLS eszköz beléptetés
- [804]> [001]..[128] Zónák 1..128
Zóna típus
Partíció
Zóna címke
- [804]> [551]..[566] Sziréna 1..16
Partíció
Sziréna címke
- [804]> [601]..[632] WLS kulcs 1..32
Partíció
Felhasználó
- [804]> [701]..[716] Billentyűzet 1..16
Billentyűzet hozzárendelés
Billentyűzet címkék
- [804]> [801] Zavarérzékelés
- [804]> [802] Felügyeleti idő
- [804]> [810] Vezeték nélküli opciók
- [804]> [841] Vizuális ellenőrzés
- [804]> [901] Zóna törlés
- [804]> [902] WLS kulcs törlés
- [804]> [903] Sziréna törlés
- [804]> [904] Repeater törlés
- [804]> [905] Billentyűzet törlés
- [804]> [921] Eszköz csere
- [804]> [922] WLSkulcs csere
- [804]> [923] Sziréna csere
- [804]> [924] Repeater csere
- [804]> [925] Billentyűzet csere
- [804]> [990] Minden eszköz mutatása
- [804]> [999] Modul alapra állítása
További telepítési utasítás a modul leírásában.

[851]-> [693] Integrációs kapcsolat 3 Figyelmeztetési opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztás/visszaállítás	KI Nem
2	BE	<input type="checkbox"/>	Szabotázs/visszaállítás	Nem
3	BE	<input type="checkbox"/>	Nyitás/zárás	Nem
4	BE	<input type="checkbox"/>	Hiba/visszaállítás	Nem
5	BE	<input type="checkbox"/>	Teszt üzenetek	Nem
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[851]-> [694] Integrációs kapcsolat 4 Figyelmeztetési opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	BE	<input type="checkbox"/>	Riasztás/visszaállítás	KI Nem
2	BE	<input type="checkbox"/>	Szabotázs/visszaállítás	Nem
3	BE	<input type="checkbox"/>	Nyitás/zárás	Nem
4	BE	<input type="checkbox"/>	Hiba/visszaállítás	Nem
5	BE	<input type="checkbox"/>	Teszt üzenetek	Nem
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[851]-> [901] Vevőegység teszt opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Ethernet vevőegység 1	KI Nem
2	KI	<input type="checkbox"/>	Ethernet vevőegység 2	Nem
3	KI	<input type="checkbox"/>	GPRS vevőegység 3	Nem
4	KI	<input type="checkbox"/>	GPRS vevőegység 4	Nem
5	KI	<input type="checkbox"/>	Teszt üzenetek	Nem
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[851]-> [976]-[986] Rádió diagnosztika**[851]-> [976] Konfigurációs fájl verzió**

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [977] GSM szolgáltató MCC/MNC kód

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [978] GSM hálózat típus

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [979] GSM hálózat CSQ

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [980] GSM Rádió reszet kód

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [981] GSM rádió típus

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [982] GSM rádió firmware

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [983] Firmware update diagnosztika

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [984] Kommunikátor állapot

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [985] Rádió inicializálás állapota

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [986] Opciók4

Opció	Gyári/Állapot	BE		
1	KI	<input type="checkbox"/>	Távolsi lekapcsolás engedélyezve	KI Tiltva
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[851]-> [987]-[998] Kommunikátor információk**[851]-> [987] Kommunikátor nyelv verzió**

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [988] DNS1 IP cím

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [989] DNS2 IP cím

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [990] Boot töltő verzió

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [991] Firmware verzió

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [992] Ethernet IP cím

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [993] Ethernet átjáró IP cím

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [994] GPRS IP cím

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [995] SIM száma

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [996] GSM kártya telefonszáma

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [997] IMEI szám

(Csak kiolvasható érték)

[851]-> [998] MAC cím

(Csak kiolvasható érték)

16. fejezet - Billentyűzet programozás

[860] Billentyűzet sorszámának lekérdezése

[861]..[876] Billentyűzet 1..16 programozás

[861]..[876] > [000] Partíció maszk

Gyári érték: 01
00 - Globális
01 - Partíció 1
02 - Partíció 2

03 - Partíció 3
04 - Partíció 4
05 - Partíció 5

06 - Partíció 6
07 - Partíció 7
08 - Partíció 8

[861]> [000] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [000] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [000] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [000] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [000] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [000] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [000] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [000] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [000] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [000] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [000] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [000] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [000] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [000] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [000] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [000] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [001]..[005] Funkció gomb 1..5 (03,04,06,22,16)

00 - Nem használt
02 - Azonnali Otthonmaradó élesítés
03 - Otthonmaradó élesítés
04 - Távozó élesítés
05 - Nincs bejáratí késleltetés élesítés
06 - Ajtócsengő KI/BE
07 - Rendszer teszt
09 - Éjszakai élesítés
12 - Globális Otthonmaradó élesítés
13 - Globális Távozó élesítés
14 - Globális Hatástanítás
15 - Hőmérséklet

16 - Gyors kilépés
17 - Otthonmaradó zónák élesítése
21 - Parancs kimenet 1
22 - Parancs kimenet 2
23 - Parancs kimenet 3
24 - Parancs kimenet 4
29 - Kiiktatási csoport visszahívása
31 - Helyi PGM aktiválása
32 - Kiiktatási mód
33 - Kiiktatás visszahívása
34 - Felhasználó programozás
35 - Felhasználói funkciók

37 - Idő/Dátum programozás
39 - Hiba kijelzés
40 - Riasztási memória
61 - Partíció1 választás
62 - Partíció2 választás
63 - Partíció3 választás
64 - Partíció4 választás
65 - Partíció5 választás
66 - Partíció6 választás
67 - Partíció7 választás
68 - Partíció8 választás

[861]..[876] >	Funkció gomb 1 [001]	Funkció gomb 2 [002]	Funkció gomb 3 [003]	Funkció gomb 4 [004]	Funkció gomb 5 [005]
Gyári érték:	03	04	06	22	16
Billentyűzet 1[861]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 2[862]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 3[863]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 4[864]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 5[865]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 6[866]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 7[867]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 8[868]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 9[869]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 10[870]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 11[871]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 12[872]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 13[873]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 14[874]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 15[875]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 16[876]>	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

[861]..[876] > [011] Billentyűzet I/O (PGM/Zóna)

Gyári érték: 000

[861]> [011] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [011] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [011] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [011] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [011] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [011] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [011] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [011] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [011] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [011] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [011] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [011] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [011] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [011] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [011] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [011] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [012] Helyi PGM kimenet időzítő

Impulzusidő perc gyári érték: 00; Impulzusidő másodperc gyári érték:05

[861]> [012] Billentyűzet 1

[][]

[865]> [012] Billentyűzet 5

[][]

[869]> [012] Billentyűzet 9

[][]

[873]> [012] Billentyűzet 13

[][]

[862]> [012] Billentyűzet 2

[][]

[866]> [012] Billentyűzet 6

[][]

[870]> [012] Billentyűzet 10

[][]

[874]> [012] Billentyűzet 14

[][]

[863]> [012] Billentyűzet 3

[][]

[867]> [012] Billentyűzet 7

[][]

[871]> [012] Billentyűzet 11

[][]

[875]> [012] Billentyűzet 15

[][]

[864]> [012] Billentyűzet 4

[][]

[868]> [012] Billentyűzet 8

[][]

[872]> [012] Billentyűzet 12

[][]

[876]> [012] Billentyűzet 16

[][]

[861]..[876] > [021] Billentyűzet opciók 1

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE <input type="checkbox"/>	[M] Segélykérő gomb engedélyezve	[M] Segélykérő gomb tiltva
3	BE <input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	BE <input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva ('X')
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

[861]..[876] > [021] Billentyűzet 1 -Billentyűzet opciók 1

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [021] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [021] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [021] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [021] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [021] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [021] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [021] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [021] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [021] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [021] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [021] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [021] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [021] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [021] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [021] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [021] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]..[876] > [022] Billentyűzet opciók 2

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
2	BE <input type="checkbox"/>	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
3	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória léptetés engedélyezve	Riasztási memória léptetés tiltva
4	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	BE <input type="checkbox"/>	Power LED engedélyezve	Power LED tiltva
6	BE <input type="checkbox"/>	Power LED az AC jelenlétét jelzi	Power LED az AC hiányát jelzi
7	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
8	BE <input type="checkbox"/>	Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [022] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [022] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [022] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [022] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [022] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [022] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [022] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [022] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [022] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [022] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [022] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [022] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [022] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [022] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [022] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [022] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]..[876] > [023] Billentyűzet opciók 3

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Élesítve fény energia takarékos módban	Nem
2	BE <input type="checkbox"/>	Billentyűzet mutatja az élesített állapotot	Nem
3	KI <input type="checkbox"/>	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó PGM kimenet	Billentyűzet 5., "Z/P" csatlakozó zóna bemenet
4	BE <input type="checkbox"/>	Prox tag élesítés/hatástalanítás engedélyezve	Prox tag élesítés/hatástalanítás tiltva
5	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
7	KI <input type="checkbox"/>	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve	Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
8	KI <input type="checkbox"/>	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva	Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[861]> [023] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [023] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [023] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [023] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [023] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [023] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [023] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [023] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [023] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [023] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [023] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [023] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [023] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [023] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [023] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [023] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]..[876] > [030] Letölthető LCD üzenet

(2x16 karakter)

[861]> [030] Billentyűzet 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[862]> [030] Billentyűzet 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[863]> [030] Billentyűzet 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[864]> [030] Billentyűzet 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[865]> [030] Billentyűzet 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[866]> [030] Billentyűzet 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[867]> [030] Billentyűzet 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[868]> [030] Billentyűzet 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[869]> [030] Billentyűzet 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[870]> [030] Billentyűzet 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[871]> [030] Billentyűzet 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[872]> [030] Billentyűzet 12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[873]> [030] Billentyűzet 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[874]> [030] Billentyűzet 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[875]> [030] Billentyűzet 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[876]> [030] Billentyűzet 16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[861]..[876] > [031] Letölthető LCD üzenet kijelzése

Gyári érték: 000 [][][](Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[861]> [031] Billentyűzet 1 [][][]	[865]> [031] Billentyűzet 5 [][][]	[869]> [031] Billentyűzet 9 [][][]	[873]> [031] Billentyűzet 13 [][][]
[862]> [031] Billentyűzet 2 [][][]	[866]> [031] Billentyűzet 6 [][][]	[870]> [031] Billentyűzet 10 [][][]	[874]> [031] Billentyűzet 14 [][][]
[863]> [031] Billentyűzet 3 [][][]	[867]> [031] Billentyűzet 7 [][][]	[871]> [031] Billentyűzet 11 [][][]	[875]> [031] Billentyűzet 15 [][][]
[864]> [031] Billentyűzet 4 [][][]	[868]> [031] Billentyűzet 8 [][][]	[872]> [031] Billentyűzet 12 [][][]	[876]> [031] Billentyűzet 16 [][][]

[861]..[876] > [041] Belső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 [][][]

[861]> [041] Billentyűzet 1 [][][]	[865]> [041] Billentyűzet 5 [][][]	[869]> [041] Billentyűzet 9 [][][]	[873]> [041] Billentyűzet 13 [][][]
[862]> [041] Billentyűzet 2 [][][]	[866]> [041] Billentyűzet 6 [][][]	[870]> [041] Billentyűzet 10 [][][]	[874]> [041] Billentyűzet 14 [][][]
[863]> [041] Billentyűzet 3 [][][]	[867]> [041] Billentyűzet 7 [][][]	[871]> [041] Billentyűzet 11 [][][]	[875]> [041] Billentyűzet 15 [][][]
[864]> [041] Billentyűzet 4 [][][]	[868]> [041] Billentyűzet 8 [][][]	[872]> [041] Billentyűzet 12 [][][]	[876]> [041] Billentyűzet 16 [][][]

[861]..[876] > [042] Külső hőmérséklet zóna

Gyári érték: 000 [][][]

[861]> [042] Billentyűzet 1 [][][]	[865]> [042] Billentyűzet 5 [][][]	[869]> [042] Billentyűzet 9 [][][]	[873]> [042] Billentyűzet 13 [][][]
[862]> [042] Billentyűzet 2 [][][]	[866]> [042] Billentyűzet 6 [][][]	[870]> [042] Billentyűzet 10 [][][]	[874]> [042] Billentyűzet 14 [][][]
[863]> [042] Billentyűzet 3 [][][]	[867]> [042] Billentyűzet 7 [][][]	[871]> [042] Billentyűzet 11 [][][]	[875]> [042] Billentyűzet 15 [][][]
[864]> [042] Billentyűzet 4 [][][]	[868]> [042] Billentyűzet 8 [][][]	[872]> [042] Billentyűzet 12 [][][]	[876]> [042] Billentyűzet 16 [][][]

[861]..[876] > [101]..[128] Ajtócsengő hang Zóna 1..128

- [00] Tiltva
- [01] 4 gyors
- [02] Bing-Bing
- [03] Ding-Dong
- [04] Sziréna
- [05] Zóna név

Zóna	Megnevezés	Gyári érték: 01
[861]..[876] > [101]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [102]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [103]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [104]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [105]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [106]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [107]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [108]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [109]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [110]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [111]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [112]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [113]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [114]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [115]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [116]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [117]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [118]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [119]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [120]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [121]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [122]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [123]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [124]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [125]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [126]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [127]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [128]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [129]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [130]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [131]	[][][]	[][][]
[861]..[876] > [132]	[][][]	[][][]

[861]..[876] > [133]		
[861]..[876] > [134]		
[861]..[876] > [135]		
[861]..[876] > [136]		
[861]..[876] > [137]		
[861]..[876] > [138]		
[861]..[876] > [139]		
[861]..[876] > [140]		
[861]..[876] > [141]		
[861]..[876] > [142]		
[861]..[876] > [143]		
[861]..[876] > [144]		
[861]..[876] > [145]		
[861]..[876] > [146]		
[861]..[876] > [147]		
[861]..[876] > [148]		
[861]..[876] > [149]		
[861]..[876] > [150]		
[861]..[876] > [151]		
[861]..[876] > [152]		
[861]..[876] > [153]		
[861]..[876] > [154]		
[861]..[876] > [155]		
[861]..[876] > [156]		
[861]..[876] > [157]		
[861]..[876] > [158]		
[861]..[876] > [159]		
[861]..[876] > [160]		
[861]..[876] > [161]		
[861]..[876] > [162]		
[861]..[876] > [163]		
[861]..[876] > [164]		
[861]..[876] > [165]		
[861]..[876] > [166]		
[861]..[876] > [167]		
[861]..[876] > [168]		
[861]..[876] > [169]		
[861]..[876] > [170]		
[861]..[876] > [171]		
[861]..[876] > [172]		
[861]..[876] > [173]		
[861]..[876] > [174]		
[861]..[876] > [175]		
[861]..[876] > [176]		
[861]..[876] > [177]		
[861]..[876] > [178]		
[861]..[876] > [179]		
[861]..[876] > [180]		
[861]..[876] > [181]		
[861]..[876] > [182]		
[861]..[876] > [183]		
[861]..[876] > [184]		
[861]..[876] > [185]		
[861]..[876] > [186]		
[861]..[876] > [187]		
[861]..[876] > [188]		
[861]..[876] > [189]		
[861]..[876] > [190]		
[861]..[876] > [191]		
[861]..[876] > [192]		
[861]..[876] > [193]		
[861]..[876] > [194]		
[861]..[876] > [195]		
[861]..[876] > [196]		
[861]..[876] > [197]		
[861]..[876] > [198]		
[861]..[876] > [199]		
[861]..[876] > [200]		
[861]..[876] > [201]		
[861]..[876] > [202]		
[861]..[876] > [203]		
[861]..[876] > [204]		
[861]..[876] > [205]		
[861]..[876] > [206]		
[861]..[876] > [207]		
[861]..[876] > [208]		
[861]..[876] > [209]		
[861]..[876] > [210]		
[861]..[876] > [211]		
[861]..[876] > [212]		
[861]..[876] > [213]		
[861]..[876] > [214]		
[861]..[876] > [215]		
[861]..[876] > [216]		
[861]..[876] > [217]		
[861]..[876] > [218]		
[861]..[876] > [219]		
[861]..[876] > [220]		
[861]..[876] > [221]		
[861]..[876] > [222]		
[861]..[876] > [223]		
[861]..[876] > [224]		
[861]..[876] > [225]		
[861]..[876] > [226]		
[861]..[876] > [227]		
[861]..[876] > [228]		

[861]..[876] > [999] Alapra állítás

17. fejezet - Speciális program funkciók

[899] Minta programozás

[900] Rendszer információ

[900] > [000] Központ verzió

[900] > [001]..[016] Billentyűzet 1..16 verzió

[900] > [101]..[115] HSM2108 1..15 verzió

[900] > [201]..[216] HSM2208 1..16 verzió

[900] > [301]..[315] HSM3408 1..15 verzió

[900] > [460] Alternatív kommunikátor verzió

[900] > [461] HSM2HOST verzió

[900] > [481] HSM2955 verzió

[900] > [501]..[504] HSM2300 1..4 verzió

[900] > [521]..[524] HSM2204 1..4 verzió

[900] > [551]..[554] HSM3350 1..4 verzió

[900] > [601]..[608] HSM3204CX 1..8 verzió

[901] Séta teszt

Kilépéshez szintén be kell lépni a szekcióba.

[902] Modul beléptetés/törlés

[902] > [000] Modulok automata beléptetés

[902] > [001] Modulok beléptetése

[902] > [002] Slot hozzárendelése

[902] > [003] Slot módosítása

[902] > [101] Billentyűzet törlése

[902] > [102] HSM2108 törlése

[902] > [103] HSM2208 törlése

[902] > [104] HSM3408 törlése

[902] > [106] HSM2HOST törlése

[902] > [108] HSM2955

[902] > [109] HSM2300 törlése

[902] > [110] HSM2204 törlése

[902] > [111] HSM3350 törlése

[902] > [112] HSM3204CX törlése

[903] Modulok lekérdezése

[903] > [000] Minden modul megnézés

[903] > [101] Billentyűzet

[903] > [102] HSM2108

[903] > [103] HSM2208

[903] > [104] HSM3408

[903] > [106] HSM2HOST

[903] > [108] HSM2955

[903] > [109] HSM2300

[903] > [110] HSM2204

[903] > [111] HSM3350

[903] > [112] HSM3204CX

[904] Vezeték nélküli eszközök elhelyezési tesztje

[904] > [001]..[128] Zóna 1..128

[904] > [521]..[528] Repeater 1..8

[904] > [551]..[566] Sziréna 1..16

[904] > [601]..[632] WLSKulcs 1..32

[904] > [701]..[716] Vezeték nélküli billentyűzet 1..16

[912] Zóna betanulási teszt**[912] > [000] Betanulási teszt idő**

Gyári érték: 014

[][][]

(001-255 nap)

[912] > [001] Zóna 1-8

HS3032/HS3128	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [002] Zóna 9-16

HS3032/HS3128	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [003] Zóna 17-24

HS3032/HS3128	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [004] Zóna 25-32

HS3032/HS3128	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [005] Zóna 33-40

HS3128	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [006] Zóna 41-48

HS3128	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [007] Zóna 49-56

HS3128	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [008] Zóna 57-64

HS3128	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [009] Zóna 65-72

HS3128	Zóna:	65	66	67	68	69	70	71	72
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [010] Zóna 73-80

HS3128	Zóna:	73	74	75	76	77	78	79	80
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [011] Zóna 81-88

HS3128	Zóna:	81	82	83	84	85	86	87	88
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [012] Zóna 89-96

HS3128	Zóna:	89	90	91	92	93	94	95	96
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [013] Zóna 97-104

HS3128	Zóna:	97	98	99	100	101	102	103	104
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [014] Zóna 105-112

HS3128	Zóna:	105	106	107	108	109	110	111	112
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [015] Zóna 113-120

HS3128	Zóna:	113	114	115	116	117	118	119	120
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[912] > [015] Zóna 121-128

HS3128	Zóna:	121	122	123	124	125	126	127	128
		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[982] Akkumulátor beállítás**[982] > [000] Panel akkumulátor**

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	Nagyáramú akkumulátor töltés
2	KI []	Későbbi felhasználásra
3	KI []	Későbbi felhasználásra
4	KI []	Későbbi felhasználásra
5	KI []	Későbbi felhasználásra
6	KI []	Későbbi felhasználásra
7	KI []	Későbbi felhasználásra
8	KI []	Későbbi felhasználásra

KI
Normál akkumulátor töltés

[982] > [010] HSM2204 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	HSM2204 1 nagyáramú akkumulátor töltés
2	KI []	HSM2204 2 nagyáramú akkumulátor töltés
3	KI []	HSM2204 3 nagyáramú akkumulátor töltés
4	KI []	HSM2204 4 nagyáramú akkumulátor töltés
5	KI []	Későbbi felhasználásra
6	KI []	Későbbi felhasználásra
7	KI []	Későbbi felhasználásra
8	KI []	Későbbi felhasználásra

KI
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés

[982] > [020] HSM2300 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	HSM2300 1 nagyáramú akkumulátor töltés
2	KI []	HSM2300 2 nagyáramú akkumulátor töltés
3	KI []	HSM2300 3 nagyáramú akkumulátor töltés
4	KI []	HSM2300 4 nagyáramú akkumulátor töltés
5	KI []	Későbbi felhasználásra
6	KI []	Későbbi felhasználásra
7	KI []	Későbbi felhasználásra
8	KI []	Későbbi felhasználásra

KI
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés

[982] > [030] HSM3204CX akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE
1	KI []	HSM3204CX 1 nagyáramú akkumulátor töltés
2	KI []	HSM3204CX 2 nagyáramú akkumulátor töltés
3	KI []	HSM3204CX 3 nagyáramú akkumulátor töltés
4	KI []	HSM3204CX 4 nagyáramú akkumulátor töltés
5	KI []	HSM3204CX 5 nagyáramú akkumulátor töltés
6	KI []	HSM3204CX 6 nagyáramú akkumulátor töltés
7	KI []	HSM3204CX 7 nagyáramú akkumulátor töltés
8	KI []	HSM3204CX 8 nagyáramú akkumulátor töltés

KI
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés

[982] > [040] > [001]..[004] HSM3350 1..4 akkumulátor

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/>	Akkumulátor1 nagyáramú akkumulátor töltés
2	KI	<input type="checkbox"/>	Akkumulátor2 nagyáramú akkumulátor töltés
3	BE	<input type="checkbox"/>	Akkumulátor2 engedélyezve
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
6	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
7	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra

KI
Normál akkumulátor töltés
Normál akkumulátor töltés
Tiltva

	Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
[982]> [040] > [001] HSM3350 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[982]> [040] > [002] HSM3350 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[982]> [040] > [003] HSM3350 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[982]> [040] > [004] HSM3350 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

18. fejezet - Gyári beállításokra visszaállítás

[989] Mester kód visszaállítása

A funkcióhoz adja meg a következőt [989][Telepítői kód][989].

[990] Telepítői kizárás

A funkcióhoz adja meg a következőt [990][Telepítői kód][990]

[991] Billentyűzet

[991] > [901]..[916] Billentyűzet 1..16

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][9xx][Telepítői kód][9xx]

[991] > [999] Minden billentyűzet

A funkcióhoz adja meg a következőt [991][999][Telepítői kód][999]

[996] HSM2HOST

A funkcióhoz adja meg a következőt [996][Telepítői kód][996]

[998] HSM2955

A funkcióhoz adja meg a következőt [998][Telepítői kód][998]

[999] Rendszer

A funkcióhoz adja meg a következőt [999][Telepítői kód][999]

