



### Felhasználóbarát

A felhasználói igényeket alapul véve az operátor határozhatja meg, illetve módosíthatja a megadott paramétereket (pl. időrend, jogosultsági szint, stb.), riportok készítése, kimenetek vezérlése (ajtózárak nyitása/zárása, relék aktiválása világításhoz, klímákhoz, stb.). A beágyazott szótárszerkesztővel több, mint 100 nyelvre fordítható a kezelőfelület.

### Expressz beállítás

Az expressz beállítás automatikusan definiálja azokat a beállításokat, amelyek a rendszer alapműködéséhez szükségesek. Ez a lehetőség csökkenti a beüzemelési időt és kiküszöböli az esetleges rendszerhibákat.

### WebViews, a megnövelt kezelői élmény

A grafikus elrendezés és a variálható munkafelület megkönnyíti a program használatát. Lehetőségünk van különböző webfelületek és fájlok integrálására a grafikus munkalapokon. Hozzáadhatók földrajzi és egyéb térképek, valamint objektumok és eszközök (ajtók, kamerák, érzékelők) közvetlenül a térképen, ami nagymértékben megkönnyíti a felhasználást.

### EntrapASS Special Edition

#### Megbízható önálló munkaállomás

- 128 ajtó kezelése KT-100 és KT-300 vezérlővel, valamint 256 ajtó kezelése KT-400-al
- Korlátlan számú felhasználó támogatása
- Riport küldése e-mailben
- Titkosított site kommunikáció
- Expressz beállítás
- Szabályozható munkaterület jogosultsági szinttől függően
- Beágyazott DVR, IP-kamera, weblap vagy hálózati fájl megnyitása WebViews-al
- Liftvezérlés 64 emeletig liftenként
- Beépített kártyamegszemélyesítő szoftver
- Grafikus térkép felület a könnyebb eligazodáshoz a site-on
- DSC rendszerekkel való kompatibilitás

### Egyszerű, továbbfejlesztett rendszervezelés

Az EntraPass munkaállomás lehetőséget ad a teljes munkaterület személyre szabására. Minden munkaállomásról módosíthatók és szerkeszthetők a csatlakoztatott eszközök (gateway, Site, ajtók, relék, stb.), valamint meghatározható, hogy az egyes munkaállomásokon mely menüpontok és alkalmazások legyenek elérhetőek. A munkaállomások külön-külön definiálhatók, elmenthetők, amiket egy másik munkaállomáson előhívhatók.

### Egyszerű Upgrade és bővítés

Az EntraPass Special Edition program 128 ajtó vezérlésére képes a KT-100 és KT-300 -as vezérlőkkel, valamint 256 ajtó KT-400 -al. A rendszer könnyen megnövelhető korlátlan számú felhasználó kezelésére.

### Hálózat

Az EntraPass Special Edition szoftverrel lehetőség van a Site-ok távoli vezérlésére, amennyiben a kapcsolatunk típusa: direktkapcsolat, dial-up modem, TCP/IP; KT-100 és KT-300-as központoknál.

### Rendszerkövetelmény

Processzor.....	Pentium® IV, 1.8 GHz
RAM.....	512 MB
Szabad terület a szoftvernek .....	10 GB
Monitor felbontás .....	1024x768
Videokártya.....	32 MB
DVD/CD-ROM.....	48x
Hálózati kártya.....	10/100Base-T
Operációs rendszer kompatibilitás.....	Windows® 2000, XP Pro, 2003 Standard or Enterprise server, Windows Vista® Business, Enterprise, and Ultimate Editions 32-bit

### Rendszer tulajdonságok

Kártyaszám.....	Korlátlan kártyaszám vezérlőként Stand-alone módban
KT-100.....	6000 db
KT-200.....	3000 db
KT-300/128K.....	8000 db
KT-300/512K.....	56 000 db
Kártya család vagy Site kód.....	Korlátlan
Site-ok száma.....	64 (max. 64 db vezérlő)
Ajtóvezérlők száma Site-onként.....	32 db

### Olvasó

KT-100 és KT-300.....	128 db rendszerenként
KT-400.....	256 db felügyelt pont/rendszer
KT-100 és KT-300.....	512 db/site
KT-400.....	8192 db/site
Felhasználói jogosultsági szint.....	250 db/site
Felhasználói szint kombinálás.....	Korlátlan
Schedules of Four Time Zones Each.....	100
Ünnepnapok.....	366 db/rendszer
Ünnepnap típusok.....	4 db
Rendszer Operátor jelszó.....	Korlátlan
Operátor biztonsági szint.....	Korlátlan, alából 3
Operátor nyelv.....	Kettő
Nyomtatók.....	Egy LOG printer, egy riport printer